

STUDER reVox

B710 MK I/II

SERVICEANLEITUNG
SERVICE INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE SERVICE



STUDER **reVOX**

B710 MK I/II

**SERVICEANLEITUNG
SERVICE INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE SERVICE**



INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	REPertoire	SECTION
1. ALLGEMEINES	GENERAL	GENERALITES	1/1
1.1 Laufwerk-Bedienungselemente	Tape transport controls	Organes de commande du mécanisme	1/1
1.2 Wiedergabe-Bedienungselemente	Controls for playback mode	Organes de commande de la lecture	1/1
1.3 Aufnahme-Bedienungselemente	Controls for recording mode	Organes de commande de l'enregistrement	1/2
1.4 Anschlussmöglichkeiten	Connectors	Possibilités de raccordement	1/2
1.4.1 Gerätefrontseite	Front panel	Face avant	1/2
1.4.2 Geräterückseite	Rear panel	Panneau arrière	1/2
1.5 Steckerbelegung	Connector pin assignment	Disposition des connecteurs	1/2
1.6 Pflege und Wartung des Gerätes	Care and maintenance of the recorder	Entretien de l'appareil	1/3
1.7 Werkzeuge, Einstell-Lehren und Messgeräte, welche für den Service eines B710 gebraucht werden	Tools, setting gauges and measuring instruments required for the maintenance of an B710 recorder	Outils, gabarits et appareils de mesure nécessaires au service d'un B710	1/3
1.7.1 Laufwerkeinstellungen	Tape transport adjustments	Réglage du mécanisme	1/3
1.7.2 Audioeinstellungen	Audio adjustments	Réglages audio	1/3
2. AUSBAU	DISASSEMBLY	DEMONTAGE	2/1
2.1 Entfernen des oberen Deckbleches	Removing the top cover	Dépose de la plaque supérieure	2/1
2.2 Entfernen des unteren Deckbleches	Removing the bottom cover	Dépose de la plaque du fond	2/1
2.3 Entfernen der seitlichen Abdeckungen	Removing the side covers	Dépose des panneaux latéraux	2/1
2.4 Kassettenlaufwerk-Abdeckung entfernen	Removing the cassette tape transport cover	Dépose du capot du mécanisme	2/1
2.5 Frontplatte ausbauen	Removing the front panel	Dépose de la face avant	2/1
2.6 Obere Traverse ausbauen	Removing the top crosstie	Dépose de la plaque transversale supérieure	2/2
2.7 Komplette Laufwerkeinheit ausbauen	Removing the complete tape transport	Dépose complète du mécanisme	2/2
2.8 Tasten- und Anzeigeprint ausbauen	Removing the keyboard and display PCB's	Dépose des circuits du clavier et de l'affichage	2/2
2.9 Kippschalter ausbauen	Removing the toggle switches	Démontage des commutateurs à bascule	2/3
2.10 PEAK READING METER-Print ausbauen	Removing the PEAK READING METER PCB	Dépose du circuit du PEAK READING METER	2/3
2.11 MIC/PHONES PCB 1.710.350/351 ausbauen	Removing the MIC/PHONES PCB 1.710.350/351	Dépose du circuit MIC/PHONES PCB 1.710.350/351	2/3
2.12 Entfernen des hinteren Deckbleches	Removing the rear cover	Dépose du panneau arrière	2/3
2.13 Entfernen der Anschlussfeld-Abdeckung	Removing the connector panel cover	Dépose de la plaque recouvrant les connecteurs	2/3
2.14 Lösen der Wickelmotorabdeckung	Unfastening the spooling motor cover	Dépose du couvercle du moteur de bobinage	2/4
3. LAUFWERKEINSTELLUNGEN	TAPE TRANSPORT ADJUSTMENTS	REGLAGE DU MECANISME	3/1
3.1 Werkzeuge und Hilfsmittel	Tools and aids	Outils et accessoires	3/1
3.2 Vorarbeiten und Kontrollen	Preliminary steps and checks	Travaux préliminaires et contrôles	3/1
3.2.1 Andruckrollen kontrollieren	Check the pinch rollers	Contrôle des galets presseurs	3/1
3.2.2 Andruckrollen-Arme kontrollieren	Checking the pinch roller arms	Contrôle des bras de galet presseur	3/1
3.2.3 Position des Zentrierbolzens kontrollieren	Checking the position of the centering pin	Contrôle de la position du boulon de centrage	3/2
3.2.4 Kolbendämpfer prüfen	Checking the dash pot	Vérification de l'amortisseur à pistons	3/2
3.2.5 Schwenkträgererdrung kontrollieren	Checking the pivoting carrier	Contrôle de la mise à la terre du support des têtes	3/2
3.3 Einstellen des Schwenkträgers	Adjusting the pivoting carrier	Support pivotant	3/3
3.4 Einstellen der Magnettonköpfe und Andruckrollen	Adjusting the soundheads and the pinch rollers	Ajustage des têtes magnétiques et des galets presseurs	3/4
3.4.1 Vorbereitungen	Preparatory steps	Préliminaires	3/4
3.4.2 Einstellen der Magnettonköpfe	Adjusting the soundheads	Ajustage des têtes magnétiques	3/4
3.4.3 Einstellen des Löschkopfes	Adjusting the erase head	Ajustage de la tête d'effacement	3/5
3.4.4 Einstellen der Andruckrollen	Adjusting the pinch rollers	Réglage des galets presseurs	3/5
3.4.5 Andruckmagnet und Kolbendämpfer einstellen	Adjusting the pinch solenoid and the dash pot	Réglage de l'électro-aimant d'appui et de l'amortisseur à piston	3/6
3.4.6 Tonmotoren	Capstan motors	Moteurs de cabestan	3/7

3.5	Elektrische Laufwerkeinstellungen	Adjustments to the tape transport electronics	Réglages électriques de mécanisme	3/8
3.5.1	Messgeräte und Hilfsmittel	Measuring instruments and aids	Appareils de mesure et accessoires	3/8
3.5.2	Einstellen der Lichtschranke	Adjusting the light barrier	Réglage de la barrière infrarouge	3/8
3.5.3	Einstellen der Quarzfrequenz	Tuning the quartz frequency	Ajustage de la fréquence du quartz	3/9
3.5.4	Bandlaufkontrolle	Checking the tape motion	Contrôle du défilement de la bande	3/9
4.	SCHALTUNGSBESCHREIBUNGEN DER WICHTIGSTEN BAUGRUPPEN	CIRCUIT DESCRIPTION OF MAIN ASSEMBLIES	DESCRIPTION DE PRINCIPALES UNITES	4/1
4.1	Power Supply 1.710.256/260	Power supply 1.710.256/260	Alimentation 1.710.256/260	4/1
4.2	Microprocessor Control 1.710.465	Microprocessor control 1.710.465	Contrôle par microprocesseur 1.710.465	4/1
4.3	Counter Display 1.710.313	Counter display 1.710.313	Affichage du compteur 1.710.313	4/1
4.4	Capstan Motor Control 1.710.461	Capstan motor control 1.710.461	Contrôle du moteur de cabestan 1.710.461	4/2
4.5	Back Tension PCB 1.710.456	Back tension PCB 1.710.456	Tendeur de bande PCB 1.710.456	4/2
4.6	Tape Drive Chassis 1.710.120	Tape drive chassis 1.710.120	Mécanisme transport de bande 1.710.120	4/2
4.7	Interconnection PCB 1.710.471/473	Interconnection PCB 1.710.471/473	Circuit d'interconnection PCB 1.710.471/473	4/2
4.8	Oszillator 1.710.480.81	Oscillator 1.710.480-81	Oscillateur 1.710.480-81	4/3
4.9	Record Equalizer 1.710.486	Record equalizer 1.710.486	Egaliseur d'enregistrement 1.710.486	4/3
4.10	Dolby-C Encoder 1.710.488/489	Dolby-C encoder 1.710.488/489	Encodeur Dolby-C 1.710.488/489	4/4
4.11	Dolby-C Decoder 1.710.492	Dolby-C decoder 1.710.492	Décodeur Dolby-C 1.710.492	4/4
4.12	Mic/Phones Amplifier 1.710.350/351	Mic/phones amplifier 1.710.350/351	Amplificateur Mic/Phones 1.710.350/351	4/4
4.13	Peak Meter Electronics 1.710.361	Peak meter electronics 1.710.361	Circuit du Peak Meter 1.710.361	4/4
5.	AUDIOEINSTELLUNGEN	AUDIO ADJUSTMENTS	REGLAGES AUDIO	5/1
5.1	Messgeräte und Hilfsmittel	Measuring instruments and aids	Appareils de mesure et accessoires	5/1
5.2	Kontrollen	Checks	Contrôles	5/1
5.2.1	Kontrolle der Speisespannungen (DC)	Checking the supply voltage (DC)	Contrôle des tensions d'alimentation (DC)	5/1
5.2.2	Kontrolle des Signalweges "vor Band"	Checking and adjusting the signal path without tape	Contrôle du cheminement "avant bande" du signal	5/2
5.2.3	Kontrolle und Kalibrierung des PEAK READING METER's	Checking and calibrating the PEAK READING METER	Contrôle et étalonnage du PEAK READING METER	5/2
5.2.4	Kontrolle und Abgleich der MPX-Filter	Checking and adjusting the MPX filters	Contrôle et alignement des filtres MPX	5/3
5.2.5	Fremd- und Geräuschspannungsabstand "vor Band" kontrollieren	Checking the weighted and unweighted S/N ratio "before tape"	Contrôle du rapport signal/bruit "avant bande"	5/3
5.3	Messungen und Einstellungen "über Band"	Measurements and adjustments via tape	Mesures et réglages "après bande"	5/4
5.3.1	Einstellen des Wiedergabepegels	Adjusting the reproduce level	Réglage du niveau de lecture	5/4
5.3.2	Azimut des Wiedergabekopfes einstellen	Adjusting the azimuth of the reproduce head	Réglage de l'azimut de la tête de lecture	5/4
5.3.3	Kontrolle der Schalter TAPE SELECTOR	Checking the TAPE SELECTOR switch	Contrôle du commutateur TAPE SELECTOR	5/5
5.3.4	Kontrolle des Wiedergabefrequenzganges	Checking the reproduce frequency response	Contrôle de la courbe de réponse lecture	5/5
5.4	Aufnahmeeinstellungen mit Kassetten gemäss IEC I, IEC II und IEC IV	Record adjustments with cassettes conforming to IEC I, IEC II and IEC IV	Réglages de l'enregistrement avec les cassettes IEC I, IEC II et IEC IV	5/5
5.4.1	Kontrolle der Oszillatorfrequenz	Checking the oscillator frequency	Contrôle de la fréquence de l'oscillateur	5/5
5.4.2	Azimut des Aufnahmekopfes einstellen	Adjusting the azimuth of the record head	Azimut de la tête d'enregistrement	5/6
5.4.3	Einstellen der Vormagnetisierung	Adjusting the tape bias	Réglage de la prémagnétisation	5/6
5.4.4	Aufnahmepegel und -Entzerrung einstellen	Adjusting the record level and equalization	Réglage du niveau et de la correction à l'enregistrement	5/8
5.5	Messen verschiedener Kenndaten	Measuring various characteristics	Mesure de différentes caractéristiques	5/8
5.5.1	Klirrfaktor k3 von 333Hz	Distortion k3 of 333Hz	Taux de distortion H3 à 333Hz	5/8
5.5.2	Geräusch-/Fremdspannungsabstand "über Band"	Signal-to-noise ratio via tape	Recul du bruit de fond "après bande"	5/9

5.5.3	Löschdämpfung und Kanalübersprechen	Erase depth and interchannel cross talk	Efficacité de l'effacement et diaphonie	5/9
5.5.4	Fremd- und Geräuschspannungsabstand der Mikrofoneingänge	Signal-to-noise ratio of the microphone inputs	Recul du bruit de fond des entrées micro	5/10
5.5.5	Tonhöhenchwankungen	Wow and flutter	Pleurage	5/10
6.	SCHEMATA LAUFWERK	TAPE DRIVE-SCHEMATICS	SCHEMAS DE LA COMMANDE DU MECANISME	
7.	SCHEMATA AUDIO	AUDIO-SCHEMATICS	SCHEMAS AUDIO	
8.	ERSATZTEILE	PARTS LIST	LISTES DES PIECES DETACHEES	
9.	TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	

Noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "Dolby" and the double-D Symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Behandlung von MOS-Bauteilen	Handling MOS components	Manipulation des composants MOS
MOS-Bausteine sind besonders empfindlich auf elektrostatische Ladungen. Folgendes ist daher zu beachten: 1. Elektrostatisch empfindliche Bauteile werden in Schutzverpackungen gelagert und transportiert. Auf der Schutzverpackung wird untenstehende Etikette angebracht.	MOS components are extremely sensitive to static charges. Please observe therefore the following regulations: 1. Components sensitive to static charges are stored and shipped in protective packages. On the package you find the subsequent symbol.	Les composants MOS sont extrêmement sensibles à l'électricité statique. Veuillez donc suivre les conseils suivants: 1. Les composants sensibles à l'électricité statique sont stockés et transportés dans des emballages protecteurs. Sur ces emballages est représenté le symbole suivant:
		
2. Jeglicher Kontakt der Elementanschlüsse mit Kunststofftüten und -folien aus Styropor oder ähnlichen elektrostatisch aufladbaren Materialien ist unter allen Umständen zu vermeiden.	2. Avoid any contact of connector pins with foam packages and -foils made of styropor or similar chargeable package material.	2. Evitez tout contact entre les broches des circuits et les sacs en plastiques, feuilles de styropor ou tout autre matériau susceptible de porter une charge électrostatique.
3. Anschlüsse nicht berühren oder nur dann, wenn das Handgelenk geerdet ist.	3. Don't touch the connector pins when your wrist is not grounded with a conducting wristlet.	3. Ne touchez pas les broches des circuits si votre poignet n'est pas relié à la terre par un bracelet conducteur.
4. Als Arbeitsunterlage eine geerdete, leitende Matte verwenden.	4. Use a grounded conducting mat when working with sensitive components.	4. Utilisez un tapis conducteur relié à la terre quand vous travaillez avec des composants sensibles.
5. Printkarten nicht unter Spannung herausziehen oder einstecken.	5. Never plug or unplug PCBs containing sensitive components when the machine is switched on.	5. Ne jamais enficher ou retirer des circuits imprimés contenant des composants sensibles si l'appareil est sous tension.

Subject to change

Prepared and edited by
STUDER REVOX
TECHNICAL DOCUMENTATION
Althardstrasse 10
CH-8105 Regensdorf-Zürich

Copyright by Willi Studer
Printed in Switzerland
Order No. 10.18.1932 (Ed. 0985)




Fig. 1.1

1. ALLGEMEINES**1.1 Laufwerkbedienungselemente**

- [1] Netzschalter
- [2] Pausentaste
- [3] Rückspultaste
- [4] Vorspultaste
- [5] Wiedergabetaste
- [6] Stopptaste
- [7] Aufnahmetaste
- [8] Anzeige-Umschalttaste
- [9] Anzeige-Einstelltaste
- [10] Zähler- und Uhrzeit-Rückstelltaste
- [11] Anzeigefeld
- [12] Speicher-Setztaste
- [13] Start-Punkt-Eingabetaste
- [14] Stopp-Punkt-Eingabetaste
- [15] Speicherlöschtaste/Kopfträger-Lift
- [16] Schaltuhr-Betriebsartenwähler
- [22] Kassettenfach

1.2 Wiedergabebedienungs-Elemente

- [18] Bandsorten-Wahltasten
- [19] Vor-/Hinterbandschalter
- [20] Schalter für DOLBY Rauschunterdrückungssysteme
- [21] Wahlschalter DOLBY B oder C
- [25] Kopfhörer-Ausgang
- [26] Lautstärkenregler für den Kopfhörer-Ausgang

1. GENERAL**1.1 Tape transport controls**

- [1] Power switch
- [2] Pause key
- [3] Rewind key
- [4] Fast forward key
- [5] Play key
- [6] Stop key
- [7] Record key
- [8] Display mode selector button
- [9] Counter advance key (RUN UP)
- [10] Counter and clock reset button
- [11] Display field
- [12] Memory set button
- [13] Start point input button
- [14] Stop point input button
- [15] Memory clear/headblock lift
- [16] Timer clock mode selector
- [22] Cassette compartment

1.2 Controls for playback mode

- [18] Tape bias selectors
- [19] Source/tape monitoring switch
- [20] DOLBY noise reduction switch
- [21] Selector switch for DOLBY B or C
- [25] Headphones socket
- [26] Volume control for headphones socket

1. GENERALITES**1.1 Organes de commande du mécanisme**

- [1] Interrupteur secteur
- [2] Touche PAUSE
- [3] Touche REBOBINAGE
- [4] Touche AVANCE RAPIDE
- [5] Touche LECTURE
- [6] Touche STOP
- [7] Touche ENREGISTREMENT
- [8] Sélecteur d'affichage
- [9] Touche d'avance d'affichage
- [10] Remise à zéro de l'heure et du compteur
- [11] Affichage
- [12] Touche de mémorisation
- [13] Touche de programmation du point de départ
- [14] Touche de programmation du point de l'arrêt
- [15] Touche d'effacement mémoire/Relevage du bloc de têtes
- [16] Sélecteur de modes du timer
- [22] Logement de la cassette

1.2 Organes de commande de la lecture

- [18] Sélecteur de types de bande
- [19] Inverseur de lecture avant/après enregistrement
- [20] Mise en service du réducteur de bruit DOLBY
- [21] Sélecteur DOLBY B ou C
- [25] Sortie casque
- [26] Réglage du niveau de la sortie casque

1.3 Aufnahmebedienungs-Elemente

- [17] MULTIPLEX-Filter Schalter
- [18] Bandsorten-Wahltasten
- [20] Schalter für DOLBY Rauschunterdrückungssysteme
- [21] Wahlschalter für Rauschunterdrückungssystem DOLBY B oder C
- [23] Mikrofoneingänge
- [24] Pegelregler für Mikrofoneingänge
- [27] Pegelregler für Leitungseingänge
- [28] Aussteuerungsanzeige

1.3 Controls for recording mode

- [17] Multiplex filter switch
- [18] Tape bias selector buttons
- [20] DOLBY noise reduction switch
- [21] Selector switch for DOLBY B or C
- [23] Microphone inputs
- [24] Level control for microphone inputs
- [27] Level control for line inputs
- [28] Peak-reading meter

1.3 Organes de commande de l'enregistrement

- [17] Mise en service du filtre MULTIPLEX
- [18] Sélecteur de types de bande
- [20] Mise en service du réducteur de bruit DOLBY
- [21] Sélecteur DOLBY B ou C
- [23] Entrées microphone
- [24] Ajustage du niveau pour entrées microphone
- [27] Réglage du niveau d'entrée ligne
- [28] Indicateur de modulation

1.4 Anschlussmöglichkeiten**1.4 Connectors****1.4 Possibilités de raccordement****1.4.1 Gerätefrontseite**

- [23] Mikrofon
- [25] Kopfhörer

1.4.1 Front panel

- [23] Microphone socket
- [25] Headphones socket

1.4.1 Face avant

- [23] Entrées microphone
- [25] Casque d'écoute




Fig. 1.2

1.4.2 Geräterückseite

- [37] Leitungseingang LINE
- [38] Ausgangspegelregler
- [39] Leitungsausgang LINE
- [40] Netzsicherung
- [41] Netzanschluss
- [42] Spannungswähler
- [43] Anschluss für Timer-Ferneinschaltung des Receivers REVOX B780 oder Preceivers REVOX B739
- [44] Anschluss für Laufwerk-Fernsteuerung

1.4.2 Rear panel

- [37] Line inputs LINE
- [38] Line output level controls
- [39] Line outputs LINE
- [40] Power fuse
- [41] Power inlet
- [42] Line voltage selector
- [43] Remote switching of receiver B780 or preceiver B739
- [44] Socket for tape transport remote control

1.4.2 Panneau arrière

- [37] Entrées ligne
- [38] Ajustage du niveau de sortie
- [39] Sortie ligne
- [40] Fusible secteur
- [41] Connection secteur
- [42] Sélecteur de tension secteur
- [43] Prise pour télécommande par programmeur horaire de l'ampli/tuner REVOX B780 ou du préamplificateur/tuner REVOX B739
- [44] Prise pour télécommande du mécanisme


1.5 Steckerbelegung**1.5 Connector pin assignment****1.5 Disposition des connecteurs**

Fig. 1.3

1.6 Pflege und Wartung des Gerätes

Die Wartung des Kassettengerätes REVOX B710 beschränkt sich auf die regelmässige Reinigung von Tonmotorachsen, Andruckrollen, Tonköpfen inkl. Bandführungen sowie des gelegentlichen Entmagnetisierens aller bandberührenden Metallteile.

Für Reinigungszwecke können, wenn keine Kassette eingelegt ist, die Bandführungen und die Tonköpfe durch Drücken der Taste CLEAR [15] angehoben werden (alle für die Reinigung des Laufwerkes nötigen Utensilien sind im REVOX-Reinigungsset Best.Nr. 39000 enthalten).

1.7 Werkzeuge, Einstell-Lehren und Messgeräte, welche für den Service eines B710 gebraucht werden**1.7.1 Laufwerkeinstellungen**

Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2
Schraubendreher Nr. 2 und 3
Steck- oder Gabelschlüssel 5,5 mm
2 Gabelschlüssel 7 mm
Spez. Gabelschlüssel 8mm Best. Nr. 46210
Spez. Schraubendreher Best. Nr. 46161
Inbusschlüssel 3mm
Seegersicherungszange mit Anschlag
Federwaage 0—500gr Best. Nr. 46177
Kopfträgerlehre REVOX Best. Nr. 46172
Kassettenlaufwerk-Servicestütze Best. Nr. 46166
Loctite 221
Öl PDP 65

1.6 Care and maintenance of recorder

The maintenance of the REVOX B710 MKII cassette recorder is limited to the periodic cleaning of the capstan shafts, pinch rollers, soundheads and tape path as well as the periodic demagnetizing of all metal parts that come in contact with the tape.

When cleaning the recorder without a cassette loaded, the tape path and the soundheads can be lifted by pressing the CLEAR [15] button.

1.7 Tools, setting gauges, and measuring instruments required for the maintenance of an B710 cassette recorder**1.7.1 Tape transport adjustments**

Screwdrivers for cross recessed head screws, No. 1 and 2
Screwdrivers No. 2 and 3
Socket wrench or open-end wrench 5.5 mm
2 open-end wrenches 7 mm
Special open-end wrench 8 mm No. 46210
Special screwdriver No. 46161
Hexagon-socket screw key 3 mm
Retaining ring pliers with detent
Spring dynamometer 0—500 g No. 46177
Headblock gauge REVOX No. 46172
Cassette recorder service brace No. 46166
Loctite 221
Oil PDP 65

1.6 Entretien de l'appareil

L'entretien du magnétocassette B710 se limite au nettoyage régulier des axes de cabestan, des galets presseurs, des têtes et des guides de bande ainsi qu'à la démagnétisation occasionnelle de toutes les pièces métalliques en contact avec la bande.

A des fins de nettoyage, les têtes et les guides de bande peuvent être relevés grâce à la touche CLEAR [15], en l'absence de cassette bien sûr.

1.7 Outils, gabarits et appareils de mesure nécessaires au service d'un B710**1.7.1 Réglage de mécanisme**

Tournevis cruciforme no. 1 et 2
Tournevis no. 2 et 3
Clé à tube ou clé plate 5,5 mm
2 clés plates 7 mm
Clé plate spéciale 8 mm no. 46210
Tournevis spécial no. 46161
Clé coudée BTR 3 mm
Pince à circlips avec butée
Peson à ressort 0—500 g no. 46177
Gabarit d'alignement des têtes REVOX no. 46172
Support de mécanisme, pour le service, no. 46166
Loctite 221
Huile PCB 65

1.7.2 Audioeinstellungen

NF-Generator $R_i \leq \text{max. } 600 \text{ Ohm}$ Best. Nr. 46021
NF-Millivoltmeter (0,3mV-30V),
 $R_i > 100 \text{ kOhm}$ Best. Nr. 46020
Oszilloskop
Digitalzähler Bereich bis 10 MHz Best. Nr. 46025
DC-Universalinstrument (min. 20 kOhm/V)
Entmagnetisierungsdrossel
Bandpassfilter 1 kHz bzw. 1,5 kHz
Verlängerungsprint Best. Nr. 46130
Schraubendreher Nr. 0 und 00
Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00 Best. Nr. 46174
Hi-Fi Bezugskassette 4,75 (Fe) Best. Nr. 46034
oder (Cr) Best. Nr. 46031
Messkassette Rückzug Best. Nr. 46036
Spiegelkassette Best. Nr. 46040
IEC II-Kassette C90 bearbeitet nach Fig. 1.5
IEC II-Kassette C60 bearbeitet nach Fig. 1.6
Regeltrafo




Fig. 1.5

1.7.2 Audio adjustments

AF generator $R_i \leq 600 \text{ ohms}$ No. 46021
AF millivoltmeter (0.3 mV-30 V),
 $R_i > 100 \text{ kohms}$ No. 46020
Oscilloscope
Digital frequency counter, range up to 10 MHz
No. 46025
DC multimeter (min. 20 kohms/V)
Head demagnetizer
Band-pass filter, 1 kHz or 1.5 kHz respectively
Extension board, No. 46130
Screwdrivers No. 0 and 00
Screwdriver for cross recessed head screws,
No. 00 No. 46174
Hi-Fi reference tape cassette 4.75 (Fe) No.
46034 or (Cr) No. 46031
Test cassette torque meter No. 46036
Cassette with mirror No. 46040
IEC2 cassette C90, processed acc. to Fig. 1.5
IEC2 cassette C60, processed acc. to Fig. 1.6
Regulating transformer




Fig. 1.6

1.7.2 Réglages audio

Générateur BF, $R_i \leq 600 \text{ Ohm}$ no. 46021
Millivoltmètre BF (0,3 mV-30 V),
 $R_i > 100 \text{ kOhm}$ no. 46020
Oscilloscope
Fréquencemètre digital 10 MHz no. 46025
Contrôleur universel DC (min. 20 kOhm/V)
Démagnétiseur
Filtre passe-bande 1 kHz...1,5 kHz
Circuit imprimé prolongateur no. 46130
Tournevis no. 0 et 00
Tournevis cruciforme no. 00 no. 46174
Cassettes étalon 4,75 (Fe) no. 46034 ou (Cr) no.
46031
Cassette Dynamomètre no. 46036
Cassette avec miroir incorporé no. 46040
Cassette IEC2 C90 modifiée selon la figure 1.5
Cassette IEC2 C60 modifiée selon la figure 1.6
Transformateur variable

2. AUSBAU**2.1 Entfernen des oberen Deckbleches**

- An der Rückseite die beiden Schrauben [A] lösen.
- Deckblech nach hinten wegziehen.

2.2 Entfernen des unteren Deckbleches

- Gerät auf die Oberseite legen.
- Fussleiste entfernen (2 Schrauben).
- An der Unterseite 4 Schrauben [B] lösen.
- An der Rückseite Schraube [C] lösen.
- Unteres Deckblech abheben.

2.3 Entfernen der seitlichen Abdeckungen

- Seitlich 2 Schrauben lösen.
- Seitliche Abdeckungen entfernen.

2.4 Kassettenlaufwerk - Abdeckung entfernen

- 4 Schrauben [D] lösen.
- Die Kassettenlaufwerk - Abdeckung kann nun vorsichtig weggezogen werden.

2.5 Frontplatte ausbauen

- Ausbau gemäss 2.3 und 2.4.
- Die Knöpfe der Regler LINE, MIC, VOLUME abziehen.
- An den seitlichen Zierleisten je 2 Schrauben lösen und die Zierleisten mit der Abdeckklappe wegnehmen.
- Frontplatte vorsichtig über die vier Kipp-schalter abheben.




Fig. 2.1

2. DISASSEMBLY**2.1 Removing the top cover**

- Loosen the two screws [A] on rear.
- Pull cover off by sliding it backward.

2.2 Removing the bottom cover

- Place recorder upside-down on a bench.
- Remove toe rail (2 screws).
- Unfasten 4 screws [B] on bottom.
- Loosen 1 screw [C] on rear.
- Lift off the bottom cover.

2.3 Removing the side covers

- Loosen 2 screws on each side.
- Remove side covers.

2.4 Removing the cassette tape transport cover

- Loosen 4 screws [D].
- The tape transport cover can now be carefully removed.

2.5 Removing the front panel

- Remove side covers (refer to 2.3).
- Pull off MIC, LINE, and VOLUME control knobs.
- Loosen 2 screws on each of the lateral trim strips and remove trim strip with hinged cover.
- Carefully lift off front panel while clearing the four toggle switches.




Fig. 2.2

2. DEMONTAGE**2.1 Dépose de la plaque supérieure**

- Dévissez les deux vis [A] du panneau arrière.
- Tirez la plaque vers l'arrière.

2.2 Dépose de la plaque du fond

- Posez l'appareil à l'envers sur la table.
- Démontez le bandeau inférieur (2 vis).
- Dévissez les 4 vis [B] du fond.
- Dévissez la vis [C] de l'arrière.
- Enlevez la plaque du fond.

2.3 Dépose des panneaux latéraux

- Dévissez 2 vis de chaque côté.
- Enlevez les panneaux latéraux.

2.4 Dépose du capot du mécanisme

- Dévissez les 4 vis [D].
- Le capot peut alors être enlevé avec précaution.

2.5 Dépose de la face avant

- Déposez les panneaux latéraux (voir 2.3).
- Enlevez les boutons des potentiomètres MIC, LINE et VOLUME.
- Dévissez les 2 vis de chaque montant, déposez ceux-ci ainsi que la cache escamotable.
- Déposez la face avant en prenant soin des 4 commutateurs.




Fig. 2.3

2.6 Obere Traverse ausbauen

- Vier Schrauben [E] lösen (Blattfedern nicht verlieren / nur MKII-Geräte).
- Die Traverse kann nun über die Schalter weggezogen werden.




Fig. 2.4

2.6 Removing the top crosstie

- Loosen 4 screws [E] (be careful not to lose leaf springs (only MKII)).
- The crosstie can now be pulled off by clearing the switches.




Fig. 2.5

2.6 Dépose de la plaque transversale supérieure

- Dévissez les 4 vis [E] (ne pas perdre les ressorts à lames, seulement MKII).
- La plaque transversale peut maintenant être tirée au dessus des commutateurs.




Fig. 2.6

2.7 Komplette Laufwerkeinheit ausbauen

- Ausbau gemäss 2.1, 2.2 und 2.4.
- Oszillatorsteckkarte ausziehen und die Steckverbindungen zur Laufwerkeinheit lösen (MKI-Geräte: Steckverbindungen auf dem Wiedergabe-Verstärkerprint lösen).
- Gerät auf die Oberseite legen.
- Das Motor-Abdeckblech entfernen.
- Die vier Befestigungsschrauben [F] mit den Federn entfernen (Fig. 2.5).
- Die Kabelbride [G] öffnen und das gesamte Laufwerk vorsichtig nach oben aus dem Gerät heben (auf die Kabel achten).

2.7 Removing the complete tape transport

- Detach lower and upper cover plate (refer to 2.1 and 2.2).
- Remove cassette tape transport cover (refer to 2.4).
- Unplug oscillator PCB and disconnect plug connections.
- Place recorder on its top surface.
- Detach cover plate.
- Unfasten the four mounting screws [F] including the springs (Fig. 2.5).
- Open the cable clip [G] and carefully lift the complete tape transport out of the recorder (careful with cables).

2.7 Dépose complète du mécanisme

- Déposez les plaques inférieure et supérieure (voir 2.1 et 2.2).
- Déposez le capot du mécanisme (voir 2.4).
- Retirez la carte de l'oscillateur et défaitez les connexions.
- Posez l'appareil à l'envers.
- Retirez le capot.
- Dévissez les 4 vis de fixation [F] avec les ressorts (fig. 2.5).
- Ouvrez le serre-câbles [G] et extraire soigneusement le mécanisme en le tirant vers le haut et en prenant garde aux câbles.

2.8 Tasten- und Anzeigeprint ausbauen

- Ausbau gemäss 2.5.
- Die Steckverbindungen, welche auf den Tasten- und auf den Anzeigeprint führen, ausziehen.
- Die Endanschlag-Winkel [H] der Tasten- und diejenigen der Anzeigeeinheit entfernen (4 Schrauben).
- Schraube [I] lösen, der Tastenprint kann weggenommen werden.
- Der dahinterliegende Anzeigeprint kann herausgezogen werden.

2.8 Removing the keyboard and display PCBs

- Detach front panel (refer to 2.5).
- Unplug connectors that lead to the keyboard and display PCBs.
- Detach stop brackets [H] of push buttons and those of the display unit (4 screws).
- Loosen screw [I], the keyboard PCB can now be removed.
- The display PCB located behind it can be pulled out.

2.8 Dépose des circuits du clavier et de l'affichage

- Démontez la face avant (voir 2.5).
- Défaitez les connexions qui sont reliées aux circuits du clavier et de l'affichage.
- Retirez l'équerre de butée [H] du clavier ainsi que celle de l'unité d'affichage (4 vis).
- Dévissez la vis [I], le circuit du clavier peut être déposé.
- Le circuit de l'affichage, situé derrière, peut être enlevé.

2.9 Kippschalter ausbauen

- Ausbau gemäss 2.5.
- Die Steckverbindung, welche auf den Kippschalterprint führt, ausziehen.
- 8 Schrauben [J], welche die Schalter am Chassis befestigen, lösen.
- Der ganze Print mit den Schaltern kann nach hinten herausgezogen werden.

2.9 Removing the toggle switches

- Detach front panel (refer to 2.5).
- Unplug connectors that lead to the toggle switch PCB.
- Unfasten the 8 screws [J] with which the switches are fastened to the chassis.
- The complete PCB with the switches can now be pulled out.

2.9 Démontage des commutateurs à bascule

- Déposez la face avant (voir 2.5).
- Défaitez les connexions du circuit des commutateurs.
- Dévissez les 8 vis qui fixent les commutateurs au chassis.
- Le circuit et ses commutateurs peuvent être déposés.

2.10 PEAK READING METER-Print ausbauen

- Ausbau gemäss 2.5.
- Beide Haltewinkel [K] lösen, die Skalenabdeckung entfernen.
- Die Steckverbindung, welche auf diesen Print führt, lösen.
- Die ganze Einheit, Display und Print kann durch die Öffnung an der Frontseite des Gerätes durch leicht seitliches Verschieben herausgezogen werden.

2.10 Removal of PEAK READING METER PCB

- Remove according to 2.5.
- Unfasten both brackets [K], remove instrument mask.
- Unplug all connectors that lead to this circuit board.
- The complete unit, i.e. display and circuit board can be pulled out by slight lateral shifting through the opening on the front panel of the recorder.

2.10 Démontage du circuit PEAK READING METER

- Démontage selon 2.5.
- Déposez les deux équerres [K], enlevez le panneau gradué.
- Défaitez les connexions qui conduisent à ce circuit.
- Toute l'unité, circuit et affichage, peut être extraite par l'ouverture ainsi pratiquée dans la face avant en la tirant légèrement de côté.




Fig. 2.7




Fig. 2.8

2.11 MIC/PHONES PCB 1.710.350/351 ausbauen

- Ausbau gemäss 2.10.
- Alle Steckverbindungen zum MIC PHONES-Print ausziehen.
- Die Befestigungsmuttern der Eingangsbuchsen und des Lautstärkenreglers PHONES lösen.
- Durch Lösen des vorderen Chassis-Teils (3 Schrauben [P], Fig. 2.7) kann der Print herausgezogen werden.

2.11 Removal of MIC/PHONES PCB 1.710.350/351

- Remove according to 2.10.
- Unplug all connectors to the MIC PHONES PCB.
- Loosen fastening nuts of input socket and of PHONES volume control.
- The circuit board can be removed by unfastening the front chassis section (3 screws [P], Fig. 2.7).

2.11 Dépose du circuit MIC/PHONES PCB 1.710.350/351

- Démontage selon 2.10.
- Défaitez les connexions du circuit MIC PHONES.
- Enlevez les écrous de fixation des prises d'entrée et du potentiomètre de réglage de volume PHONES.
- Après avoir déposé la partie avant du chassis (3 vis [P], fig. 2.7), on peut enlever le circuit.

2.12 Entfernen des hinteren Deckbleches

- Beide Befestigungsschrauben [L] lösen.

2.12 Removing the rear cover

- Unfasten the two mounting screws [L].

2.12 Dépose du panneau arrière

- Dévissez les deux vis de fixation [K].

2.13 Entfernen der Anschlussfeld-Abdeckung

- 3 Schrauben [M] lösen, die Abdeckung kann abgenommen werden.

2.13 Removing the connector panel cover

- The cover can be removed by unfastening screws [M].

2.13 Dépose de la plaque recouvrant les connecteurs

- Dévissez la vis [L], la plaque peut être enlevée.

2.14 Lösen der Wickelmotorabdeckung
(nur für Einstellarbeit nötig)

- Ausbau gemäss 2.4.
- 3 Befestigungsschrauben [N] lösen.
- Die Wickelmotorabdeckung kann nach oben geschwenkt werden.

Achtung: Beim Zusammenbau darauf achten, dass der Mitnehmerhebel für die Kassettenverriegelung [O] richtig eingesetzt ist (Fig. 2.10).




Fig. 2.9

2.14 Unfastening the spooling motor cover
(only necessary for making adjustments)

- Remove according to 2.4.
- Unfasten 3 mounting screws [N].
- The spooling motor cover can be tilted upward.

Caution: When reinstalling, ensure that the coupling pin of the cassette locking mechanism [O] is correctly inserted (Fig. 2.10).




Fig. 2.10

2.14 Dépose du couvercle du moteur de bobinage
(seulement pour réglages)

- Démontage selon 2.4.
- Dévissez les 3 vis de fixation [N].
- Le couvercle du moteur de bobinage peut être tiré vers le haut.

Attention! Lors du remontage, faites en sorte que le levier de verrouillage de la cassette [O] soit bien placé (fig. 2.10).

3. LAUFWERKEINSTELLUNGEN**3.1 Werkzeuge und Hilfsmittel**

Für Werkzeuge und Hilfsmittel siehe Kapitel 1.7.1

3.2 Vorarbeiten und Kontrollen

Wichtig:

Falls das Laufwerk ausgebaut werden muss, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Das Laufwerk darf nicht an den Tonmotor-Rotoren angehoben werden.
- Das Laufwerk darf weder auf die Rotoren gestellt noch gelegt werden.
- Beide Rotoren sind höchst präzise Bauteile. Unsachgemässe Behandlung schlägt sich in schlechten Gleichlaufeigenschaften nieder.

Das Laufwerk kann in seiner normalen Betriebslage auf den Arbeitstisch gestellt werden.

Für Einstellarbeiten am aktiven Laufwerk ausserhalb des Gerätes ist eine spez. Halterung Best. Nr. 46166 erhältlich. Diese erlaubt, das Laufwerk in drei Positionen zu betreiben.

3. TAPE TRANSPORT ADJUSTMENTS**3.1 Tools and aids**

Tools and measuring aids see Section 1.7.1

3.2 Preliminary steps and checks

Important:

If the tape transport must be dismantled, please observe the following precautions:

- The tape transport must not be lifted by its capstan motor rotors.
- The tape transport must not be set down horizontally or vertically on its rotors.
- Both rotors are high-precision components. Improper handling adversely affects the wow-and-flutter characteristic.

The tape transport can be placed on the workbench in its normal operating positions.

For making adjustments while the tape transport is running, a service brace, part No. 46166 is available with which the tape transport can be operated in 3 different positions.

3. REGLAGE DU MECANISME**3.1 Outillage et accessoires**

Pour outils et moyens nécessaires voir chapitre 1.7.1

3.2 Travaux préliminaires et contrôles

Important:

Si on doit démonter le mécanisme, il faut faire attention aux points suivants:

- Le mécanisme ne doit pas être saisi par les rotors des moteurs de cabestan.
- Le mécanisme ne doit jamais reposer sur ses rotors.
- Les deux rotors sont des pièces de haute précision. Une mauvaise manipulation provoquera une détérioration des caractéristiques de défilement.

Le mécanisme peut être posé sur la table de travail dans sa position normale de fonctionnement.

Pour les travaux de réglage du mécanisme en fonctionnement, un support de service est disponible sous la référence 46166. Il permet de placer le mécanisme dans 3 positions.

3.2.1 Andruckrollen kontrollieren

- Das Axialspiel muss 0,1 mm betragen.
- Die Andruckrollen müssen sauber und ohne Beschädigung sein.
- Sie besitzen ein Sinterlager und sollten nicht geschmiert werden.
- Sie müssen leichtgängig drehen.

3.2.1 Checking the pinch roller

- The axial play must measure 0.1 mm.
- The pinch rollers must be clean and not show any signs of wear.
- They are equipped with a sintered sleeve bearing and do not require lubrication.
- The rollers must rotate freely.

3.2.1 Contrôle des galets presseurs

- Le jeu axial doit être de 0,1 mm.
- Les galets doivent être propres et non endommagés.
- Ils sont montés sur coussinets et ne nécessitent aucune lubrification.
- Ils doivent tourner librement.

3.2.2 Andruckrollen-Arme kontrollieren

- Das Axialspiel beider Andruckrollen-Arme muss 0,1 mm betragen.
- Beide Lagerstellen müssen mit PDP 65 leicht eingeölt sein.
- Die Andruckrollen-Arme dürfen während dem Einschwenken nicht klemmen.

3.2.2 Checking the pinch roller arms

- The two pinch roller arms must have an axial play of 0.1 mm.
- Lightly oil both bearings with PDP 65.
- The pinch roller arms should not bind when they engage.

3.2.2 Contrôle des bras de galet presseur

- Le jeu axial des bras doit être de 0,1 mm.
- Les deux coussinets doivent être légèrement lubrifiés avec du PDP 65.
- Les bras ne doivent pas se bloquer lors du pivotement.

3.2.3 Position des Zentrierbolzens kontrollieren

- Der Zentrierbolzen sollte auf die Höhe von $16 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$ eingestellt sein.
- Die Anfräsungen [A] müssen horizontal justiert sein (Fig. 3.1).

3.2.4 Kolbendämpfer prüfen

Der Kolbendämpfer [D] muss so eingestellt sein, dass sich der Schwenkträger (keine Kassette eingelegt) beim Drücken der Taste CLEAR schnell aber ohne ein zu starkes Anschlageräusch in die jeweilige Position bewegt.

Dieser Vorgang sollte in ca. 0,5 bis 0,8 s ausgeführt sein. Bei zeitweisem Blockieren des Schwenkträgers ist die Dämpfungspumpe [D] und die Achse [C] auf Leichtgängigkeit zu prüfen.

Der Kolbendämpfer wird mit Schraube [B] eingestellt. Die Einstellung muss bei Betriebstemperatur des Andruckmagneten erfolgen. (Fig. 3.2).




Fig. 3.1

3.2.3 Checking the position of the centering pin

- The centering pin should be adjusted for a height of $16 \text{ mm} \pm 0.2 \text{ mm}$.
- The milled surface [A] must be adjusted horizontally (Fig. 3.1).

3.2.4 Checking the dash pot

Adjust the dash pot [D] in such a manner that the pivoting carrier moves softly into the respective position without impact noise.

This movement should be completed within approx. 0.5 to 0.8 s. If the pivoting carrier binds periodically, the freedom of movement of the dash pot [D] and the shaft [C] must be checked.

The dash pot is adjusted with screw [B] for minimum damping action when the pressure solenoid is at operating temperature (Fig. 3.2).




Fig. 3.2

3.2.3 Contrôle de la position du boulon de centrage

- Le boulon de centrage doit être amené à une hauteur de $16 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$.
- Les méplats [A] doivent être ajustés horizontalement. (fig. 3.1).

3.2.4 Vérification de l'amortisseur à piston

L'amortisseur à piston doit être réglé de façon à ce que le support pivotant aille d'une position à l'autre en douceur. Ce mouvement doit durer entre 0,5 et 0,8 s environ. Si le support pivotant venait à se bloquer, il faudrait contrôler le coulisement de l'amortisseur [D] et de l'axe [C].

L'amortisseur à piston sera réglé, à la température normale de fonctionnement des aimants moteurs, sur un amortissement minimal par la vis [B] selon la fig. 3.2.




Fig. 3.3

3.2.5 Schwenkträgererderung kontrollieren

- Bei früheren Geräten wird der Schwenkträger über die Rückzugsfeder [E] geerdet (Fig. 3.3, Ansicht von unten). Bei schlechtem Fremdspannungsabstand (schwankender Wert) wird empfohlen, die Masseverbindung Schwenkträger — Chassis durch den Einbau eines Massebandes (Best. Nr. 64.99.0116) sicherzustellen. (Ab Werk bei neueren Geräten bereits eingebaut).

3.3 Einstellen des Schwenkträgers

Der Schwenkträger sollte nach Möglichkeit weder ausgebaut noch die Eintauchtiefe verändert werden.

Köpfe und Andruckrollen, etc. können ohne Ausbau des Schwenkträgers ersetzt werden.

3.2.5 Checking the pivoting carrier

- In previous units the pivoting carrier was grounded via the retraction spring [E] (Fig. 3.3, view from the bottom). If signal to noise ratio is insufficient (unstable value) we recommend to add a separate ground wire between chassis and pivoting arm (order no. 64.99.0116). (Later units have been equipped ex works with this grounding wire).

3.3 Adjusting the pivoting carrier

The pivoting carrier is accurately adjusted by the factory. Unless unavoidable, this assembly should be neither dismantled nor should the plunge-in depth be readjusted. The soundheads and the pinch rollers, etc. can be replaced without dismantling the pivoting carrier.

3.2.5 Contrôle de la mise à la terre du support des têtes

- Dans le cas d'appareils plus anciens, le support pivotant des têtes était relié à la masse par le ressort de rappel [E] (Fig. 3.3, vue de dessous). Lors d'un mauvais recul du bruit de fond (valeur non stable) il est recommandé de relier la masse du support pivotant à la masse du chassis à l'aide d'une tresse de masse (no. de commande 64.99.0116). (Cette modification est faite au départ de l'usine pour des appareils plus récents.)

3.3 Ajustage du support pivotant

Le support pivotant est ajusté en atelier. Evitez dans la mesure du possible, de le démonter et d'en modifier la profondeur de pénétration. Les têtes, galets presseurs, etc. ... peuvent être déposés sans démonter le support pivotant.

- Ausbau nach Kapitel 2.7 und 2.14.
- Kontrollieren, ob die beiden Gewindestifte an den Drehpunkten des Schwenkträgers so eingestellt sind, dass auf beiden Seiten der Abstand Schwenkträger – Doppelkapstanguss [F] gleich gross ist (Fig. 3.3). Der Schwenkträger sollte sich spielfrei und ohne zu klemmen in den Drehpunkten bewegen. Falls nötig, die Gewindestifte entsprechend korrigieren, und mit dem Spezialschraubendreher 46161 die dazugehörige Schlitzmutter festdrehen.
- Die Zentrierschraube [G] im Doppelkapstanguss (Fig. 3.5) lösen. Den Schwenkträger nach oben drücken, bis die Spitze des Gewindestiftes [H] in die Zentrierschraube eintaucht.
- Zentrierschraube durch Festdrehen der Mutter in dieser Position sichern.
- Zur Kontrolle, ob die Eintauchtiefe richtig eingestellt ist, werden beide Andruckrollen im eingeschwenkten Zustand des Schwenkträgers (Schalter CLEAR kurzschliessen) von Hand abgehoben und auf Parallelität zu den Tonmotorachsen überprüft. Falls notwendig kann dies durch geringfügiges Verändern der Eintauchtiefe korrigiert werden:




Fig. 3.5

Vorgehen:

- Lehre [1] (1.710.118/01) einlegen.
- Den Mess-Schieber für die Eintauchtiefe [2] mit dem rechtwinkligen Ende gegen die Tonköpfe auflegen (siehe Fig. 3.6).
- Die Eintauchtiefe wird mit der Einstellschraube [H] (Fig. 3.3) so eingestellt, dass das andere Ende des Mess-Schiebers sich im Bereich der eingeprägten Markierung befindet.

- Remove as described in Sections 2.7 and 2.14.
- Ensure that the two headless setscrews at the pivoting point of the carrier are adjusted in such a manner that the clearance between pivoting carrier and dual capstan casting [F] is identical on both sides (Fig. 3.3). The pivoting carrier should move freely and without binding in its pivots. If necessary, adjust the headless setscrews and tighten the corresponding slotted round nut with the aid of the special screwdriver 46161.
- Loosen centering screw [G] in the dual capstan casting (Fig. 3.5). Press pivoting carrier down until the tip of the headless setscrew [H] plunges into the centering screw.
- Retighten centering screw by securing the nut in this position.
- To check whether the plunge-in depth is adjusted correctly, lift both pinch rollers manually with the pivoting carrier in the engaged position (short-circuit CLEAR switch) and check for parallel alignment to the capstan motor shafts. If necessary this alignment can be adjusted by correcting the plunge-in depth:




Fig. 3.6

Procedure:

- Insert gauge [1] (1.710.118/01).
- Place slide for measuring the engaged length [2] with its square end against the soundheads (see Fig. 3.6).
- Adjust engaged length by adjusting screw [H] (Fig. 3.3) in such a manner that the opposite end of the measuring slide is located within the area of the milled marking.

- Démontage selon 2.7 et 2.14.
- Les tiges filetées des points de rotation doivent être réglées de telle façon que la distance entre le support pivotant et le châssis du double cabestan [F] soit la même de part et d'autre (fig. 3.3). Le support pivotant doit se déplacer autour des points de rotations sans jouer ni gripper. Le cas échéant, corrigez la position des tiges filetées et serrez l'écrou fendu correspondant.
- Dévissez la vis de centrage [G] du châssis du double cabestan (fig. 3.5). Poussez le support pivotant vers le haut. La pointe de la tige filetée [H] doit pénétrer dans la vis de réglage.
- Fixez la vis de centrage dans cette position en serrant l'écrou.
- Pour contrôler le bon réglage de la profondeur de pénétration, on soulève à la main les deux galets presseurs en position de travail du support pivotant (interrupteur CLEAR en court-circuit) et on s'assure de leur parallélisme par rapport aux axes de cabestan. Si c'est nécessaire, modifiez très légèrement la profondeur de pénétration:

Procédé:

- Placez le gabarit [1] (1.710.118/01).
- Placez l'extrémité à l'angle droit du curseur [2] de réglage de la pénétration contre les têtes magnétiques (voir fig. 3.6).
- Ajustez la profondeur de pénétration à l'aide de la vis [H] (fig. 3.3) de façon à ce que l'autre extrémité du curseur soit en face du repère fraisé.

- Bei eingeschwenktem Schwenkträger die Andruckrollen abheben, bis ein Luftspalt zwischen Kapstanachse und Andruckrolle entsteht.
 - Schraube [H] feineinstellen, bis die Andruckrolle zu der Kapstanachse genau parallel steht (beide Rollen kontrollieren).
 - Nach beendeter Einstellarbeit wird die Einstellschraube durch Festdrehen der Schlitzmutter fixiert (spez. Schraubendreher 46161).
- With the pivoting carrier engaged, lift pinch rollers off until an air gap between capstan shaft and pinch roller is obtained.
 - Fine-adjust screw [H] until the pinch roller is positioned exactly parallel to the capstan shaft (check both rollers).
 - After these adjustments have been completed, secure adjusting screw by tightening the slotted round nut (special screwdriver 46161).
- Le support pivotant en position travail, soulevez les deux galets presseurs pour créer un jeu entre les axes de cabestan et les galets.
 - Ajustez [H] pour que les galets presseurs soient exactement parallèles aux axes de cabestan.
 - Après ce réglage, fixez la vis de fixation en serrant l'écrou fendu avec le tournevis spécial 46161.

3.4 Einstellen der Magnettonköpfe und Andruckrollen

3.4 Adjusting the soundheads and the pinch rollers

3.4 Ajustage des têtes magnétiques et des galets presseurs

3.4.1 Vorbereitungen

3.4.1 Preparatory Steps

3.4.1 Préliminaires

- Der Schwenkträger muss korrekt eingestellt sein.
- Die Höhe des Aufnahme-/Wiedergabekopfes ist mit den Schrauben [I] auf 5mm voreinzustellen (Fig. 3.7). Bei Geräten ab Fabrikationsnummer 20401 gilt Fig. 3.7a.

- The pivoting carrier must be adjusted correctly.
- Preadjust the height of the record/playback heads with screw [I] to 5 mm (Fig. 3.7). For units starting with serial no 20401, Fig. 3.7a is valid.

- Le support pivotant doit être convenablement réglé.
- Préajustez la hauteur de la tête enregistrement/lecture à 5 mm à l'aide des vis [I] (Fig. 3.7). Dès le numéro de fabrication 20401, la fig. 3.7a fait foi.




Fig. 3.7




Fig. 3.7a




Fig. 3.8

3.4.2 Einstellen der Magnettonköpfe

3.4.2 Adjusting the soundheads

3.4.2 Ajustage des têtes magnétiques

- Für diese Einstellung wird der Schalter CLEAR kurzgeschlossen (Schwenkträger eingeschwenkt).
 - Die Höhe der Magnettonköpfe ist mit Schraube [J] so einzustellen, dass bei eingelegter Lehre Schieber [2], ohne seitlich zu streifen durch die Bandführung [K] (rechts des Wiedergabekopfes) geschoben werden kann (Fig. 3.8).
 - Die Kopfbühne ist mit Schraube [J] (Fig. 3.8) so einzustellen, dass der Wiedergabekopf auf Spalthöhe rechtwinklig zu der Kopfträgerlehre steht. (Dies kann mit Schieber [2] kontrolliert werden. Wenn die angefräste Seite gegen den Wiedergabekopf zeigt, muss der Luftspalt zwischen Kopf und Schieber parallel verlaufen.)
- For the following adjustments short-circuit CLEAR switch (pivoting carrier engaged).
 - With the gauge inserted, the azimuth of the soundheads is to be adjusted with screw [J] in such a manner that slide [2] can be pushed through the tape guide [K] (to the right of the reproduce head) without touching the sides (Fig. 3.8).
 - Wobble the movable headblock assembly until the gap of the reproduce head is at a right angle to the headblock assembly gauge. (This can be checked with slide [2]. When the milled surface points towards the reproduce head, the air gap between head and slide must run parallel.)
- Pour les ajustements suivants, court-circuitez l'interrupteur CLEAR (support pivotant en position travail).
 - Ajustez la hauteur des têtes magnétiques de façon à ce que le curseur [2] du gabarit puisse passer à travers le guide de bande [K] (à droite de la tête de lecture) sans frotter sur le côté (fig. 3.8).
 - Réglez la platine des têtes jusqu'à ce que les têtes soient perpendiculaires au gabarit d'alignement. (On peut le contrôler grâce au curseur [2]. Quand la face fraisée est dirigée vers la tête de lecture, l'espace vide entre la tête et le curseur doit être bien parallèle.)

- Nach dieser Einstellung die Höhe der Tonköpfe nochmals kontrollieren und gegebenenfalls nachstellen.
- Die Einstellschrauben müssen mit Loctite 221 gesichert werden.
- Werden in Geräten mit Fabrikationsnummern unterhalb von 13775 neue Tonköpfe eingebaut, so ist die um 2,5 dB geringere Empfindlichkeit des neuen Wiedergabekopfes auszugleichen:
Für MKI-Geräte auf REPRODUCE AMPLIFIER PCB 1.710.490 zu den Widerständen R12 und R59 je einen Widerstand von 560 Ω parallel schalten.
Für MKII-Geräte auf INTERCONNECTION PCB 1.710.471 zu den Widerständen R38 und R42 je einen Widerstand von 560 Ω parallel schalten.
- After this adjustment has been made, recheck the azimuth of the soundheads and readjust if necessary.
- Secure adjusting screws with Loctite 221.
- When exchanging heads on units with serial numbers below 13775 one must correct the playback amplifier's gain by + 2.5 dB to correct the playback head's lower sensitivity.
For MKI units add on REPRODUCE AMPLIFIER PCB 1.710.490 parallel to resistors R12 and R59 each a resistor of 560 ohms.
For MKII units add on INTERCONNECTION PCB 1.710.471 parallel to resistors R38 and R42 each a resistor of 560 ohms.
- Après ce réglage, contrôlez la hauteur des têtes magnétiques et réajustez-la si nécessaire.
- Scellez les vis de réglage avec du Loctite 221.
- Si des nouvelles têtes sont montées (avec un numéro de fabrication en dessous de 13775), il faudra compenser le manque de sensibilité de + 2,5 dB de la tête de lecture.
Pour les appareils MKI, sur le circuit REPRODUCE AMPLIFIER PCB 1.710.490 ajoutez en parallèle une résistance de 560 ohms à R12 et R59.
Pour les appareils MKII, sur le circuit INTERCONNECTION PCB 1.710.471 ajoutez en parallèle une résistance de 560 ohms à R38 et R42.

3.4.3 Einstellen des Löschkopfes

Die Höhe des Löschkopfes kann durch Unterlegen spezieller Unterlagscheiben bestimmt werden. Es werden so viele unterlegt, bis der Schieber der Lehre ohne zu streifen durch die Bandführung am Löschkopf hindurch geschoben werden kann.

Der Löschkopf muss so eingestellt werden, dass bei eingeschwenktem Schwenkträger die Distanz Andruckrolle – Löschkopf ca. 0,3 mm beträgt (B710 MKI: ca. 0,6 mm).

Kontrolle:

Kassette (nach Fig. 3.9 abgeändert) einlegen, auf PLAY starten und kontrollieren, ob das Band über dem Löschkopf nicht geknickt wird. Bei Bedarf ist eine geringfügige Veränderung der Löschkopfposition möglich. Die Löschkopfunterlagen sind durch Dicke und Farbton voneinander unterscheidbar:

0,1 mm	dunkelgelb (Cu Sn)	1.710.120-14
0,15 mm	hellgelb (Cu Zn)	1.710.120-17

Kontrolle:

Kassette (nach Fig. 3.9 abgeändert) einlegen, auf PLAY starten, Kontrolle ob das Band symmetrisch über den Kopfspiegel läuft.

Anmerkung:

Die Rechtwinkligkeit des Löschkopfes kann nicht verstellt werden; die Herstellertoleranz beträgt $\pm 1,5$ Grad.

3.4.3 Adjusting the erase head

The azimuth of the erase head can be adjusted with the aid of special shims. Insert as many shims as are required so that the slide of the alignment gauge can be pushed through the tape guide of the head without touching.

The erase head must be aligned in such a manner that the distance between the pinch roller and the erase head is approximately 0.3 mm when the pivoting carrier is in the engaged position. (B710 MKI: approx. 0.6mm)

Check:

Mount cassette (modified as shown in Fig. 3.9) and check that the tape does not buckle above the head. If necessary, slight correction of the erase head position is possible. The erase head shims are color-coded as follows:

0.1 mm	dark yellow (CuSn)	1.710.120-14
0.15 mm	light yellow (CuZn)	1.710.120-17

Control:

Insert cassette (modified as shown in fig. 3.9), start in PLAY mode and check if the tape runs symmetrically over the head surface.

Note:

The perpendicularity of the erase head cannot be adjusted; the manufacturing tolerance is $\pm 1.5^\circ$.

3.4.3 Ajustage de la tête d'effacement

La hauteur correcte de la tête d'effacement s'obtient en plaçant des rondelles d'épaisseur spéciales. Le nombre de rondelles doit être tel le curseur du gabarit puisse passer à travers le guide de bande, au niveau de la tête d'effacement, sans frotter.

La tête d'effacement doit être positionnée de façon à ce que, le support pivotant étant en position de travail, la distance entre le galet presseur et la tête d'effacement soit d'environ 0,3 mm. (B710 MKI: env. 0,6mm).

Contrôles:

Introduire une cassette (modifiée selon la fig. 3.9) et assurez-vous que la bande ne se froisse pas au voisinage de la tête d'effacement. On peut modifier très légèrement la position de la tête d'effacement. Les rondelles pour le réglage en hauteur de la tête d'effacement se distinguent par leur épaisseur et leur couleur:

0,10 mm	jaune foncé (Cu Sn)	1.710.120-14
0,15 mm	jaune clair (Cu Zn)	1.710.120-17

Contrôle:

Mettre en place la cassette (modifiée selon la figure 3.9), démarrer en lecture et vérifier que la bande défile symétriquement sur la surface de la tête.

Remarque:

L'orthogonalité de la tête ne peut pas être modifiée; la tolérance de fabrication est de $\pm 1,5^\circ$.

B710 MKI-Ausführung:

In den MKI-Ausführungen wurde der Löschkopf 1.116.711.01 eingesetzt. Als Ersatz wird auch bei diesen Geräten der Löschkopf 1.116.711.02 eingebaut. Dabei muss allerdings die linke Andruckrolle (Durchmesser 8,7 mm durch eine kleinere (Durchmesser 8,0 mm, 1.710.201.00) ersetzt werden.




Fig. 3.9

Version B710 MKI:

Erase head 1.116.711.01 has been installed in the MKI versions. If replacement is required, erase head 1.116.711.02 is used also in these recorders. In this case, however, the left-hand pinch roller (diameter 8.7 mm) must be replaced by a smaller roller (diameter 8.0 mm, 1.710.201.00).




Fig. 3.10

Version B710 MKI:

La tête d'effacement 1.116.711.01 équipe les appareils MKI. On peut la remplacer par la tête 1.116.711.02, mais alors le galet presseur gauche (diamètre 8,7 mm) doit être remplacé par un autre plus petit (diamètre 8,0 mm, 1.710.201.00).




Fig. 3.10a

3.4.4 Einstellen der Andruckrollen

- Die Andruckkraft der Andruckrollen wird in eingeschwenktem Zustand des Schwenkträgers eingestellt (Schalter CLEAR kurzschliessen).
- Den Spezialbolzen [L] an den Gewindestift anschrauben und eine Federwaage einhängen und daran ziehen, bis zwischen der Vierkantsmutter [M] und der Halterung ein Luftspalt entsteht (Fig. 3.10).

Bei Geräten ab Fabrikationsnummer 20401 mit einer Draht- oder Fadenschleife eine Federwaage an den Andruckrollenachsen einhängen und daran ziehen, bis sich zwischen der Kapstanachse und der Andruckrolle ein Luftspalt bildet (Fig. 3.10a).

linke Andruckrolle	$3,0N \pm 0,2N$
rechte Andruckrolle	$4,8N \pm 0,2N$

Der Hebelarm der Andruckarme ist unterschiedlich; links 1 : 1, rechts 0,7 : 1.

Das axiale Spiel der Andruckrollen und -Arme wird durch nach oben/unten Verschieben des Seegerrings eingestellt. Das Spiel sollte 0,1 mm betragen.

Achtung:

Für diese Einstellung sollte eine kleine Seegeringzange mit Anschlag verwendet werden, da sonst Gefahr besteht, die Ringe zu deformieren.

3.4.4 Adjusting the pinch rollers

- The pinch roller force is adjusted with the pivoting carrier in the engaged position (short-circuit CLEAR switch).
- Screw special pin [L] to the headless set-screw, attach a spring dynamometer and pull at the latter until an air gap is created between the square nut [M] and the mounting. (Fig. 3.10)

Units with serial numbers above 20401 check pinch roller pressure with a spring dynamometer and pull until an airgap is created between capstan shaft and pinch roller (Fig. 3.10a). Use a wire or thread loop and measure directly on the pinch roller shaft.

left-hand pinch roller	$3.0N \pm 0.2N$
right-hand pinch roller	$4.8N \pm 0.2N$

The lever ratio is unequal: left-hand side 1 : 1, right-hand side 0.7 : 1.

The axial play of the pinch rollers and arms is adjusted by sliding the retaining ring up or down. The play should measure 0.1 mm.

Caution:

This adjustment should be made with retaining ring pliers that feature a detent. This prevents deformation of the rings.

3.4.4 Réglage des galets presseurs

- La force d'appui des galets presseurs se règle en position travail du support pivotant (court-circuitez l'interrupteur CLEAR).
- Vissez le boulon spécial [L] à la tige file-tée, accrochez-y le dynamomètre et tirez jusqu'à ce qu'apparaisse un jeu entre l'écrou à 4 pans [M] et le support. (Fig. 3.10)

Pour des appareils dès le numéro de fabrication 20401 accrochez un dynamomètre sur l'axe du galet presseur à l'aide d'une boucle de fil ou d'un câble. Tirez jusqu'à ce qu'apparaisse un jeu entre l'axe de cabestan et le galet presseur (Fig. 3.10a).

galet presseur gauche:	$3,0N \pm 0,2N$
galet presseur droit:	$4,8N \pm 0,2N$

Les leviers de bras de galet presseur sont différents: 1 : 1 à droite, 0,7 : 1 à gauche.

Le jeu axial des galets presseurs et le leurs bras se règle par le déplacement vers le haut ou le bas du circlips. Le jeu doit être de 0,1 mm.

Attention:

Ce réglage nécessite une pince pour circlips avec butée pour éviter de les déformer.

3.4.5 Andruckmagnet und Kolbendämpfer einstellen

Diese Einstellung ist nur an einem kalten Andruckmagnet vorzunehmen.

- Beide Befestigungsschrauben des Andruckmagneten (3 mm-Insec/Inbus) lösen (nicht herausdrehen).
 - Ankermutter anziehen (bis Tellerfeder flachgedrückt), danach die Ankermutter um 90° lösen (dazu sind zwei 7 mm Gabelschlüssel notwendig).
 - Den Ankermagneten durch Drücken der Taste PLAY erregen und den Schwenkträger durch kräftigen Druck auf die Ankermutter ganz einschwenken. In dieser Stellung den Ankermagneten wieder festschrauben (2 Innensechskant-Schrauben).
 - Die Ankermutter wieder festziehen, dies ergibt einen Luftspalt von ca. 0,18 mm.
 - Prüfen, ob der Andruckmagnet auch bei einer verringerten Klemmspannung von 16,5 V (Netzspannung mit einem Variac entsprechend absenken) noch voll durchzieht.
 - Wechselweise Taste PLAY und STOP drücken und die Bewegung des Schwenkträgers beobachten.
- Durch Drehen der Sechskantmutter [B] am Kolbendämpfer (Fig. 3.11) die Dämpfung so einstellen, dass sich der Schwenkträger kontinuierlich und ohne zu rucken in die PLAY- oder STOP-Position begibt (siehe Kapitel 3.2.4).




Fig. 3.11

3.4.5 Adjusting the pinch solenoid and the dashpot

This alignment has to be carried out only on a cold solenoid.

- Loosen both mounting screws of the pinch solenoid approx. 2 turns with a hexagon pin spanner.
 - Tighten the plunger's nut with two 7 mm open end wrenches until the disc spring is fully tensioned. Now loosen the nut by 90 degrees.
 - Start the recorder in PLAY mode and move the pivoting arm by pressing strongly onto the plunger's nut in its PLAY position. Retighten the pressure solenoid's mounting screws with the 3 mm hexagon pin spanner.
 - Tighten the nut firmly to the plunger. As a result disc spring will be squeezed and an airgap of 0.18 mm is created in the solenoid.
 - To check the adjustment connect an external power supply to the solenoid. Its strength should be sufficient for proper functioning with 16.5 V DC (use a Variac).
 - Alternately press PLAY and STOP keys and check the movement of the pivoting carrier.
- By rotating hexagon nut [B] on the dash pot (Fig. 3.11), adjust the damping action in such a manner that the pivoting carrier moves continuously and freely without jerking into the PLAY or the STOP position (refer to 3.2.4).




Fig. 3.12

3.4.5 Réglage de l'électro-aimant et du piston d'amortissement

Ce réglage doit s'effectuer quand l'électro-aimant est froid.

- Désserrez les deux vis de fixation de l'électro-aimant d'appui (clef inbus de 3 mm).
- Serrez l'écran du noyau plongeur (jusqu'à ce que le ressort à lame soit complètement comprimé) et le déserez ensuite de 90 degrés (pour cette opération deux clefs plates de 7 mm sont nécessaires).
- Activez l'électro-aimant en appuyant sur la touche PLAY et appuyez fortement sur l'écrou du noyau plongeur. Dans cette position reserrer l'électro-aimant (2 vis inbus).
- Reserrez ensuite l'écrou du noyau plongeur; il en résulte un jeu d'env. 0,18 mm.
- Contrôlez si l'électro-aimant d'appui fonctionne encore correctement avec une tension de 16,5 V DC (diminuez la tension secteur à l'aide d'un variac).
- Appuyez tour à tour sur les touches PLAY et STOP et observez le mouvement du support pivotant.
- Réglez l'amortissement avec l'écrou à 6 pans [B] de l'amortisseur à piston de façon à obtenir un mouvement continu et sans à-coups du support pivotant lorsqu'il se rend en position PLAY ou STOP (voir chapitre 3.2.4).

TAPE	IC1 PIN10 OR J4 PINS
WITHOUT TAPE	5V +0/-0.2V
C120 PHILIPS FERRO	1V +/-0.2V
LEADER TAPE TDK OD,SA,MA	4V +/-0.2V

Fig. 3.13

3.4.6 Tonmotoren

- Wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, sollten die Tonmotoren nicht zerlegt werden.

Vorsicht: die Motorenlager und Capstanachsen sind gepaart.

3.4.6 Capstan motors

- The capstan motors should not be disassembled unless absolutely necessary.

Attention: the capstan motor bearings and capstan shafts are selected in pairs.

3.4.6 Moteurs de cabestan

- Autant que possible, évitez de démonter les moteurs de cabestan.

Attention: les paliers des moteurs et des axes de cabestan sont paillés.

3.5 Elektrische Laufwerkeinstellungen**3.5 Adjustments to the tape transport electronics****3.5 Réglages électriques du mécanisme****3.5.1 Messgeräte und Hilfsmittel**

Oszilloskop oder hochohmiges Voltmeter (> 1 MOhm)
Abgleichschraubendreher
Frequenzzähler mit Probe 10 : 1, C max. 15 pF

3.5.1 Measuring instruments and aids

Oscilloscope or high-impedance voltmeter (> 1 Mohm)
Alignment screwdriver
Frequency counter with sensor 10 : 1, C < 15 pF

3.5.1 Appareils de mesure et accessoires

Oscilloscope ou voltmètre à haute impédance (> 1 MOhm)
Tournevis de réglage
Fréquence-mètre digital avec sonde 10:1, C < 15 pF

3.5.2 Einstellen der Lichtschranke**3.5.2 Adjusting the light barrier****3.5.2 Réglage de la barrière infrarouge**

- An IC1 Pin 10 (Mikroprozessorprint 1.710.465) oder an Steckerleiste J4, Pin 5 Oszilloskop oder hochohmiges Voltmeter (> 1 MOhm) gegen Masse anschliessen (Fig. 3.12).

- Connect oscilloscope of high-impedance voltmeter (> 1 Mohm) to IC1 pin 10 (microprocessor board 1.710.465) or multipoint connector J4 pin 5 against ground (Fig. 3.12).

- Branchez un oscilloscope ou un voltmètre à haute impédance (> 1 MOhm) sur la broche 10 du circuit intégré IC1 (circuit du microprocesseur 1.710.465) ou sur la broche 5 du connecteur J4 (fig. 3.12).

- Trimpotentiometer R 79 gemäss Fig. 3.13 einstellen. Die Spannungsunterschiede von Vorspann- und Magnetband zur Schaltschwelle auf Symmetrie gegeneinander einstellen.

Beispiel:

Magnetband	1,2 V	} Unterschied 1,3 V
Schaltschwelle	2,5 V	
Vorspannband	3,8 V	} Unterschied 1,3 V

- Adjust trimmer potentiometer R79 as shown in Fig. 3.13. Adjust potential difference between leader and magnetic tape relative to switching threshold in such a manner that mutual symmetry is achieved.

Example:

Magnetic tape	1.2 V	} Difference 1.3 V
Threshold voltage	2.5 V	
Leader	3.8 V	} Difference 1.3 V

- Ajustez le trimmer R79 selon la fig. 3.13 de façon à ce que la différence de tension entre la bande amorce et la bande magnétique soit symétrique par rapport au seuil de commutation.

Exemple:

Bande magnétique	1.2 V	} Différence 1,3 V
Seuil de commutation	2,5 V	
Bande amorce	3,8 V	} Différence 1,3 V

Achtung: Bei dieser Einstellung muss die Lichtschranke vor Fremdlicht geschützt sein, da sonst die Messresultate verfälscht werden.

Important: For this adjustment, the light barrier must be screened against other light sources. This prevents incorrect measurements.

Attention: Pour ce réglage, évitez toute lumière parasite qui pourrait fausser la mesure.

Um die Möglichkeit einer fehlerhaften Einstellung (schlechte Vorspannqualität) zu vermeiden, kann auch mit einer Dichtekassette gearbeitet werden (Best.Nr. 46038).

To prevent the possibility of incorrect adjustments (poor leader quality), a density cassette can also be used (part No. 46038).

Pour éviter d'effectuer un mauvais réglage (mauvaise tension de bande), on peut travailler avec une cassette très "serrée" (no. 46038).

Kontrolle:

- Kassette an den Anfang zurückspulen. Das Gerät muss während dem Vorspann auf Stopp gehen. Danach sollte es bis an den Anfang des Magnetbandes vorspulen, auf Stopp gehen und den Zähler auf Null setzen.
Achtung: Die Speicher müssen gelöscht sein.
- Kassette vorspulen. Am Bandende muss das Gerät während dem Vorspannband stoppen.

Verification:

- Rewind cassette to beginning of tape. The recorder should change to STOP mode during the leader after which it should wind forward to the beginning of the tape, reenter STOP mode, and reset the tape counter to zero.
Caution: The memory must be cleared.
- Wind cassette tape forward. When reaching the leader at the opposite end, the recorder should stop.

Contrôle:

- Rebobinez la cassette jusqu'au début. L'appareil doit passer sur stop durant l'amorce. Il doit ensuite bobiner jusqu'au début de la bande magnétique, passer en fonction stop et remettre le compteur à zéro.
Attention: le contenu des mémoires doit être effacé.
- Faites défiler la bande. En fin de bande, l'appareil doit s'arrêter sur l'amorce.

3.5.3 Einstellen der Quarzfrequenz

- Frequenzzähler an Testpunkt [N] anschließen (Fig. 3.14).
- Quarzfrequenz mit C22 auf $4\text{ MHz} \pm 5\text{ Hz}$ einstellen.
Dieser Abgleich sollte bei einer Raumtemperatur von 22°C durchgeführt werden (bei max. Einstelltoleranz beträgt die Abweichung der Uhr ca. $0,1\text{ s/Tag}$ bei konstanter Temperatur).
- Ist der Einstellbereich von C22 zu klein, so ist der Kondensator C9 von 56 pF auf 10 pF zu verkleinern




Fig. 3.14

3.5.3 Tuning the quartz frequency

- Connect frequency counter to test point [N] (Fig. 3.14).
- Tune quartz frequency with C22 to $4\text{ MHz} \pm 5\text{ Hz}$.
This adjustment should be made with an ambient temperature of 22°C (with maximum tolerance, the error rate of the clock is approximately 0.1 s/day with constant ambient temperatures).
- If the adjustment range of C22 is too small reduce capacitor C9 from 56 pF to 10 pF .




Fig. 3.15

3.5.3 Ajustage de la fréquence du quartz

- Raccordez le fréquencesmètre digital au point de test [N] (fig. 3.14).
- Ajustez la fréquence du quartz à $4\text{ MHz} \pm 5\text{ Hz}$ grâce à C 22.
Cet étalonnage doit se faire à la température ambiante de 22°C (à la tolérance maximale de réglage, la précision de l'horloge est de $0,1\text{ s/jour env.}$ à température constante).
- Si la plage de réglage de C22 est trop petite, il faudra diminuer le condensateur C9 de 56 à 10 pF .




Fig. 3.16

3.5.4 Bandlaufkontrolle

Hilfsmittel: Kassette A (Cr O_2 / IECII, C90) nach Fig. 3.15 bearbeiten.
Kassette B (Cr O_2 / IECII, C60) nach Fig. 3.16 bearbeiten.

- Laufwerk reinigen und Kassette A einlegen.
- Gerät auf Wiedergabe starten und den Spannungsabfall über R26 (MICROPROCESSOR PCB 1.710.465 / Fig. 3.17) messen.
Messpunkte: Plus-Pol von C17 (Masse) und IC11 Pin 2.
Sollwert: $0,9$ bis $1,2\text{ V}$.
- Nach ca. 10 Minuten Wiedergabebetrieb den Spannungsabfall über R27 messen.
Messpunkte: Plus-Pol von C17 (Masse) und IC11 Pin 6.




Fig. 3.17

3.5.4 Checking the tape motion

Aids: Cassette A (Cr O_2 / IECII, C90) processed according to Fig. 3.15)
Cassette B (Cr O_2 / IECII, C60, processed according to Fig. 3.16)

- Clean tape transport and load cassette A.
- Start recorder in play mode and measure potential drop across R26 (MICROPROCESSOR PCB 1.710.465 / Fig. 3.17).
Desired value: 0.9 to 1.2 V .
- After approx. 10 minutes of playing time, measure the potential drop across R27.

3.5.4 Contrôle du défilement de la bande

Accessoires: Cassette A (Cr O_2 / IECII, C90) modifiée selon fig. 3.15.
Cassette B (Cr O_2 / IECII, C60) modifiée selon fig. 3.16.

- Nettoyez le mécanisme et introduisez la cassette A.
- Mettez l'appareil en lecture et mesurez la chute de tension aux bornes de R26 (MICROPROCESSOR PCB 1.710.465 / fig. 3.17).
Valeur nominale: $0,9$ à $1,2\text{ V}$, ce qui correspond à un moment d'enroulement d'environ $0,004\text{ Nm} / 40\text{ cm/p}$.
- Après environ 10 minutes de fonctionnement en mode lecture, mesurez la chute de tension aux bornes de R27.

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">— Mit R5 (auf Wickelmotor-Kontrollprint 1.710.463/MKII) den Spannungsabfall auf 130 mV einstellen ($<0,001\text{Nm}/<10\text{cm/p}$).— Mit Kassette A lässt sich der Bandlauf gut beobachten. Das Band darf weder an den Bandführungen streifen noch sonst irgendwie deformiert werden. Durch die Spiegeloberfläche des Chrombandes wäre dies sofort ersichtlich.— Durch eine zu hohe Startspannung eines der beiden Wickelmotoren können Wickelprobleme auftreten. In kritischen Fällen wird deshalb empfohlen, die Startspannung zu überprüfen; 500 mV dürfen dabei nicht überschritten werden. | <ul style="list-style-type: none">— With R5 (spooling motor control PCB 1.710.463/MKII), adjust potential drop to 130 mV ($0.001\text{ Nm}/10\text{ cm/p}$).— The tape motion can easily be monitored with cassette A. The tape should neither brush against the tape guidance elements nor be deformed in any other manner. With the mirror-like finish of the chromium tape, this can easily be noticed.— A too high start tension of one of the reel motors may result in winding problems. For critical cases we recommend to check the start up voltage; 500 mV should not be exceeded. | <ul style="list-style-type: none">— Réglez celle-ci à 130 mV ($0,001\text{ Nm}/10\text{ cm/P}$) grâce à R5 (sur le circuit de contrôle des moteurs de bobinage 1.710.463/MKII).— La cassette A permet de bien observer le défilement de la bande. Celle-ci ne doit ni frotter sur les guides ni être déformée, ce qui se voit immédiatement à l'aspect de la surface supérieure de la bande au Cr O_2.— Si la tension de démarrage de l'un des deux moteurs de bobinage est trop élevée, des problèmes de bobinage peuvent en résulter. Dans des cas critiques il est de ce fait recommandé de contrôler la tension de démarrage: 500 mV ne devraient pas être dépassés. |
|--|---|---|

Bandzugkontrolle:

- Kassette B einlegen.
- Im Wiedergabebetrieb mit einem kleinen Schraubendreher eine Schlaufe von ca. 5 mm Länge aus der Kassette ziehen. Da der Durchmesser der rechten Tonmotorachse geringfügig grösser ist, muss die Bandschleife nach spätestens 100 s verschwunden sein.

Checking the tape tension:

- Load cassette B.
- With the recorder operating in play mode, use a fine screwdriver to pull out a loop of approximately 5 mm. Since the diameter of the right-hand capstan shaft is slightly larger, the tape loop should disappear within 100s at the latest.

Contrôle de la tension de bande:

- Mettez la cassette B dans l'appareil.
- En mode lecture, extrayez une petite boucle de bande (env. 5 mm) hors de la cassette. Comme le diamètre de l'axe de cabestan droit est très infimement supérieur à celui de gauche, la boucle doit être résorbée en 100 s au plus.

**4. SCHALTUNGSBESCHREIBUNGEN
DER WICHTIGSTEN BAUGRUPPEN****4.1 Power Supply 1.710.256/260**

Die Sekundärseite des Netztransformators weist zwei getrennte Wicklungen auf, wovon die eine (für die 5 V-Stabilisierung) unmittelbar nach dem Einstecken des Netzsteckers den Stabilisator speist.

Die zweite Wicklung wird, abhängig vom Befehl der Mikroprozessor-Logik über ein Relais ein- und ausgeschaltet. Der Schalter POWER ON-STAND BY wirkt dabei indirekt auf den Speisenspannungskreis mit den beiden Spannungsreglern für +15 V und -15 V und auf die beiden unstabilisierten Spannungen für die Laufwerkversorgung.

4.2 Microprocessor Control 1.710.465

Das zentrale Element dieser Platine ist ein Ein-Chip Prozessorbaustein, welcher sowohl die gesamte Laufwerklogik von der Befehlseingabe im Multiplex-Betrieb (IC4, 5, 6), die Ansteuerung beider Wickelmotoren (über IC9, 8, 11) und der Treiberstufen (BDW 94, Q16, Q15) für beide Zugmagnete wie auch die Informationsverarbeitung des Bandzählers (über IC1, Q4, IC2) für die Ausgänge (J2, Pin 10, 11, 12) auf den Counter-Display-Baustein in serieller Form realisiert. Ausserdem werden folgende Funktionen überwacht und koordiniert:

- Freigabesignal Y-SYNC für Synchronlauf der beiden Tonmotoren (diese werden völlig getrennt von der Prozessorsteuerung geregelt)
- die Aufnahmefreigabe Y-REC
- die zeitliche Steuerung der Audio-Stummschaltbefehle Y-MUTE 1 und Y-MUTE 2.

Da der Prozessor-Takt quartzgesteuert wird, ist es möglich, zusätzlich eine Uhr mit genügend hoher Genauigkeit zu realisieren, welche auch den Schaltuhr-Betrieb erlaubt.

4.3 Counter Display 1.710.313

Die vier 7-Segment Anzeigen erhalten ihre Steuersignale über den Serien-Parallel Wandler SAA 1060. Das seriell ankommende Signal Y-DATA wird abwechselungsweise in 2 verschiedene Register eingelesen, welche mit Netzfrequenz im Duplexbetrieb umgeschaltet werden. Dasselbe erfolgt auch mit der Stromversorgung von jeweils 2 Anzeige-Einheiten über D1 und D2. Dadurch können mit nur 14 Signalausgängen 4 x 7 Segmente verdrahtet und angesteuert werden.

**4. CIRCUIT DESCRIPTION OF
MAIN ASSEMBLIES****4.1 Power Supply 1.710.256/260**

The secondary side of the power transformer features two distinct windings of which one (for the 5 V stabilization) supplies the stabilizer as soon as the recorder is connected to an AC outlet. The second winding is switched off via a relay under the control of the microprocessor logic. The POWER ON-STAND BY acts indirectly on the supply voltage circuit with the two +15 V and -15 V voltage regulators and on the two unstabilized voltages for the tape transport.

4.2 Microprocessor control 1.710.465

The central element of this board is a one-chip microprocessor in which the entire tape transport logic, including command input in multiplex mode (IC4, 5, 6), control of the two spooling motors (via IC9, 8, 11) and the driver stages (BDW 94, Q16, Q15) for both tension magnets, as well as the information processing of the tape counter (via IC1, Q4, IC2) for the outputs (J2, pins 10, 11, 12) on the counter display chip are implemented in serial form. The following functions are also monitored and coordinated:

- Enable signal Y-SYNC for synchronous running of the two capstan motors (these are regulated individually by the processor control)
- Record enable Y-REC
- Timing of the audio muting commands Y-MUTE 1 and Y-MUTE 2.

Since the processor clock is quartz-controlled, a clock with sufficient accuracy can be implemented for timer operations.

4.3 Counter display 1.710.313

The four 7-segment displays receive their control signals via the serial/parallel converter SAA 1060. The signal Y-DATA which arrives in serial form is read alternately into two different registers which are changed over with line frequency in duplex mode. The same occurs with the power supply of 2 display units each via D1 and D2. In this manner only 14 signal outputs are required for accessing and controlling 4 x 7 segments.

**4. DESCRIPTION DES PRINCIPALES
UNITES****4.1 Alimentation 1.710.256/260**

Le secondaire du transformateur comprend deux bobinages séparés. L'un d'eux (pour le régulateur 5 V) alimente le stabilisateur dès que l'appareil est raccordé au secteur.

Le deuxième bobinage est commuté par un relais commandé par le microprocesseur. Le commutateur POWER ON agit indirectement sur l'alimentation, stabilisée pour le +15 V et le -15 V, non stabilisée pour les deux tensions nécessaires au mécanisme.

4.2 Contrôle par microprocesseur 1.710.465

L'élément central de cette platine est un processeur monochip qui réalise, en mode multiplexe (IC4, 5, 6) la commande des moteurs de bobinage (par IC9, 8, 11) et des étages de puissance (BDW 94, Q16, Q15) des deux électro-aimants et en mode sériel le traitement de l'information du compteur de défilement de la bande (par IC1, Q4, IC2) pour le circuit d'affichage du compteur par les sorties J2 (broches 10, 11 et 12).

De plus, il supervise ou coordonne les différentes fonctions suivantes:

- Signal de relaxation Y-SYNC pour la synchronisation des deux moteurs de cabestan (leur régulation est totalement indépendante du microprocesseur).
- Signal de relaxation Y-REC.
- Commande temporelle des ordres de silencieux Y-MUTE 1 et Y-MUTE 2.

Comme les cycles du processeur sont déterminés par un oscillateur à quartz, il est possible de réaliser une horloge d'assez haute précision pour fonctionner en tant que timer.

4.3 Affichage du compteur 1.710.313

Les quatre afficheurs 7 segments sont commandés par le convertisseur série-parallèle SAA 1060. Le signal d'entrée, sériel, Y-DATA est alternativement stocké dans deux registres commutés en mode duplex par la fréquence du secteur. Il en est de même pour l'alimentation en courant d'à chaque fois deux afficheurs à travers les diodes D1 et D2. On parvient ainsi à commander et à câbler 4 x 7 segments avec seulement 14 pistes.

4.4 Capstan Motor Control 1.710.461

Für die beiden nach dem MDD-Prinzip aufgebauten Tonmotoren werden separate Regelkreise verwendet. Die Referenzfrequenz beziehen sie von einem gemeinsamen Oszillator, gebildet aus IC3 mit dem Quarz 3.072 MHz und dem Frequenzteiler IC2.

IC5 resp. IC4 bilden die Verstärker/Begrenzer für das Tachosignal. IC7 resp. IC9 sind als Phasenkomparatoren verschaltet. Die Ausgangssignale an Pin 9 und 15 werden über Trägerfilter mit Kompensationsnetzwerk zur Ansteuerung von Q1 resp. Q2 aufgearbeitet, wodurch der Ansteuerstrom für die vier Transistoren Q1 bis Q4 am Tonmotor 1.021.516 geliefert wird.

4.4 Capstan motor control 1.710.461

For the two capstan motors, separate MDD-type closed loops are used. They obtain the reference frequency from a common oscillator consisting of IC3 with a 3.072 MHz quartz and frequency divider IC2.

IC5 or IC4 are the amplifiers/limiters for the tacho signal. IC7 or IC9 are laid out as phase comparators. The output signals at pins 9 and 15 are processed via carrier filters with a compensation network for controlling Q1 or Q2 respectively, thereby supplying the control current for the four transistors Q1 through Q4 on the capstan motor 1.021.516.

4.4 Contrôle de moteur de cabestan

Chaque moteur de cabestan, construit selon le principe MDD, possède son propre asservissement. Ils tiennent leur fréquence de référence d'un oscillateur commun, formé par IC3, le quartz 3,072 MHz et le diviseur de fréquence IC2.

IC5 (resp. IC4) est un amplificateur/limiteur pour le signal tachymétrique. IC7 (resp. IC9) est utilisé en comparateur de phase. Les signaux de sortie, issus des broches 9 et 15 sont mis en forme par un filtre de porteuse muni d'un réseau de compensation pour commander Q1 (resp. Q2) qui livre le courant de commande aux quatre transistors Q1 à Q4 pour le moteur de cabestan 1.021.516.

4.5 Back Tension PCB 1.710.456

Dieser auf den Prozessorprint aufgesteckte Schaltungszusatz bewirkt bei Bandstillstand und eingelegerter Kassette ein leichtes Gegendrehmoment am linken Wickelmotor.

Damit wird eine Schleifenbildung bei lose gewickelter oder sehr leichtgängiger Kassette vermieden.

4.5 Back tension PCB 1.710.456

This auxiliary circuit which is mounted on the processor board ensures that a slight counter-rotational torque prevails at the left-hand spooling motor if a cassette has been loaded and the tape stands still.

This prevents the formation of loops with loosely wound or very easily rotating tape pancakes.

5.4 Tendeur de bande PCB 1.710.456

Ce circuit supplémentaire, enfiché sur le circuit du microprocesseur, suscite un léger couple de la part du moteur de bobinage gauche pour tendre la bande lorsque celle-ci est au repos.

Cela évite la formation de boucles dans une cassette bobinée trop lâche ou mal serrée.

4.6 Tape Drive Chassis 1.710.120

Das gesamte Laufwerk ist als ein in sich stabiler Block aufgebaut, welcher mit nur vier Schrauben federnd im Gerätechassis aufgehängt ist. Sämtliche elektrischen Verbindungen sind auf vier Stecker zusammengefasst:

- Steuersignale für beide Tonmotoren
- Ansteuerung für beide Wickelmotoren und die Zugmagneten
- Sämtliche Signale der Sensorelemente zum Mikroprozessor wie Bandendschalter, Tachosignale beider Wickelmotoren, 2 Kassettenfühler für die Bandsortenerkennung sowie je einen für die Aufnahmesperre und für die Kontrolle, ob eine Kassette eingelegt ist.

4.6 Tape drive chassis 1.710.120

The complete tape transport is constructed as a rigid block which is resiliently suspended in the transport chassis by four screws only. All electrical interconnections are grouped into four connectors:

- Control signals for the two capstan motors
- Control of the two spooling motors and the tension magnets
- All signals from the sensor elements to the microprocessor such as end-of-tape sensor, tacho signals of the two spooling motors, 2 cassette feeler pins for decoding the tape type as well as for the record protection, and for checking the presence of a cassette.

4.6 Mécanisme transport de bande 1.710.120

L'ensemble du mécanisme constitue un bloc stable, suspendu au chassis de l'appareil par quatre vis. Les liaisons électriques sont regroupées sur quatre connecteurs:

- Signaux de commande pour les deux moteurs de cabestan
- Commande des deux moteurs de bobinage et des électro-aimants
- Tous les signaux issus des senseurs vers le microprocesseur comme le commutateur de fin de bande, les signaux tachymétriques des deux moteurs de bobinage, 2 palpeurs de cassette pour la détermination du type de bande ainsi qu'un pour contrôler la présence de la cassette.

Die NF-Signale von und zu den Tonköpfen sind durch abgeschirmte Leitungen mit der Verstärkerelektronik verbunden.

The audio signals from and to the soundheads are connected via screened lines to the amplifier electronics.

Les signaux BF entrées/sorties des têtes sont reliés à leurs amplificateurs par des liaisons blindées.

4.7 Interconnection PCB 1.710.471/473

Die Basisplatine enthält die aktiven Schaltkreise Wiedergabe-Entzerrer Verstärker mit IC1 für die NF-Stummschaltung für das Signal über Band. Ausserdem stellt diese Platine sämtliche Verbindungen zwischen der Verstärker-Elektronik und deren Speisespannungen her. Weiter werden auf der Basisplatine noch die von verschiedenen Bedienungselementen kommenden Signale logisch verknüpft oder dekodiert.

4.7 Interconnection PCB 1.710.471/473

The master board contains the active circuits of the reproduce equalization amplifier with IC1 for the audio muting of the signal with tape present. This board also establishes all connections between the amplifier electronics and the latter's supply voltages. In addition, the signals arriving from various operator controls are logically interconnected and decoded on this board.

4.7 Circuit d'interconnection PCB 1.710.471/473

La platine de base contient les circuits actifs de correction à la lecture avec IC1 pour le muting du signal sur bande. De plus, cette platine réalise toutes les connections entre les amplificateurs et leurs tensions d'alimentation. Enfin, c'est sur cette platine de base que sont rassemblés ou décodés les signaux provenant des divers organes de commande.

4.8 Oszillator 1.710.480.81

Ein LC-Oszillator (T1, C5 und C6) erzeugt die HF-Spannung für Löschkopf und Vormagnetisierung. Mit dem Spulenkern kann die Nennfrequenz von 105 kHz eingestellt werden. Der weiche Einschwingvorgang wird über Q2 durch das Signal Y-REC freigegeben. Dieses Signal wird nur bei eingelegter, aufnahmefähiger Kassette durchgeschaltet.

Die NF-Signale werden durch IC2 über T2 resp. T3 auf den Aufnahmekopf durchgeschaltet. Diesem wird ein gemäß der gewählten Bandsorte entsprechender Vormagnetisierungsstrom überlagert. Der Vormagnetisierungsstrom kann mit R37 bis R42 eingestellt werden und wird über die primärseitig an Masse gelegten Übertrager auf den Aufnahmekopf geführt. Die Bandsortenumschaltung erfolgt je Kanal gemeinsam über Q8 (IEC1), Q7 (IEC2) und Q6 (IEC4). IC1 dekodiert die Steuersignale für die Bandsortwahl.

4.9 Record Equalizer 1.710.486

Dem über den Dolby-Encoder geführten NF-Signal werden die Höhen der gewählten Bandsorte entsprechend angehoben und der Pegel angepasst. Das Netzwerk R6, C7, R11 resp. R5, C6, R9 bewirkt eine generelle Anhebung der hohen Frequenzen. IC3 ist als umschaltbarer Entzerrer geschaltet. Mit den Trimpotentiometern R45 bis R50 kann die Höhenanhebung beeinflusst werden. Die zweite Stufe von IC3 kompensiert den normbedingten Bassabfall bei der Wiedergabe-Entzerrung (3180 μ s) und erlaubt zudem eine niederohmige Signalauskopplung auf die Trimpotentiometer R39 bis R44. IC6 wirkt als Impedanzwandler auf die nächste Stufe und erzeugt, für beide Kanäle getrennt, die halbe Speisespannung als NF-Masse. Zur Kompensation von Schichtdickenverlusten des Bandes bei 70 μ s Entzerrung (IEC2 und IEC4), wird durch das Netzwerk R22, R18, C13 resp. R19, R13, C10 eine Flachanhebung bewirkt.

4.8 Oscillator 1.710.480.81

An LC oscillator (T1, C5, and C6) generates the RF voltage for the erase head and the bias. The nominal frequency of 150 kHz can be adjusted with the trimmer slug. The soft buildup is enabled via Q2 by the Y-REC signal. This signal is only through-connected if a recordable cassette has been inserted.

The audio signals are connected through by IC2 via T2 or T3 respectively by superimposing a bias current that corresponds to the selected tape type. The bias current can be adjusted with R37 through R42 and is taken to the record head by the transformers, the primary side of which is connected to ground. The tape bias for the two channels is switched over concurrently via Q8 (IEC1), Q7 (IEC2), and Q6 (IEC4). IC1 decodes the control signals for tape bias selection.

4.9 Record equalizer 1.710.486

The treble frequencies of the audio signals processed by the Dolby encoder are pre-emphasized as a function of the selected tape type and the level is matched. The network R6, C7, R11 or R5, C6, R9 respectively causes a general pre-emphasis of the treble frequencies. The equalizer implemented by IC3 can be changed over. The treble pre-emphasis can be adjusted with trimmer potentiometers R45 through R50. The second stage of IC3 compensates the inherent bass loss during the reproduce equalization (3180 μ s) and also enables low-impedance decoupling to the trimmer potentiometers R39 through R44. IC6 functions as an impedance converter for the next stage and generates 50% of the supply voltage as AF ground. For compensating the film thickness losses of tapes with 70 μ s equalization (IEC2 and IEC4), the network R22, R18, C13 or R19, R13, C10 produces a flat boost.

4.8 Oscillateur 1.710.480.81

Un oscillateur LC (T1, C5 et C6) produit la tension HF pour la tête d'effacement et la prémagnétisation. On peut régler la fréquence nominale sur 105 kHz grâce au noyau de la bobine. Le signal de commande Y-REC autorise par Q2 l'établissement de l'oscillation. Ce signal ne sera produit que si on a introduit une cassette destinée à être enregistrée.

Les signaux BF sont commutés par IC2, passent par T2 (resp. T3) et vont sur la tête d'enregistrement. On y ajoute un courant de prémagnétisation défini par le type de la bande. Le courant de prémagnétisation peut être ajusté par R37 à R42. Il est conduit à la tête d'enregistrement par un transformateur dont le primaire est relié à la masse. La sélection du type de bande est produite, pour chaque canal, par Q1 (IEC1), Q7 (IEC2) et Q6 (IEC4). IC1 décode les signaux de commande pour la sélection du type de bande.

4.9 Egaliseur d'enregistrement 1.710.486

On relève, selon le type de bande, le niveau des aigus des signaux BF issus de l'encodeur Dolby et on ajuste les niveaux. Le réseau R6, C7, R11 (resp. R5, C6, R9) provoque une accentuation globale des hautes fréquences. IC3 est un correcteur commutable. Les trimmers R45 à R50 permettent de régler l'accentuation des aigus. Le deuxième étage de IC3 compense la désaccentuation des graves selon la norme (3180 μ s) et autorise une liaison à basse impédance aux trimmers R39 à R44. IC6 est un convertisseur d'impédance et transforme, séparément pour chaque canal, la demi-tension d'alimentation en masse BF. Pour compenser les pertes dues à l'épaisseur de la bande lors de la correction 70 μ s (IEC2 et IEC4), on relève le niveau par le réseau R22, R18 et C13 (resp. R19, R13 et C10).

4.10 Dolby-C Encoder 1.710.488/489

Die Geräuschunterdrückungsschaltung kann wahlweise auf Betrieb mit Dolby-B oder Dolby-C umgeschaltet werden. Die gesamte Schaltung basiert auf dem IC HA 12038 und externer Beschaltung.

Durch unterschiedliche DC-Spannungen wird mit einem Signal (Y-NR) der Umschaltvorgang NR OFF/B oder C gesteuert.

Die Eingangssignale LINE und MIC werden passiv gemischt und auf ein dem Dolby-Prozessor vorgeschaltetes Multiplexfilter geführt. Dieses unterdrückt mit einer Dämpfung von min. 30 dB bei 19 kHz hochfrequente Signale, welche das Regelsystem des Encoders falsch beeinflussen könnten. Mit R14 kann eine unterschiedliche Kanalverstärkung ausgeglichen werden (Einstellen auf: LINE OUT L = LINE OUT R). An den Ausgängen liegen die Signale Y-EQIN (über den Encoder geführtes Signal für den Entzerrer) und Y-SRC (unbearbeitet für den Monitor-Kanal) an.

4.10 Dolby-C encoder 1.710.489

The noise reduction circuit can be selectively operated in Dolby-B or Dolby-C mode. The entire circuit is implemented by the IC HA 12038 and external circuits.

The change-over NR OFF/B or C is controlled with a signal (Y-NR) with the aid of different DC voltages.

The input signals LINE and MIC are mixed passively and taken to a multiplex filter connected to the input of the Dolby processor. This filter suppresses high-frequency signals by at least 30 dB at 19 kHz which could possibly have an adverse effect on the control system of the encoder. An imbalanced channel gain can be corrected with R14 (set to: LINE OUT L = LINE OUT R). The signals Y-EQIN (a signal for the equalizer that is taken via the encoder) and Y-SRC (unprocessed for the monitor channel) are available at the outputs.

4.10 Encodeur Dolby-C 1.710.489

Le circuit réducteur de bruit peut être commuté soit en Dolby-B, soit en Dolby-C. Le circuit est basé sur l'IC HA 12038 et des circuits annexes.

Selon diverses tensions continues, la sélection NR OFF/B ou C est commandée par un signal Y-NR.

Les signaux d'entrée LINE et MIC sont mélangés passivement et conduits à un filtre multiplex commuté par le processeur Dolby. Il atténue d'au moins 30 dB à 19 kHz les signaux haute fréquence qui pourraient perturber l'asservissement de l'encodeur. On peut ajuster l'amplification des deux canaux (ajuster à: LINE OUT L = LINE OUT R). Aux sorties sont joints les signaux Y-EQIN (signal du décodeur vers le correcteur) et Y-SRC (non traité pour le monitoring).

4.11 Dolby-C Decoder 1.710.492

Analog zur Verschaltung im Encoder wird das vom Wiedergabeverstärker kommende Signal Y-TAPE wieder dekodiert. Die Verstärkerstufe IC2 wird wahlweise mit dem Quellensignal Y-SRC oder dem im Prozessor dekodierten Signal gespeist. Die Umschaltung erfolgt durch IC3 resp. IC1, welches über Q1 (Signal S-MON) angesteuert wird. Der Ausgang liefert ein niederohmiges Signal, welches auf die Ausgangsbuchsen und auf die Kopfhörer-Endstufe geführt wird.

4.11 Dolby-C encoder 1.710.492

Analogous to the circuit in the encoder, the signal Y-TAPE arriving from the reproduce amplifier is decoded. The amplifier stage IC2 is selectively supplied with the source signal Y-SRC or the signal decoded in the processor. The change-over is effected with IC3 or IC1 which are controlled via Q1 (signal S-MON). The output supplies a low-impedance signal that is taken to the output sockets and to the headphones amplifier stage.

4.11 Décodeur Dolby-C 1.710.492

Le signal issu de l'amplificateur de lecture Y-TAPE est décodé par un procédé analogue à celui de l'encodeur. L'étage amplificateur IC2 est alimenté soit par le signal source Y-SRC, soit par le signal décodé par le processeur. La commutation est effectuée par IC3 (resp. IC1), lequel est commandé par Q1 (signal S-MON). La sortie délivre un signal basse impédance qui est conduit aux bornes de sortie et à l'amplificateur de casque.

4.12 Mic/Phones Amplifier 1.710.350/351

Auf diesem Print sind sowohl die Mikrofon-Eingangsverstärker als auch die Kopfhörer-Endstufe aufgebaut. Das Stummschaltrelais K1 (vier Kontaktpaare) vermeidet Knacksgeräusche bei Ein- und Ausschalten des Gerätes und wirkt auf den LINE- als auch auf den PHONES-Ausgang.

4.12 Mic/Phones amplifier 1.710.350/351

The microphone input amplifiers as well as the headphones output stage are implemented on this circuit board. The muting relay K1 (4 contact pairs) prevents clicks when the recorder is switched on or off. It acts on the LINE as well as the PHONES output.

4.12 Amplificateur Mic/Phones 1.710.350/351

Les amplificateurs d'entrée micro et l'étage de puissance casque sont montés sur ce circuit. Le relais de muting K1 (4 paires de contacts) évite les bruits de commutation à la mise en/hors service de l'appareil et agit sur les sorties ligne et casque.

4.13 Peak Meter Electronics 1.710.361

Das LINE-Ausgangs-Signal wird auch auf die Aussteuerungsanzeige geführt. In einer aktiven Gleichrichterschaltung wird der Spitzenwert ermittelt (IC8 und IC9) und den Ladekondensatoren (C2 und C3) zugeführt. Der Wert wird hochohmig abgetastet (über FET's Q4 und Q5) und abwechselungsweise einer Komparatorkette zugeführt, deren Ausgänge die einzelnen Segmente der Leuchtbalken-Anzeige 1.710.356 ansteuern. Eine eng tolerierte Widerstandskette (R9 bis R31) gewährleistet die Abstufungsgenauigkeit. Da für beide Kanäle nur 24 Komparatoren zur Verfügung stehen, wird die Stromzufuhr für je einen Kanal synchron zur Umschaltung des Anzeigewertes umgeschaltet (Duplex-Betrieb).

4.13 Peak meter electronics 1.710.361

The LINE output signal is also taken to the VU meter. The peak value is determined in an active demodulation circuit (IC8 and IC9) and taken to the input capacitors (C2 and C3). The value is sampled with high impedance (via FETs Q4 and Q5) and alternately taken to a comparator ladder network, the outputs of which drive the individual segments of the bargraph display 1.710.356. A close-tolerance resistor network (R9 through R31) ensures the necessary gradation accuracy.

Since only 24 comparators are available for the two channels, the current for one channel each is changed over concurrently with the change-over of the display value (duplex mode).

4.13 Circuit du Peak-Meter 1.710.361

Le signal de sortie ligne est mené à l'indicateur de modulation. Un circuit redresseur actif (IC8 et IC9) détermine la valeur de crête et celle-ci charge les condensateurs C2 et C3. La valeur de la tension est échantillonnée à haute impédance (par les FETs Q4 et Q5) et conduite alternativement à une échelle de comparateurs dont les sorties commandent chaque segment du bargraph 1.710.356. La série de résistances de tolérances serrées (R9 à R31) garantit une gradation précise.

Comme il n'y a que 24 comparateurs pour les deux canaux, l'alimentation en courant pour chaque canal est commutée de façon synchrone à la commutation des valeurs à afficher (mode duplex).

5. AUDIOEINSTELLUNGEN

(Voraussetzung für diese Einstellungen ist ein optimal eingestelltes Laufwerk)

5.1 Messgeräte und Hilfsmittel

Für Messgeräte und Hilfsmittel siehe Kapitel 1.7.2

5.2 Kontrollen

(Bei relativen Pegelangaben gilt: 0 dBu am Peak Meter entsprechen 200 nWb/m = Dolby-Pegel / 580 mV an TP1 auf Dolby Encoder = 0,775 V an Line Output.)

5. AUDIO ADJUSTMENTS

(A suitably adjusted tape transport is a prerequisite for all audio adjustments.)

5.1 Measuring instruments and aids

Tools and measuring aids see Section 1.7.2

5.2 Checks

(The following applies to specifications with relatively high levels: 0 dBu on peak meter corresponds to 200 nWb/m = Dolby level / 580 mV at TP1 on Dolby encoder = 0.775 V at line output.)

5. REGLAGES AUDIO

(Ces réglages n'ont de sens que si un réglage préalable du mécanisme a été effectué.)

5.1 Appareils de mesure et accessoires

Pour outils et moyens nécessaires voir chapitre 1.7.2

5.2 Contrôles

Pour les données en niveaux relatifs, on a: 0 dBu au Peak-mètre correspondent à 200 nWb/m = niveau Dolby / 580 mV au Dolby Encoder = 0,775V aux sorties ligne




Fig. 5.1

5.2.1 Kontrolle der Speisespannungen (DC)

Die Messpunkte sind aus Fig. 5.1 ersichtlich.
Stabilisierte Spannungen:

+ 15 V $\pm$ 0,75 V
- 15 V $\pm$ 0,75 V
+ 5 V $\pm$ 0,25 V

unstabilisierte Spannungen (in Stopp-Position des Gerätes:

+ 23 V
- 23 V

5.2.1 Checking the supply voltage (DC)

The test points are shown in Fig. 5.1.
Stabilized voltages:

+ 15 V $\pm$ 0,75 V
- 15 V $\pm$ 0,75 V
+ 5 V $\pm$ 0,25 V

unstabilized voltages (with recorder in stop mode):

+ 23 V
- 23 V

5.2.1 Contrôle des tensions d'alimentation (DC)

La figure 5.1 donne les différents points de mesure.

Tensions stabilisées:

+ 15 V $\pm$ 0,75 V
- 15 V $\pm$ 0,75 V
+ 5 V $\pm$ 0,25 V

tensions non stabilisées (mesurées en position STOP de l'appareil)

+ 23 V
- 23 V

5.2.2 Kontrolle des Signalweges "vor Band"

- Beide Regler OUTPUT LEVEL (Geräte-Rückseite) im Uhrzeigersinn in den Anschlag drehen.
- Regler INPUT LEVEL (Gerätefront) im Uhrzeigersinn in den Anschlag drehen, Regler MIC INPUT LEVEL im Gegenuhrzeigersinn in den Anschlag drehen.
- Schalter DOLBY NR und Schalter MPX-FILTER auf OFF stellen.
- Schalter MONITOR auf SOURCE stellen.
- An beiden Eingängen LINE INPUT ca. 70 mV (ca. 35 mV bei MKI-Geräten), 315 Hz einspeisen.
- Mit dem Trimpotentiometer CHANNEL BALANCE (Fig. 5.3) den rechten Kanal auf den gleichen Pegel einstellen.

Achtung:

Diese Einstellung muss für die nachfolgenden Messungen gleich bleiben. Nach dieser Einstellung muss der Frequenzgang kontrolliert werden. Er darf von 30 Hz bis 20 kHz die Toleranz von ± 1 dB nicht überschreiten.




Fig. 5.2

5.2.2 Checking the signal path "without tape"

- Turn both OUTPUT LEVEL controls (rear panel) to clockwise limit position.
- Turn INPUT LEVEL control (front panel) to clockwise limit position and MIC INPUT LEVEL control to counterclockwise limit position.
- Set DOLBY NR switch and MPX-FILTER switch to OFF position.
- Set MONITOR switch to SOURCE position.
- Feed approx. 70 mV (approx. 35 mV on MKI units) and 315 Hz into both LINE INPUTs.
- Adjust right-hand channel to identical level with the aid of CHANNEL BALANCE trimmer potentiometer (Fig. 5.3).

Caution:

This setting must be retained for the subsequent measurements. After the above adjustment has been made, check the frequency response. Within the range of 30 Hz to 20 kHz it should not vary by more than ± 1 dB.




Fig. 5.3

5.2.2 Contrôle du cheminement "avant-bande" du signal

- Placez les deux potentiomètres OUTPUT LEVEL en butée en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Placez INPUT LEVEL (face avant) en butée dans le sens des aiguilles d'une montre et MIC INPUT LEVEL en butée également, mais dans le sens contraire.
- Commutez DOLBY NR et MPX-FILTER sur OFF.
- Placez le commutateur MONITOR sur SOURCE.
- Injectez une tension env. 70 mV (env. 35 mV pour les appareils MKI), 315 Hz aux deux entrées LINE INPUT.
- Réglez le canal droit au même niveau grâce au trimmer CHANNEL BALANCE (fig. 5.3).

Attention:

Ce réglage ne doit pas être modifié lors des ajustements suivants. Après ce réglage, contrôlez la réponse amplitude-fréquence. Elle ne doit pas dépasser la tolérance de ± 1 dB entre 30 Hz et 20 kHz.




Fig. 5.3a

5.2.3 Kontrolle und Kalibrierung des PEAK READING METER's**Kontrolle:**

- An LINE INPUT ca. 70 mV (ca. 35 mV bei MKI-Geräten), 315 Hz einspeisen.
- Den Generatorpegel verändern, bis am linken Ausgang 0,775 V anstehen.
- Den Generatorpegel im Bereich 0 bis -0,5 dB variieren.
- Beide Segmente links der Dolby-Marke (0 dB) müssen gleichzeitig aufleuchten bzw. verlöschen. Ist dies nicht der Fall, muss die Anzeige neu kalibriert werden.

5.2.3 Checking and calibrating the PEAK READING METER**Checks:**

- Feed approx. 70 mV (approx. 35 mV on MKI units) and 315 Hz in LINE INPUT.
- Vary generator level until 0,775 V is available at the left-hand output.
- Vary the generator level within the range 0 to -0.5 dB.
- Both segments to the left of the Dolby marker (0 dB) must turn on or off simultaneously. Should this not be the case, the display requires recalibration.

5.2.3 Contrôle et étalonnage du PEAK METER DISPLAY**Contrôle:**

- Injectez 315 Hz sous env. 70 mV dans LINE INPUT (env. 35 mV pour les appareils MKI).
- Ajustez le niveau du générateur jusqu'à ce que la sortie gauche délivre 0,775 V.
- Faites varier le niveau du générateur dans une plage de 0 à -0,5 dB.
- Les deux segments situés à gauche du symbole DOLBY (0 dB) doivent s'allumer ou s'éteindre simultanément, sinon il y a lieu de réétalonner l'affichage.

Kalibrieren:

- An LINE INPUT ca. 70 mV (ca. 35 mV bei MKI-Geräten), 315 Hz einspeisen (an LINE OUTPUT müssen 0,775 V/0 dBu anstehen).
- Trimpotentiometer PEAK METER CALIBRATION (Fig. 5.2) für beide Kanäle so einstellen, dass die beiden Segmente links der Dolby-Marke (0 dB) gerade noch aufleuchten.
- Kontrolle wie vorgängig beschrieben wiederholen.

Calibration:

- Feed approx. 70 mV (approx. 35 mV on MKI units) and 315 Hz in LINE INPUT. (Corresponds to 0.775 V/0 dB at LINE OUTPUT).
- Adjust trimmer potentiometer PEAK METER CALIBRATION (Fig. 5.2) of both channels in such a manner that the two segments to the left of the Dolby marker (0 dB) just light up.
- Recheck as described above.

Etalonnage:

- Injectez 315 Hz sous env. 70 mV (env. 35 mV pour les appareils MKI) dans LINE INPUT. (Correspond à 0,775 V/0 dB au LINE OUTPUT).
- Ajustez le trimmer PEAK METER CALIBRATION (fig. 5.3) pour les deux canaux de façon à ce que les deux segments situés à gauche du symbole DOLBY (0 dB) s'allument à peine.
- Répétez le contrôle comme décrit ci-dessus.

5.2.4 Kontrolle und Abgleich der MPX-Filter

- An LINE INPUT 19 kHz $\pm$ 20 Hz, ca. 70 mV (ca. 35 mV bei MKI-Geräten einspeisen).
- An LINE OUTPUT müssen 0,775 V (0 dBu) anstehen.
- Schalter DOLBY NR und MPX-FILTER auf ON stellen.
- Die Ausgangsspannung muss um -30 dB auf < 24 mV absinken. Ist dies nicht der Fall, müssen die Filter neu abgeglichen werden.

5.2.4 Checking and adjusting the MPX filters

- Feed in 19 kHz $\pm$ 20 Hz approx. 70 mV (approx. 35 mV on MKI units) at LINE INPUT.
- Corresponds to 0.775 V (0 dBu) at LINE OUTPUT.
- Set DOLBY-NR and MPX-FILTER switches to ON position.
- The output voltage should drop by at least -30 dB. Should this not be the case, the filters require readjustment.

5.2.4 Contrôle et alignement des filtres MPX

- Injectez 19 kHz $\pm$ 20 Hz sous env. 70 mV dans LINE INPUT (env. 35 mV pour les appareils MKI).
- Correspond à 0,775 V (0 dBu) au LINE OUTPUT.
- Placez les commutateurs DOLBY NR et MPX-FILTER sur ON.
- La tension de sortie doit être inférieure d'au moins 30 dB. Si ce n'est pas le cas, il faut réaligner les filtres.

Abgleich:

- Gerät ausschalten und den Dolby C Encoder-Print 1.710.488/489 über den Verlängerungsprint 1.710.495 führen, danach das Gerät wieder einschalten.
- Die Abgleichkerne der Spulen L2 (L3) und L4 auf maximale Dämpfung einstellen (min. 30 dB).
- Kontrolle wiederholen.

Adjustment:

- Switch recorder off and reconnect the Dolby-C encoder 1.710.488/489 via the extension board 1.710.495. Switch recorder on again.
- Adjust trimmer slugs of coils L2 (L3) and L4 to maximum attenuation (min. 30 dB).
- Repeat checking steps.

Alignement:

- Débranchez l'appareil, insérez le circuit imprimé prolongateur 1.710.495 entre l'encodeur Dolby-C 1.710.489 et son logement puis rebranchez l'appareil.
- Réglez les noyaux d'alignement des bobines L2 (L3) et L4 pour un amortissement maximal.
- Répétez le contrôle.

5.2.5 Fremd- und Geräuschspannungsabstand "vor Band" kontrollieren
bezogen auf 200 nWb/m

- Schalter DOLBY NR auf OFF stellen.
- Regler INPUT LEVEL LINE im Uhrzeigersinn in den Anschlag drehen.
- Regler INPUT LEVEL MIC im Gegen-uhreigersinn in den Anschlag drehen.
- Die Leitungseingänge kurzschliessen.

5.2.5 Checking the signal-to-noise ratio "without tape"
relative to 200 nWb/m

- Set DOLBY NR switch to OFF position.
- Turn INPUT LEVEL LINE control to clockwise limit position.
- Set INPUT LEVEL MIC control to counterclockwise limit position.
- Short-circuit line inputs.

5.2.5 Contrôle du rapport signal/bruit "avant bande"
référé à 200 nWb/m

- DOLBY NR placé sur OFF.
- Amenez INPUT LEVEL LINE en butée dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Amenez INPUT LEVEL MIC en butée en le tournant en sens inverse.
- Court-circuitez les entrées ligne.

Der Fremdspannungsabstand muss mindestens 73 dB (79 dB), der Geräuschspannungsabstand (A-Kurve) mindestens 76 dB (82 dB) betragen. Diese Werte beziehen sich auf die Bestückung 1.710.350/488, Werte in Klammern auf die Bestückung mit 1.710.351/489.

The unweighted SN ratio should measure at least 73 dB (79 dB), the weighted SN ratio (curve A) at least 76 dB (82 dB). These values apply to recorders equipped with the assemblies 1.710.350/488, those in brackets to recorders equipped with the assemblies 1.710.351/489.

Le recul du bruit doit être d'au moins 73 dB (79 dB), le rapport signal/bruit (courbe A) d'au moins 76 dB (82 dB). Ces valeurs se rapportent au circuit 1.710.350/488, celles entre parenthèses au circuit 1.710.351/489.

5.3 Messungen und Einstellungen "über Band"

In diesem Abschnitt wird eine Bezugskassette 4,75 benötigt. Es ist von Vorteil, diese auf dem Gerät einmal vollständig umzuspulen. Für die folgenden Einstellarbeiten ist die Laufwerkabdeckung auszubauen.

5.3 Measurements and adjustments with tape

A 4.75 reference cassette is required for these adjustments. Spool the cassette forward and backward twice on the recorder to be adjusted. The tape transport cover must be removed for these adjustments.

5.3 Mesures et réglages "après bande"

Pour ces réglages, on utilisera la cassette étalon 4,75 (Fe). Cette cassette doit auparavant défiler entièrement et être rebobiner par l'appareil. De plus, on retirera le capot du mécanisme.

5.3.1 Einstellen des Wiedergabepegels

- Bandberührende Metallteile bei ausgeschaltetem Gerät sorgfältig entmagnetisieren und reinigen.
- Hi-Fi Bezugskassette 4,75 (Fe) einlegen.
- Schalter MONITOR auf TAPE stellen und die Drucktaste TAPE SELECTOR IEC1 drücken.
- Schalter DOLBY NR auf OFF stellen.
- Kassette im Pegeltonteil 250 nWb/m, 315 Hz auf Wiedergabe (PLAY) starten.
- Wiedergabepegel mit den Trimpotentiometern REPRO LEVEL L und R so einstellen, dass am LINE OUTPUT +2 dBu (0,97 V) ansteht (Fig. 5.3).

5.3.1 Adjusting the reproduce level

- Carefully demagnetize and clean all metal parts that come in contact with the tape.
- Mount Hi-Fi reference cassette 4.75 (Fe).
- Set MONITOR switch to TAPE position and press TAPE SELECTOR IEC1.
- Set DOLBY NR switch to OFF position.
- Start reference cassette, level tone section 250 nWb/m, 315 Hz, in PLAY mode.
- Adjust reproduce level with trimmer potentiometers REPRODUCE LEVEL L and R in such a manner that +2 dBu (0.97 V) is available at the LINE OUTPUT (Fig. 5.3).

5.3.1 Réglage du niveau de lecture

- Démagnétisez et nettoyez soigneusement les parties métalliques en contact avec la bande.
- Introduisez la cassette étalon 4,75 (Fe).
- Placez le commutateur MONITOR sur TAPE et appuyez sur la touche TAPE SELECTOR IEC I.
- Placez le commutateur DOLBY NR sur OFF.
- Lisez la plage de référence 250 nWb/m, 315 Hz de la cassette.
- Réglez le niveau de lecture avec les trimmer REPRO LEVEL L et R pour que la sortie LINE OUTPUT délivre +2 dBu (0,97V) (fig. 5.3).

5.3.2 Azimut des Wiedergabekopfes einstellen

- Laufwerkabdeckung abnehmen.
- Bezugskassette im Abschnitt "Spalteinstellung 10 kHz" auf Wiedergabe starten.
- Die Ausgangsspannung am LINE OUTPUT muss ca. -9 dBu betragen.
- Mit Schraube X (Fig. 5.4) den Ausgangspegel beider Kanäle auf maximale Ausgangsspannung einstellen. (Für diese Einstellung kann auch ein Phasenmeter verwendet werden, dabei wird auf minimalen Phasenfehler abgeglichen.)

5.3.2 Adjusting the azimuth of the reproduce head

- Remove tape transport cover.
- Start reference cassette, azimuth alignment 10 kHz section in PLAY mode.
- The output voltage at the LINE OUTPUT must be approximately -9 dBu.
- With screw X (Fig. 5.4), adjust the output level of the two channels for maximum output voltage. (A phase meter can also be used for these adjustments. In this case adjust for minimum phase error.)

5.3.2 Réglage de l'azimut de la tête de lecture

- Déposez le couvercle du mécanisme.
- Lisez la plage "Réglage par crevasse 10 kHz" de la cassette étalon.
- La tension de sortie LINE OUTPUT doit être 10 dB sous le niveau ligne.
- Réglez à sa valeur maximale le niveau de sortie des deux canaux grâce à la vis X (fig. 5.4). (Pour effectuer ce réglage, on peut se servir d'un phase-mètre et régler à l'erreur de phase minimale.)




Fig. 5.4




Fig. 5.5

5.3.3 Kontrolle der Schalter TAPE SELECTOR

- Umschalten der Drucktasten TAPE SELECTOR von IEC1 auf AUTO darf keinen Pegelsprung verursachen (bei 10 kHz prüfen).

Abschliessend sollte der Wiedergabepegel überprüft und ggf nachgestellt werden.

5.3.3 Checking the TAPE SELECTOR switch

- When the TAPE SELECTOR buttons are changed over from IEC1 to AUTO, no level jump should occur (check with 10 kHz).

After these adjustments check the reproduce level and readjust if necessary.

5.3.3 Contrôle du commutateur TAPE SELECTOR

- Une commutation du TAPE SELECTOR de IEC1 à AUTO ne doit pas provoquer de saut de niveau (essai à 10 kHz).

A l'issue de réglage, on mesurera le niveau du signal de lecture pour le réajuster le cas échéant.

5.3.4 Kontrolle des Wiedergabefrequenzganges

- Bezugskassette im Abschnitt "Frequenzgang" auf Wiedergabe starten.
- Der Sollfrequenzgang bei einwandfreier Bezugskassette muss innerhalb der in Fig. 5.5 eingezeichneten Toleranz-Zone liegen.

Die gleiche Kontrolle muss auch mit den Bezugskassetten IEC2 (Cr O₂) 70 μ s durchgeführt werden.

5.3.4 Checking the reproduce frequency response

- Start frequency response section of reference cassette in PLAY mode.
- With an immaculate reference cassette, the nominal frequency must be within the tolerance zone illustrated in Fig. 5.5.

The same check must also be performed with the 70 μ s IECII reference cassettes.

5.3.4 Contrôle de la courbe de réponse lecture

- Lisez la plage "réponse en fréquence" de la cassette étalon.
- La courbe de réponse en fréquence, pour une cassette étalon en bon état doit tenir dans le gabarit de la figure 5.5.

Le même contrôle doit être effectué avec la cassette étalon DIN 70 μ s.

5.4 Aufnahmeeinstellungen mit Kassetten gemäss IEC1, IEC2 und IEC4**5.4.1 Kontrolle der Oszillatorfrequenz**

MK1 Geräte: Gerät ausschalten, Oszillatorsteckkarte 1.710.480 ausziehen und über den Verlängerungsprint wieder einsetzen.

- Gerät einschalten, Kassette einlegen und einmal umspulen.
- Tasten REC und PAUSE drücken.
- Digitalzähler an Punkt A (Fig. 5.6) anschliessen.
- Die Frequenz muss 105 kHz $\pm$ 1 kHz betragen. Falls die Abweichung grösser ist, kann dies mit dem Spulenkern von T1 (Fig.5.6, Punkt B) korrigiert werden.

5.4 Record adjustments with cassettes conforming to IEC1, IEC2 and IEC4**5.4.1 Checking the oscillator frequency**

MK1 recorders: switch recorder off and reconnect oscillator PCB 1.710.480 via the extension board.

- Load cassette and spool forward and backward once.
- Press REC and PAUSE keys.
- Connect digital counter to point A (Fig. 5.6).
- The frequency must measure 105 kHz $\pm$ 1 kHz. If the deviation is larger, this can be corrected with the trimmer slug of T1 (Fig. 5.6, point B).

5.4 Réglages de l'enregistrement avec les cassettes IEC1, IEC2 et IEC4**5.4.1 Contrôle de la fréquence de l'oscillateur**

Versions MKI: Débranchez l'appareil, insérez le circuit imprimé prolongateur entre l'oscillateur 1.710.480 et son logement.

- Introduisez une cassette, faites la défiler entièrement et rebobinez-la.
- Appuyez sur les touches REC et PAUSE.
- Raccordez le fréquencemètre digital au point A (fig. 5.6).
- La fréquence doit être de 105 kHz $\pm$ 1 kHz. Si l'écart est plus grand, il peut être corrigé en agissant sur le noyau de T1 (fig.5.6 point B).




Fig. 5.6

5.4.2 Azimut des Aufnahmekopfes einstellen (nur für RECORDHEAD 1.116.710.01)

Achtung:

Für diese Einstellung nur hochwertige Kassetten verwenden. Das Band darf an den Kanten keine mechanischen Verletzungen oder Verformungen aufweisen.

- Bandberührende Teile mit einem feuchten Filzstab (im REVOX-Reinigungs-Set enthalten) reinigen und entmagnetisieren.
- Kassette einlegen und die der Kassettensorte entsprechende Drucktaste TAPE SELECTOR drücken. Bei nach IEC kodierten Kassetten kann in Position AUTO gearbeitet werden.
- An LINE INPUT ca. 7 mV (ca. 3,5 mV bei MKI-Geräten), 10 kHz einspeisen; am LINE OUTPUT muss -20 dBu anstehen (Schalter MONITOR auf SOURCE).
- Gerät auf Aufnahme starten (Tasten REC und PLAY).
- Schalter MONITOR auf TAPE stellen.
- Mit Kreuzschlitzschraubendreher Grösse 00 Schraube Y (Fig. 5.4) so einstellen, dass für beide Kanäle ein Pegelmaximum erreicht wird (minimale Phasendifferenz).

Die nachfolgenden Einstellungen gelten für eine Bandsorte. Für die anderen Sorten ist in der gleichen Weise vorzugehen. Über die Lage der entsprechenden Trimpotentiometer gibt Fig. 5.3 Auskunft.

5.4.3 Einstellen der Vormagnetisierung

- Gleiche Vorbereitungen wie unter Kapitel 5.4.2.
- Die entsprechenden Trimpotentiometer auf der Oszillatorsteckkarte (siehe Fig. 5.3) so einstellen, dass für beide Kanäle ein maximaler Ausgangspegel erreicht wird.
- Die erreichten Werte (in dB) notieren, von diesem Wert den jeweiligen Betrag nach Fig. 5.7 abziehen.
- Den errechneten Wert mit den entsprechenden Trimpotentiometern einstellen.

5.4.2 Adjusting the azimuth of the record head (only with RECORDHEAD 1.116.710.01)

Caution:

When making this adjustment, use only high-quality cassettes that have been spooled forward and backward once. The tape must not show any mechanical damage or deformations along the edges.

- Clean all parts that come in contact with the tape with a moist felt stick (included in the REVOX cleaning kit) and subsequently demagnetize these parts.
- Load cassette and press the TAPE SELECTOR button that corresponds to the type of cassette. For cassettes coded according to the IEC scheme, the AUTO position can be used.
- Feed approx. 7 mV (approx. 3.5 mV on MKI units) and 10 kHz in LINE INPUT. Line level -20 dBu should be available at the LINE OUTPUT (MONITOR switch in SOURCE position).
- Start record in play mode (press REC and PLAY).
- Set MONITOR switch to TAPE position.
- With screwdriver size 00 for cross recessed head screws adjust screw Y (Fig. 5.4) in such a manner that maximum level is obtained for both channels (minimum phase difference).

The following adjustments apply for one type of tape only. For other tape types, proceed in the same manner. The position of the corresponding trimmer potentiometers can be determined from Fig. 5.3.

5.4.3 Adjusting the tape bias

- Same preparations as described in 5.4.2.
- Adjust the corresponding trimmer potentiometers on the oscillator PCB (refer to Fig. 5.3) in such a manner, that maximum output level is obtained for both channels.
- Write down the actual values (in dB) and deduct from this value the amount shown in Fig. 5.7.
- Set this calculated value with the corresponding trimmer potentiometers.

5.4.2 Azimut de la tête d'enregistrement (seulement pour RECORDHEAD 1.116.710.01)

Attention:

N'employez pour ces réglages que des cassettes de haute qualité qui auront été préalablement déroulées et rebobinées par l'appareil. La bande ne doit en aucun cas présenter de détériorations ou de déformations mécaniques sur les bords.

- Nettoyez les pièces en contact avec la bande avec un coton-tige humide (contenu dans le set de nettoyage REVOX) et démagnétisez les.
- Introduisez une cassette et appuyez sur la touche correspondante de TAPE SELECTOR. Dans le cas de cassettes codées IEC, on peut utiliser la position AUTO.
- Injectez 10 kHz sous env. 7 mV dans LINE INPUT (env. 3,5 mV pour les appareils MKI). On doit mesurer -20 dB à LINE OUTPUT (commutateur MONITOR sur SOURCE).
- Appuyez sur les touches REC et PLAY.
- Placez le commutateur MONITOR sur TAPE.
- Tournez la vis Y (fig. 5.4) avec le tournevis cruciforme taille 00 pour obtenir un niveau maximal pour les deux canaux (différence minimale de phase).

Les réglages qui suivent sont valables pour un type de bande. Pour les autres sortes, on procédera de même. La figure 5.3 indique l'emplacement des trimmers correspondants.

5.4.3 Réglage de la prémagnétisation

- Mêmes travaux préliminaires qu'au chapitre 5.4.2.
- Réglez les trimmers de la carte oscilla-teur (voir fig. 5.3) de façon à obtenir un niveau maximal des deux canaux.
- Notez les valeurs absolues en dB puis soustrayez leur la valeur correspondante indiquée fig. 5.7.
- Ajustez à la valeur calculée à l'aide des trimmers.




Fig. 5.7

Optimale Vormagnetisierung für diverse Kassettenbänder

Die hier angegebene Tabelle enthält für verschiedene Kassetten weitere Richtwerte der Vormagnetisierungseinstellung.

Optimal biasing for different cassette tapes

Below table contains more recommended values of the bias adjustment for various cassettes.

Prémagnétisation optimale pour diverses cassettes

Le tableau ci-dessous indique des valeurs de référence complémentaires pour le réglage de la prémagnétisation de diverses cassettes.

IEC	Manufacturer	Cassette-Typ	Record head 1.116.710.01 ΔU (dB)	Record head 1.116.710.02 ΔU (dB)
II IV	REVOX REVOX	Chromium Metal	2.5 2	5 4.5
I II	Agfa Agfa	Superferro HDX Fe I Superchrom HDX	5.5 2.5	7 5
I II IV	BASF BASF BASF	LH Super I Chromdioxid Super II Metal IV	6 2.5 2	7 5 4.5
I II IV	Denon Denon Denon	DX - 3 DX - 7 DX - M	4 2 2.5	5 4.5 5
I II	Fuji Fuji	FR I FX II	5 2.5	6 5
I II IV	Maxell Maxell Maxell	XL I S XL II S MX 60	5 1.5 4	6 3.5 6
I II IV	Sony Sony Sony	AHF UCX - S Metallic	6 2.5 2.5	7 5.5 5
I II IV	TDK TDK TDK	AD - X SA - X MA	5 2 4	7 5 6

Achtung:

Die Kanäle beeinflussen sich gegenseitig. Beim Einstellen des maximalen Pegels muss daher der bestmögliche Kompromiss gesucht werden.

Caution:

The channels influence each other. When adjusting for maximum level, the optimum compromise must be found.

Attention:

Les canaux s'influencent mutuellement. Lors du réglage au niveau maximal, on doit rechercher le meilleur compromis.

5.4.4 Aufnahmepegel und -Entzerrung einstellen

- Vorbereitungen wie unter Kapitel 5.4.2.
- An LINE INPUT ca. 7 mV (ca. 3,5 mV bei MKI-Geräten), 315 Hz einspeisen.
- Schalter DOLBY NR auf OFF stellen.
- Gerät auf Aufnahme starten.
- Die Trimpotentiometer LEVEL (Record Equalizer 1.710.486) so einstellen, dass beim Umschalten des Schalters MONITOR von Position SOURCE auf TAPE kein Pegelsprung auftritt.
- Trimpotentiometer EQUALIZATION (Record Equalizer 1.710.486) bei folgenden Frequenzen gegenüber 315 Hz vor-einstellen:

IEC 1	10 kHz	0 bis + 1 dB
IEC 2+4	14 kHz	0 bis + 1 dB
- Die Frequenzgänge für alle drei Bandsor-ten kontrollieren und mit Trimpoten-tiometer EQUALIZATION auf möglichst geradlinigen Frequenzgang einstellen.
- Pegelsprung mit IEC2 Kassette bei Dolby-Pegel 0 dB, 250 Hz durch Umschalten des Schalters MONITOR kontrollieren. Die Anzeige am PEAK METER Display darf nicht ändern. Bei Abweichung mit den Trimpotentiometern LEVEL (1.710.471) nachjustieren.

5.4.4 Adjusting the record level and equalization

- Same preparations as described in 5.4.2.
- Feed approx 7 mV (approx 3.5 mV on MKI units) and 315 Hz in LINE INPUT.
- Set DOLBY NR switch to OFF position.
- Start tape transport in record mode.
- Adjust trimmer potentiometer LEVEL (record equalization 1.710.486) in such a manner that no level jump occurs when changing the MONITOR switch setting from SOURCE to TAPE.
- Preadjust the trimmer potentiometer EQUALIZATION (record equalizer 1.710.486) with the following frequen-cies relative to 315 Hz:

IEC 1	10 kHz	0 to + 1 dB
IEC 2+4	14 kHz	0 to + 1 dB
- Check the frequency responses for all three tape types and adjust for best pos-sible linearity with the aid of trimmer potentiometer EQUALIZATION.
- Load IEC2 cassette and start tape trans-port in record mode.
- Feed in Dolby level 0dB, 250Hz. When changing the MONITOR switch setting from SOURCE to TAPE, the indication at the PEAK METER should not vary. In case of a difference adjust trimmer LEV-EL (1.710.471).

5.4.4 Réglage du niveau et de la correction à l'enregistrement

- Mêmes travaux préliminaires qu'en cha-pitre 5.4.2.
- Injectez 315 Hz sous env. 7 mV dans LINE INPUT (env. 3,5 mV pour les ap-pareils MKI).
- Le commutateur DOLBY-NR doit être sur OFF.
- Démarrez en enregistrement.
- Réglez les trimmers LEVEL (Record Equalizer 1.710.486) de manière à n'avoir aucun saut de niveau en passant de SOURCE à TAPE avec le commutateur MONITOR.
- Effectuez les corrections, rapportées à 315 Hz, pour les fréquences suivantes à l'aide des trimmers EQUALIZATION (Record Equalizer 1.710.486):

IEC 1	10 kHz	0 à + 1 dB
IEC 2+4	14 kHz	0 à + 1 dB
- Contrôlez la réponse en fréquence pour les trois sortes de bandes en essayant de l'obtenir la plus linéaire possible à l'aide des trimmers EQUALIZER.
- Introduisez une cassette IEC2 et mettez l'appareil en position d'enregistrement.
- Injectez le niveau Dolby 0dB, 250Hz et placez le commutateur MONITOR sur TAPE. L'indication au PEAK METER ne doit pas varier. Sinon, ajustez les trim-mers LEVEL (1.710.471). Si on ne peut par procéder à l'ajustage, il faut modifier R58 (1.710.471).

5.5 Messen verschiedener Kenndaten**5.5.1 Klirrfaktor k3 von 315 Hz**

LINE INPUT ca. 70 mV (ca. 35 mV bei MKI-Ge-räten), DOLBY-NR auf ON (B oder C)

IEC1	0,8%
IEC2	1,5%
IEC4	1,5%

5.5 Measuring various characteristics**5.5.1 Distortion k3 of 315 Hz**

LINE INPUT approx. 70 mV (approx. 35 mV on MKI units), DOLBY NR ON (B or C)

IEC1	0.8%
IEC2	1.5%
IEC4	1.5%

5.5 Mesure de différentes caractéristiques**5.5.1 Taux de distorsion h3 à 315 Hz**

LINE INPUT env. 70 mV (env. 35 mV pour les appareils MKI), DOLBY NR sur ON (B ou C)

IEC1	0,8%
IEC2	1,5%
IEC4	1,5%

**5.5.2 Geräusch-/Fremdspannungsabstand
"über Band"**

Bezogen auf Vollaussteuerung $k_3 = 3\%$, Regler INPUT LEVEL in Linksanschlag, Gerät vollständig im Gehäuse montiert.

Band	bewertet (IEC-A) Geräusch		unbewertet (Fremd)	
	Dolby B	Dolby C	Dolby B	Dolby C
IEC1	>66dB	>72dB	>56dB	>58dB
IEC2	>64dB	>73dB	>56dB	>58dB
IEC4	>66dB	>73dB	>56dB	>58dB

Die angegebenen Werte beziehen sich auf Vollaussteuerung $k_3 = 3\%$ in Wiedergabe gemessen. Falls sie nicht erreicht werden, sind als erste Massnahmen die bandberührenden Metallteile (Köpfe, Achsen, etc.) sorgfältig zu entmagnetisieren.

5.5.2 Signal-to-noise ratio "with tape"

Relative to peak reproduce level $k_3 = 3\%$
Turn INPUT LEVEL control to counterclockwise limit position, recorder in housing.

Tape	weighted (IEC-A)		unweighted	
	Dolby B	Dolby C	Dolby B	Dolby C
IEC1	>66dB	>72dB	>56dB	>58dB
IEC2	>64dB	>73dB	>56dB	>58dB
IEC4	>66dB	>73dB	>56dB	>58dB

The specified values refer to peak reproduce level $k_3 = 3\%$. If they cannot be reached, the first remedial step is to carefully demagnetize all metal parts that come in contact with the tape (heads, shafts, etc.).

5.5.2 Recul du bruit de fond "après bande"

rapporté à la modulation maximale $h_3 = 3\%$
potentiomètre INPUT LEVEL en butée gauche, appareil complètement remonté.

Bande	valeur pondérée (IEC-A)		valeur non pondérée	
	Dolby B	Dolby C	Dolby B	Dolby C
IEC1	>66dB	>72dB	>56dB	>58dB
IEC2	>64dB	>73dB	>56dB	>58dB
IEC4	>66dB	>73dB	>56dB	>58dB

Ces mesures se rapportent à une modulation maximale $h_3 = 3\%$. Si on ne peut les atteindre, il convient d'abord de démagnétiser toutes les pièces métalliques en contact avec la bande.

5.5.3 Löschdämpfung und Kanalübersprechen

Diese beiden Messungen müssen mit einem selektiven Voltmeter ausgeführt werden (Bandbreite < 100 Hz).

Löschdämpfung von 1000 Hz bezüglich Vollpegel:

- Neue oder gelöschte Kassette, Bandtyp IEC4 einlegen und Zähler auf Null setzen.
- Schalter DOLBY NR auf ON, B-TYPE stellen.
- 1000 Hz-Ton aufzeichnen, Pegel ca. +6 dB.
- Kassette auf Null zurückspulen und das Eingangssignal abschalten.
- Gerät auf Aufnahme starten, der Messwert muss besser als -70 dB sein.

Durch die Messung mit dem Bandtyp IEC4 ist gewährleistet, dass bei Erreichen des angegebenen Wertes die geforderte Löschdämpfung mit Sicherheit auch bei allen anderen Bandsorten erreicht wird.

Kanalübersprechen:

Gemessen wird am Ausgang des nicht ausgesteuerten Kanals, darum muss dessen Regler INPUT LEVEL in Linksanschlag gebracht werden.

- Messfrequenz 1000 Hz +6 dB aufzeichnen.
- Der Messwert des nicht ausgesteuerten Kanals muss besser als -40 dB sein.
- Um ein Übersprechen und eine Frequenzganganhebung im Bereich von 19 kHz bis 20 kHz zu verhindern, wird empfohlen, die Anschlussdrähte der Input-Buchsen so nahe wie möglich an der Rückwand entlang zu verlegen.

5.5.3 Erase depth and interchannel cross talk

The two measurements are to be made with a selective voltmeter (band width < 100 Hz).

Erase depth of 1000 Hz relative to full level:

- Load virgin or erased cassette, tape type IEC4, and reset counter to zero.
- Set DOLBY-NR to ON (B-Type).
- Record 1000 Hz signal, line level approximately +6 dB.
- Rewind cassette to zero and switch off input signal.
- Start tape transport in record mode; the measured value must be better than -70 dB.

If the specified value is achieved with tape type IEC4, you can be sure that the required erase depth will also be achieved for all other tape types.

Interchannel cross talk:

The measurement is taken at the non-driven channel which means that its input must be short-circuited.

- Record test frequency 1000 Hz line level +6 dB.
- The measured value at the non-driven channel must be better than -40 dB.
- To prevent crosstalk and an increase of frequency response in the range of 19 kHz to 20 kHz we recommend to place the input wirings as close as possible to the back cover.

5.5.3 Efficacité de l'effacement et diaphonie

Ces deux mesures sont réalisées avec un voltmètre sélectif (largeur de bande 100 Hz).

Efficacité de l'effacement à 1 kHz par rapport au niveau maximal:

- Introduisez une cassette neuve ou effacée, type IEC4 et mettez le compteur à zéro.
- Placez le commutateur DOLBY-NR sur OFF.
- Enregistrez un son de 1 kHz, à +6 dB env.
- Rebobinez la cassette jusqu'au début et débranchez le signal d'entrée.
- Démarrez l'appareil en enregistrement, la valeur mesurée doit être meilleure que -70 dB.

La mesure avec le type de bande IEC4 garantit les valeurs d'effacement exigées pour les autres sortes si on a atteint la valeur requise avec IEC4.

Diaphonie:

La mesure s'effectue à la sortie du canal qui n'est pas modulé, aussi doit-on court-circuiter son entrée.

- La fréquence de mesure est 1 kHz, à +4 dB.
- La valeur de mesure de la diaphonie doit être meilleure que -40 dB.
- Afin d'éviter de la diaphonie et une élévation de la courbe de réponse entre 19 kHz et 20 kHz, veillez à ce que le chemin des câbles de raccordement de la prise Input se trouve au plus près de la paroi arrière.

5.5.4 Fremd- und Geräuschspannungsabstand der Mikrofoneingänge

- Regler LINE LEVEL im Gegenuhrzeigersinn in den Anschlag drehen. (Geräte-Rückseite)
- Regler INPUT LEVEL LINE im Gegenuhrzeigersinn in den Anschlag drehen.
- Regler INPUT LEVEL MIC im Uhrzeigersinn in den Anschlag drehen.
- Beide Mikrofoneingänge mit 200 Ohm abschliessen.
- Schalter MONITOR auf SOURCE stellen.

Die Daten werden bezogen auf 0 dB (200 nWb/m):

Fremdspannungsabstand >52 dB (62)

Geräuschspannungsabstand (IEC-A) >54 dB (65)

Die Werte in Klammern beziehen sich auf die Bestückung mit 1.710.351 und 1.710.489.

5.5.4 Signal-to-noise ratio of microphone inputs

- Turn LINE LEVEL control to counterclockwise limit position (on rear panel).
- Turn INPUT LEVEL LINE control to counterclockwise limit position.
- Turn INPUT LEVEL MIC control to clockwise limit position.
- Terminate both microphone inputs with 200 ohm.
- Set MONITOR switch to SOURCE position.

The specifications are relative to 0 dB (200 nWb/m):

SN ratio, unweighted >52 dB (62)

SN ratio, weighted (IEC-A) >54 dB (65)

The values in brackets refer to recorders equipped with the assemblies 1.710.351 and 1.710.489.

5.5.4 Recul du bruit de fond des entrées micro

- Placez le potentiomètre LINE LEVEL en butée en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Amenez de même façon le potentiomètre INPUT LEVEL LINE en butée.
- Tournez INPUT LEVEL MIC en sens inverse jusqu'à la butée.
- Chargez les deux entrées micro avec 200 Ohm chacune.
- Placez le commutateur MONITOR sur SOURCE.

Les données sont référées à 0 dB (200 nWb/m): recul du souffle >52 dB (62)

rapport signal/bruit (IEC-A) >54 dB (65)

Les valeurs entre parenthèses se rapportent aux circuits 1.710.351 et 1.710.489.

5.5.5 Tönhöenschwankungen

Die in den Technischen Daten spezifizierten Gleichlaufwerte sind mit einem Tönhöenschwankungs-Messgerät nach IEC 386 (DIN 45507) in Stellung "bewertet" gemessen (geprüft mit Wobbel-Kassette 3150 Hz).

Werden diese Wobbel-Werte nicht erreicht, so empfiehlt es sich, den Andruckmagneten nach 3.4.5 nachzustellen.

5.5.5 Wow and flutter

The wow-and-flutter values listed in the technical specifications are measured with a wow-and-flutter meter according to IEC 386 (DIN 45507) in the "weighted" position (measured with a "wow-and-flutter"-cassette 3150 Hz).

If these wow and flutter figures cannot be achieved it is recommended to readjust the plunger solenoid as per 3.4.5.

5.5.5 Pleurage

Le taux de pleurage spécifié dans les caractéristiques techniques est mesuré à l'aide d'un vibulomètre selon IEC 386 (DIN 45507), en position "pondéré" avec une cassette de pleurage 3150Hz.

Si ces valeurs de pleurages ne sont pas atteintes, nous vous recommandons d'effectuer le réglage de l'électro-aimant d'appui comme décrit sous 3.4.5.


CONTENTS

DISCRIPTION	MKII	MKI	SCHEMATIC NO.	SECTION/PAGE
POWER SUPPLY AND TAPE DRIVE				6
BOARDS LOCATION MKII	X			6/2
BOARDS LOCATION MKI		X		6/2
POWER SUPPLY / TRANSFORMER UNIT	X	X	1.710.256/260	6/3
WIRING DIAGRAM / TAPE DRIVE SECTION MKII	X			6/5
WIRING DIAGRAM / TAPE DRIVE SECTION MKI		X		6/6
TAPE DRIVE / BLOCK DIAGRAM MKII	X			6/7
TAPE DRIVE / BLOCK DIAGRAM MKI		X		6/8
MICROPROCESSOR CONTROL PCB	X		▲ 1.710.465-81	6/9
-WM-CONTROL PCB	X		1.710.463	6/9
MICROPROCESSOR CONTROL PCB		X	▲ 1.710.465-00	6/11
-WM-CONTROL PCB		X	1.710.462	6/11
-WML-LOGIC CONTROL PCB		X	1.710.468	6/11
-MICROPROCESSOR LOGIC PCB		X	▲ 1.710.467	6/13
HEAD LIFTING CIRCUIT		X	1.710.469-00/-81	6/15
BACK TENSION PCB	X	X	1.710.456-00/-81	6/17
PROGRAM PRESET SWITCHES	X	X		6/19
TOGGLE SWITCHES PCB	X	X	1.710.332	6/20
REMOTE CONTROL INTERFACE	X	X	1.710.441/442	6/21
REMOTE CONTROL PCB	X	X	1.128.065	6/23
COUNTER DISPLAY PCB	X		1.710.313	6/25
COUNTER DISPLAY PCB		X	1.710.312	6/27
KEYBOARD	X	X	1.710.322	6/29
CAPSTAN MOTOR CONTROL BLOCKDIAGRAM	X	X		6/31
CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB	X	X	▲ 1.710.461	6/33
CAPSTAN MOTOR DRIVER PCB	X	X	1.021.516	6/35
TAPE DRIVE CHASSIS (WITH HEAD BLOCK ASSEMBLY)	X	X	1.710.120/122	6/37
AUDIO				7
AUDIO BLOCKDIAGRAM MKII	X			7/3
AUDIO BLOCKDIAGRAM MKI		X		7/3
WIRING OF CASSETTE CODING SWITCHES	X			7/4
INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION)	X		▲ 1.710.471-81/472	7/5
INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION)	X		1.710.471-00	7/7
INTERCONNECTION PCB		X	1.710.470	7/9
AUDIO LOGIC CONTROL PCB		X	1.710.475	7/11
OSCILLATOR PCB	X	X	▲ 1.710.480-00/-81/482	7/13
RECORD EQUALIZER PCB	X		▲ 1.710.487-00	7/15
RECORD EQUALIZER PCB	X		▲ 1.710.486	7/17
RECORD AMPLIFIER PCB		X	▲ 1.710.485	7/19
DOLBY-C ENCODER PCB	X		▲ 1.710.489	7/21
DOLBY-C ENCODER PCB	X		▲ 1.710.488	7/23
DOLBY-C DECODER PCB	X		▲ 1.710.492	7/25
REPRODUCE AMPLIFIER PCB		X	▲ 1.710.490	7/27
MIC/PHONES AMPLIFIER PCB	X		1.710.351-00/-81	7/29
MIC/PHONES AMPLIFIER PCB	X	X	1.710.350	7/31
PEAK METER ELECTRONICS PCB	X	X	▲ 1.710.361(360)	7/33
PEAK METER DISPLAY PCB	X		1.710.356	7/35
PEAK METER DISPLAY PCB		X	1.710.355	7/37




ALL PCBs MARKED WITH THIS SIGN ▲
CONTAIN COMPONENTS SENSITIVE TO
STATIC CHARGES.
PLEASE, REFER TO PREFACE BEFORE
YOU REMOVE THESE BOARDS.


BOARDS LOCATION MKII





BOARDS LOCATION MKI




POWER SUPPLY / TRANSFORMER UNIT 1.710.256/260



POWER SUPPLY / TRANSFORMER UNIT 1.710.256/260



TRANSFORMER UNIT 1.710.260




POWER SUPPLY PCB 1.710.256

IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.25.4222	2200 uF	-10%, 25V	E1		C.....1	59.25.4222	2200 uF	-10%, 25V	E1	
C.....2	59.25.4222	2200 uF	-10%, 25V	E1		C.....2	59.25.4222	2200 uF	-10%, 25V	E1	
C.....3	59.22.4222	2200 uF	-10%, 16V	E1		C.....3	59.22.4222	2200 uF	-10%, 16V	E1	
C.....4	59.22.6100	10 uF	-10%, 25V	E1		C.....4	59.22.6100	10 uF	-10%, 25V	E1	
C.....5	59.22.6100	10 uF	-10%, 25V	E1		C.....5	59.22.6100	10 uF	-10%, 25V	E1	
C.....6	59.22.6100	10 uF	-10%, 25V	E1		C.....6	59.22.6100	10 uF	-10%, 25V	E1	
C.....7	59.22.6100	10 uF	-10%, 25V	E1		C.....7	59.22.6100	10 uF	-10%, 25V	E1	
C.....8	59.22.6100	10 uF	-10%, 25V	E1		C.....8	59.22.6100	10 uF	-10%, 25V	E1	
D.....1	70.01.0235		B 40 C 2200			D.....1	70.01.0235		B 40 C 2200		
D.....2	70.01.0235		B 40 C 2200			D.....2	70.01.0235		B 40 C 2200		
D.....3	50.04.0122	1N 4001		Si		D.....3	50.04.0122	1N 4001		Si	
D.....4	50.04.0122	1N 4001		Si		D.....4	50.04.0122	1N 4001		Si	
D.....5	50.04.0125	1N 4448		Si		D.....5	50.04.0125	1N 4448		Si	
F.....1	51.01.0119	1.6 A	slow blow	5x20mm		F.....1	51.01.0119	1.6 A	slow blow	5x20mm	
F.....2	51.01.0118	1.25A	slow blow	5x20mm		F.....2	51.01.0118	1.25A	slow blow	5x20mm	
F.....3	51.01.0118	1.25A	slow blow	5x20mm		F.....3	51.01.0118	1.25A	slow blow	5x20mm	
IC.....1	50.05.0133	LM 309K		+5V Volt. Regulator	N. M.	IC.....1	50.05.0133	LM 309K		+5V Volt. Regulator	N. M.
IC.....2	50.10.0104	LM 317		+1.2V- +37V Volt. Regulator	N. TI.	IC.....2	50.10.0104	LM 317		+1.2V- +37V Volt. Regulator	N. TI.
IC.....3	50.10.0105	LM 337		-1.2V- -37V Volt. Regulator	N. TI.	IC.....3	50.10.0105	LM 337		-1.2V- -37V Volt. Regulator	N. TI.
J.....1	54.01.0238	6-Pole				J.....1	54.01.0238	6-Pole			
J.....2	54.01.0242	10-Pole				J.....2	54.01.0242	10-Pole			
J.....3	54.01.0301	16-Pole				J.....3	54.01.0301	16-Pole			
K.....1	56.01.0117	2x A		B...13V/ 180 Ohm		K.....1	56.01.0117	2x A		B...13V/ 180 Ohm	
R.....1	57.11.4431	430 Ohm		2%, 0.25W, CF		R.....1	57.11.4431	430 Ohm		2%, 0.25W, CF	
R.....2	57.11.4472	4.7 kOhm		2%, 0.25W, CF		R.....2	57.11.4472	4.7 kOhm		2%, 0.25W, CF	
R.....3	57.11.4121	120 Ohm		2%, 0.25W, CF		R.....3	57.11.4121	120 Ohm		2%, 0.25W, CF	
R.....4	57.11.4132	1.3 kOhm		2%, 0.25W, CF		R.....4	57.11.4132	1.3 kOhm		2%, 0.25W, CF	


E1=Electrolytic
CF=Carbon Film, Si=Silicon
MANUFACTURER: N=NATIONAL, T=TEXAS INSTRUMENTS, M=MOTOROLA

ORIG 81/C2/23


WIRING DIAGRAM / TAPE DRIVE SECTION MKII




WIRING DIAGRAM / TAPE DRIVE SECTION MKI




TAPE DRIVE / BLOCKDIAGRAM MKII





TAPE DRIVE / BLOCKDIAGRAM MKI



WM-CONTROL PCB 1.710.463



MICROPROCESSOR CONTROL PCB 1.710.465-81 "ESE"



WM-CONTROL PCB 1.710.463

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
P.....1	54.01.0577	3-Pole	Pin-Strip (1 Pin of Strip used)	AMP	AMP
P.....2	54.01.0577	3-Pole	Pin-Strip (1 Pin of Strip used)	AMP	AMP
Q.....1	50.03.0436	BC 237 B	NPN		
R.....1	57.11.4332	3-3 K	2% 0.25W MF		
R.....2	57.11.4201	200 R	2% 0.25W MF		
R.....3	57.11.4472	470 R	2% 0.25W MF		
R.....4	57.11.4822	8-2 K	2% 0.25W MF		
R.....5	58.02.4102	1 K	20% 0.10W PCF		

PF=Metal Film, PCF=Pot. Metal Carbon Film

ORIG 82/05/19

STUDER 82/05/19 RW WM CONTROL PCB MK2

1.710.463.00 PAGE 1

WM-CONTROL PCB 1.710.463

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.32.3133	10 nF	20% 25V Cer		
C.....2	59.32.3133	10 nF	20% 25V Cer		
C.....3	59.32.3133	10 nF	20% 25V Cer		
C.....4	59.32.5333	33 nF	5% 25V PL		
C.....5	59.22.5220	22 uF	-20% 25V EI		
C.....6	59.22.5220	22 uF	-20% 25V EI		
C.....7	59.05.0134	100 nF	10% 25V PE		
C.....8	59.05.0104	100 nF	10% 25V PE		
C.....9	59.34.4560	56 pF	5% 25V Cer		
C.....10	59.32.4471	470 pF	5% 25V Cer		
C.....11	59.25.1131	100 uF	-20% 6V EI		
C.....12	59.32.3133	10 nF	20% 25V Cer		
C.....13	59.32.3133	10 nF	20% 25V Cer		
C.....14	59.32.3133	10 nF	20% 25V Cer		
C.....15	59.30.4220	22 uF	-20% 16V Ta		
C.....16	59.32.3133	10 nF	20% 25V Cer		
C.....17	59.25.4471	470 uF	-20% 25V EI		
C.....18	59.30.6109	1 uF	-20% 25V Ta		
C.....19	59.32.3133	10 nF	20% 25V Cer		
C.....20	59.32.3133	10 nF	20% 25V Cer		
C.....21	59.32.3133	10 nF	20% 25V Cer		
L4....1	59.18.0138	5-40 pF	Var. Cap. TK: -150 +/-350 pF		
D.....1	50.04.0125	1N4448	Si		
D.....2	50.04.0122	1N4001	Si		
D.....3	50.04.0122	1N4001	Si		
D.....4	50.04.0125	1N4448	Si		
D.....5	50.04.0125	1N4448	Si		
D.....6	50.04.1136	L 2-7V	5% 0.4W Si		
D.....7	50.04.1136	L 2-7V	5% 0.4W Si		
D.....8	50.04.1131	L 3-9V	5% 0.4W Si		
D.....9	50.04.0125	1N4448	Si		
D.....10	50.04.0125	1N4448	Si		
D.....11	50.04.0125	1N4448	Si		
D.....12	50.04.1133	L 4-7V	5% 0.4W Si		
D.....13	50.04.0125	1N4448	Si		
D.....14	50.04.1137	L 3-3V	5% 0.4W Si		

STUDER (03) 85/04/23 LU MICROPROCESSOR CONTROL MK 2 1.710.465.81 PAGE 1

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
D.....15	50.04.0125	1N4448	Si		
D.....16	50.04.0125	1N4448	Si		
IC.....1	50.11.0104	LM 339N	Quad Comparator	N, M	
IC.....2	50.07.0013	F 4013	Dual 0-Flipflop CMOS	F, M	
IC.....3	50.05.0127	SN 7406	Hex Driver TTL	T, Sig	
IC.....4	50.07.0512	F 4512	8-bit Data-Selector CMOS	F, M	
IC.....5	50.07.0512	F 4512	8-bit Data-Selector CMOS	F, M	
IC.....6	50.07.0512	F 4512	8-bit Data-Selector CMOS	F, M	
IC.....7	50.05.0158	NE 555	Timer	T, M	
IC.....8	50.07.0286	LM 358	Dual Op. Amp.	T, M	
IC.....9	50.07.0050	F 4050	Hex Buffer CMOS	F, M	
IC.....10	1.710.465.02	MX3870/20	SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER	S	
IC.....11	50.05.0245	AL4558	Dual Op. Amp.	T, M, Ra	
J.....1	54.01.0226	20-Pole	CIS-Socket-Strip		
J.....2	54.01.0215	12-Pole	CIS-Socket-Strip		
J.....3	54.01.0287	3-Pole	CIS-Socket-Strip		
J.....4	54.01.0243	15-Pole	CIS-Socket-Strip		
J.....5	54.01.0212	9-Pole	CIS-Socket-Strip		
J.....6	54.01.0292	13-Pole	CIS-Socket-Strip		
J.....7	54.01.0290	10-Pole	CIS-Socket-Strip		
J.....8	54.01.0217	9-Pole	CIS-Socket-Strip		
J.....9	50.20.1017	3-Pole	Transistor-Socket TO-220		
J.....10	50.20.1017	3-Pole	Transistor-Socket TO-220		
J.....11	54.01.0287	3-Pole	CIS-Socket-Strip		
L.....1	62.01.0115		Wide-Band Inductance		
P.....1	54.02.0320		2-8x0.8mm Flat Pin	AMP	
P.....2	54.02.0320		2-8x0.8mm Flat Pin	AMP	
Q.....1	50.03.0436	BC 550B	NPN		
Q.....2	50.03.0436	BC 550B	NPN		
Q.....3	50.03.0436	BC 550B	NPN		
Q.....4	50.03.0436	BC 550B	NPN		
Q.....5	50.03.0436	BC 550B	NPN		

STUDER (03) 85/04/23 LU MICROPROCESSOR CONTROL MK 2 1.710.465.81 PAGE 2

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
Q.....6	50.03.0340	4C 337-25	NPN Ic=800mA		
Q.....7	50.03.0436	BC 550B	NPN		
Q.....8	50.03.0436	4C 550B	NPN		
Q.....9	50.03.0351	BC 327-25	PNP Ic=800mA		
Q.....10	50.03.0436	BC 550B	NPN		
Q.....11	50.03.0436	BC 550B	NPN		
Q.....12	50.03.0436	BC 550B	NPN		
Q.....13	50.03.0515	BC 560B	PNP		
Q.....14	50.03.0515	BC 560B	PNP		
Q.....15	50.03.0504	BD 679	PNP Power Darlington		
Q.....16	50.03.0504	BD 679	PNP Power Darlington		
R.....1	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....2	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....3	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....4	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....5	57.11.4153	10 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....6	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....7	57.11.4474	470 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....8	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....9	57.11.4674	470 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....10	57.11.4474	470 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....11	57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....12	57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....13	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....14	57.11.4123	10 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....15	57.11.4273	27 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....16	57.11.4273	27 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....17	57.11.4124	100 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....18	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W CF		
R.....19	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W CF		
R.....20	57.11.4123	10 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....21	57.11.4681	680 Ohm	5% 0.25W CF		
R.....22	57.11.4681	680 Ohm	5% 0.25W CF		
R.....23	57.56.5100	10 Ohm	5% 4W CF		
R.....24	57.11.4681	680 Ohm	5% 0.25W CF		
R.....25	57.56.5123	10 Ohm	5% 4W CF		
R.....26	57.11.3479	4.7 Ohm	1% 0.25W MF		

STUDER (03) 85/04/23 LU MICROPROCESSOR CONTROL MK 2 1.710.465.81 PAGE 3

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....27	57.11.3479	4.7 Ohm	1% 0.25W MF		
R.....28	57.12.4270	27 Ohm	5% 0.5 W CF		
R.....29	57.11.3103	10 kOhm	1% 0.25W MF		
R.....30	57.11.3103	10 kOhm	1% 0.25W MF		
R.....31	57.11.3102	1 kOhm	1% 0.25W MF		
R.....32	57.11.4122	1.2 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....33	57.11.4152	1.5 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....34	57.11.3752	7.5 kOhm	1% 0.25W MF		
(00) R.....34	1.710.463.00		WM-CONTROL PCB		
(01) R.....35	57.11.4152	1.5 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....36	57.11.4122	1.2 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....37	57.11.3102	1 kOhm	1% 0.25W MF		
R.....38	57.19.6491	6.49 kOhm	1% 0.25W MF		
R.....39	57.19.6491	6.49 kOhm	1% 0.25W MF		
R.....40	57.11.3102	1.5 kOhm	1% 0.25W MF		
R.....41	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....42	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....43	57.19.1242	12.4 kOhm	1% 0.25W MF		
R.....44	57.19.6191	6.19 kOhm	1% 0.25W MF		
R.....45	57.19.3091	3.09 kOhm	1% 0.25W MF		
R.....46	57.19.3091	3.09 kOhm	1% 0.25W MF		
R.....47	57.19.6191	6.19 kOhm	1% 0.25W MF		
R.....48	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....49	57.19.1242	12.4 kOhm	1% 0.25W MF		
R.....50	57.11.4133	10 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....51	57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....52	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....53	57.11.4273	27 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....54	57.11.4154	150 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....55	57.11.4473	47 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....56	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....57	57.11.4152	1.5 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....58	57.11.4134	100 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....59	57.11.4104	100 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....60	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....61	57.11.4820	82 Ohm	5% 0.25W CF		
R.....62	57.11.4820	82 Ohm	5% 0.25W CF		

STUDER (03) 85/04/23 LJ MICROPROCESSOR CONTROL MK 2 1.710.465.81 PAGE 4

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....63	57.11.4681	680 Ohm	5% 0.25W CF		
R.....64	57.11.4331	330 Ohm	5% 0.25W CF		
R.....65	57.11.4221	220 Ohm	5% 0.25W CF		
R.....66	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....67	57.11.4104	100 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....68	57.11.4131	100 Ohm	5% 0.25W CF		
R.....69	57.11.4133	33 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....70	57.11.4133	33 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....71	57.11.4273	27 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....72	57.11.4273	27 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....73	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....74	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....75	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....76	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....77	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W CF		
R.....78	57.12.4102	1 kOhm	5% 0.5 W CF		
R.....79	58.02.4222	2.2 kOhm	20% 0.1 W PCF+LIN		
R.....80	58.99.0138	1 kOhm	20% 0.1 W PCF+LIN		
R.....81	58.99.0138	1 kOhm	20% 0.1 W PCF+LIN		
(02) R.....82	57.11.4224	220 kOhm	5% 0.25W MF		
(02) R.....83	57.11.4224	220 kOhm	5% 0.25W MF		
(03) RZ.....1	1.010.014.57	8x10 kOhm	Pull-Up Network		
(03) RZ.....1	57.88.4103	8x10 kOhm	Pull-Up Network		
(00) RZ.....2	1.010.014.57	8x10 kOhm	Pull-Up Network		
(03) RZ.....2	57.88.4103	8x10 kOhm	Pull-Up Network		
(00) RZ.....3	1.010.014.57	8x10 kOhm	Pull-Up Network		
(03) RZ.....3	57.88.4103	8x10 kOhm	Pull-Up Network		
Y.....1	89.01.0550	4 Mhz	Quartz +/- 50ppm C1=30pF		

STUDER (03) 85/04/23 LJ MICROPROCESSOR CONTROL MK 2 1.710.465.81 PAGE 5


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
(03) 23.04.85			Replacement of network series		
E1=			Electrolytic, Cer=Ceramic, PC=Polycarbon..		
PE=			Polyester, Si=Silicon, Ic=800mA		
CF=			Carbon Film, PCF=Pot. Metal, MF=Metal Film		
MANUFACTURER:			F=FAIRCHILD, TI=TEXAS INSTRUMENTS, M=MOTOROLA, S=STUDEA, Sig=SIGNETICS, Ra=RAYTHEON.		

DAIG 81/12/11 (01) 82/05/02 (02) 82/08/19 (03) 85/04/23


STUDER (03) 85/04/23 LJ MICROPROCESSOR CONTROL MK 2 1.710.465.81 PAGE 6

MICROPROCESSOR CONTROL PCB 1.710.465-00 "ESE"


WM-CONTROL PCB 1.710.462 WML-LOGIC CONTROL PCB 1.710.468



MICROPROCESSOR CONTROL PCB 1.710.465-00 "ESE"



MICROPROCESSOR CONTROL PCB 1.710.465-00




WM-CONTROL PCB 1.710.462

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
P.....1	54.01.0577	3-Pole		Pin-Strip (1 Pin of Strip used)	AMP
P.....2	54.01.0577	3-Pole		Pin-Strip (1 Pin of Strip used)	AMP
Q.....1	50.03.0436	BC 237 B		NPN	
R.....1	57.11.4512	5.1 K		2% 0.25W MF	
R.....2	57.11.4201	200 K		2% 0.25W MF	
R.....3	57.11.4152	1.5 K		2% 0.25W MF	
R.....4	57.11.4822	8.2 K		2% 0.25W MF	
R.....5	58.02.4102	1 K		20% 0.10W PCF	

MF=Metal Film, PCF=Pot. Meter Carbon Film

ORIG 82/05/19



WML-LOGIC CONTROL PCB 1.710.468

IND	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
G1	50.03.0436	BC 550 B		NPN $I_c \leq 100\text{ mA}$ $U_{CE0} = 45\text{ V}$	
2 R1	57.11.3113	11 kΩ		±1%	
1 R2	57.11.3101	100 Ω		±1%	
1 R3	57.11.3622	6.2 kΩ		±1%	
R4	57.11.4473	47 kΩ		±5%	
IND	DATE	NAME			
④					
③	21.4.82	JH			
②	14.9.81	JH			
①	6.2.80	DS-ne			
STUDER	WML-LOGIC UNIT	PL	1.710.462-00	PAGE 1 OF 1	

1.710.468 :
R1 = 9.1 k (57.11.3912) IF WM-CONTROL
PCB 1.710.462 IS EQUIPPED INSTEAD OF R34

WM-CONTROL PCB 1.710.462 WML-LOGIC CONTROL PCB 1.710.468

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.32.3103	10 nF		20%, 25V Cer	
C.....2	59.32.3103	10 nF		20%, 25V Cer	
C.....3	59.32.3103	10 nF		20%, 25V Cer	
C.....4	59.02.5333	33 nF		5%, 25V PC	
C.....5	59.22.5220	22 uF		-20%, 25V EI	
C.....6	59.22.5220	22 uF		-20%, 25V EI	
C.....7	59.06.0104	100 nF		10%, 25V PE	
C.....8	59.06.0104	100 nF		10%, 25V PE	
C.....9	59.34.4560	56 pF		5%, 25V Cer	
C.....10	59.32.4471	470 pF		5%, 25V Cer	
C.....11	59.25.1101	100 uF		-20%, 6V EI	
C.....12	59.32.3103	10 nF		20%, 25V Cer	
C.....13	59.30.4100	10 uF		-20%, 16V Ta	
C.....14	59.32.3103	10 nF		20%, 25V Cer	
C.....15	59.30.4220	22 uF		-20%, 16V Ta	
C.....16	59.32.3103	10 nF		20%, 25V Cer	
C.....17	59.25.4471	470 uF		-20%, 25V EI	
C.....18	59.30.6109	1 uF		-20%, 25V Ta	
C.....19	59.32.3103	10 nF		20%, 25V Cer	
C.....20	59.32.3103	10 nF		20%, 25V Cer	
C.....21	59.32.3103	10 nF		20%, 25V Cer	
C.....22	59.31.5474	470 nF		20%, 25V PC	
(01) C14.....1	59.18.0108	5-40 pF		Var. Cap. TX: -150 +/-350 ppm	
D.....1	50.04.0125	1N4448		Si	
D.....2	50.04.0122	1N4001		Si	
D.....3	50.04.0122	1N4001		Si	
D.....4	50.04.0125	1N4448		Si	
D.....5	50.04.0125	1N4448		Si	
D.....6	50.04.1136	2.2 kV		5%, 0.4W, Si	
D.....7	50.04.1106	2.2 kV		5%, 0.4W, Si	
D.....8	50.04.1101	2.2 kV		5%, 0.4W, Si	
D.....9	50.04.0125	1N4448		Si	
D.....10	50.04.0125	1N4448		Si	
D.....11	50.04.0125	1N4448		Si	
D.....12	50.04.1123	2.4 kV		5%, 0.4W, Si	
S T U D E R (02) 83/03/07 R4				MICROPROCESSOR CONTROL	1.710.465.00 PAGE 1

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
D.....13	50.04.0125	1N4448		Si	
D.....14	50.04.1137	2.3 kV		5%, 0.4W, Si	
D.....15	50.04.0125	1N4448		Si	
D.....16	50.04.0125	1N4448		Si	
D.....17	50.04.0125	1N4448		Si	
(01) IC.....1	50.11.0134	LM 339N		Quad Comparator	V ₊ M
IC.....2	50.07.0013	F 4013		Dual D-Flipflop	CMOS F ₊ M
IC.....3	50.09.0127	SN 7406		Hex. Driver	TTL F ₊ Sig
IC.....4	50.07.0512	F 4512		8-Bit Data-Selector	CMOS F ₊
IC.....5	50.07.0512	F 4512		8-Bit Data-Selector	CMOS F ₊
IC.....6	50.07.0512	F 4512		8-Bit Data-Selector	CMOS F ₊
IC.....7	50.05.0159	NE 555		Timer	TTL M
IC.....8	50.05.0286	LM 358		Dual Op. Amp.	TTL F ₊
IC.....9	50.07.0050	F 4050		Hex. Buffer	CMOS F ₊ M
IC.....10	50.05.0245	AC4558		Dual Op. amp.	TTL M
IC.....11	1.710.467-00			uP Logic Unit	Si
J.....1	54.01.0225	20-Pole		CIS-Socket-Strip	
J.....2	54.01.0215	12-Pole		CIS-Socket-Strip	
J.....3	54.01.0287	3-Pole		CIS-Socket-Strip	
J.....4	54.01.0243	15-Pole		CIS-Socket-Strip	
J.....5	54.01.0212	9-Pole		CIS-Socket-Strip	
J.....6	54.01.0292	13-Pole		CIS-Socket-Strip	
J.....7	54.01.0290	10-Pole		CIS-Socket-Strip	
J.....8	54.01.0217	9-Pole		CIS-Socket-Strip	
J.....9	50.20.1017	3-Pole		Transistor-Socket TD-220	
J.....10	50.20.1017	3-Pole		Transistor-Socket TD-220	
J.....11	54.01.0287	3-Pole		CIS-Socket-Strip	
L.....1	62.01.0115			Wide-Band Inductance	
P.....1	54.02.0320			2.8x0.8mm Plug	
P.....2	54.02.0320			2.8x0.8mm Plug	
P.....3	54.02.0320			2.8x0.8mm Plug	
Q.....1	50.03.0436	BC 550B		NPN	
S T U D E R (02) 83/03/07 R4				MICROPROCESSOR CONTROL	1.710.465.00 PAGE 2


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
Q.....2	50.03.0436	BC 550B		NPN	
Q.....3	50.03.0436	BC 550B		NPN	
Q.....4	50.03.0436	BC 550B		NPN	
Q.....5	50.03.0436	BC 550B		NPN	
Q.....6	50.03.0740	BC 337-25		NPN, I _c =800mA	
Q.....7	50.03.0436	BC 550B		NPN	
Q.....8	50.03.0436	BC 550B		NPN	
Q.....9	50.03.0351	BC 327-25		PNP, I _c =800mA	
Q.....10	50.03.0436	BC 550B		NPN	
Q.....11	50.03.0436	BC 550B		NPN	
Q.....12	50.03.0515	BC 560B		PNP	
Q.....13	50.03.0515	BC 560B		PNP	
Q.....14	50.03.0515	BC 560B		PNP	
Q.....15	50.03.0436	BC 550B		NPN	
Q.....16	50.03.0504	BD 679		NPN Power Darlington	
Q.....17	50.03.0504	BD 679		NPN Power Darlington	
R.....1	57.11.4153	15 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....2	57.11.4472	4.7 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....3	57.11.4472	4.7 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....4	57.11.4472	4.7 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....5	57.11.4133	10 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....6	57.11.4222	2.2 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....7	57.11.4474	470 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....8	57.11.4103	10 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....9	57.11.4474	470 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....10	57.11.4474	470 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....11	57.11.4333	33 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....12	57.11.4333	33 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....13	57.11.4472	4.7 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....14	57.11.4103	10 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....15	57.11.4273	27 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....16	57.11.4273	27 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....17	57.11.4134	100 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....18	57.11.4331	330 Ω		5%, 0.25W CF	
R.....19	57.11.4331	330 Ω		5%, 0.25W CF	
R.....20	57.11.4181	180 Ω		5%, 0.25W CF	
S T U D E R (02) 83/03/07 R4				MICROPROCESSOR CONTROL	1.710.465.00 PAGE 3

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....21	57.11.4133	10 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....22	57.11.4681	680 Ω		5%, 0.25W CF	
R.....23	57.56.5100	10 Ω		5%, 4W CF	
R.....24	57.56.5100	680 Ω		5%, 0.25W CF	
R.....25	57.56.5100	10 Ω		5%, 4W CF	
R.....26	57.11.3479	4.7 Ω		1%, 0.25W MF	
R.....27	57.11.3479	4.7 Ω		1%, 0.25W MF	
R.....28	57.12.4270	27 Ω		5%, 0.5W CF	
R.....29	57.11.3123	10 kΩ		1%, 0.25W MF	
R.....30	57.11.3123	10 kΩ		1%, 0.25W MF	
R.....31	57.11.3102	1 kΩ		1%, 0.25W MF	
R.....32	57.11.4122	1.2 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....33	57.11.4152	1.5 kΩ		5%, 0.25W CF	
(01) R.....34	57.11.3752	1.5 kΩ		5%, 0.25W MF	
(02) R.....34	1.710.462-00			WM-CONTROL PCB	
R.....35	57.11.4152	1.5 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....36	57.11.4122	1.2 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....37	57.11.3132	1 kΩ		1%, 0.25W MF	
R.....38	57.39.6491	6.49 kΩ		1%, 0.25W MF	
R.....39	57.39.6491	6.49 kΩ		1%, 0.25W MF	
R.....40	57.11.3152	1.5 kΩ		1%, 0.25W MF	
R.....41	57.11.4223	22 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....42	57.11.4223	22 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....43	57.39.1242	12.4 kΩ		1%, 0.25W MF	
R.....44	1.710.468-00			WML-LOGIC Unit	
R.....45	57.39.1091	3.09 kΩ		1%, 0.25W MF	
R.....46	57.39.1091	3.09 kΩ		1%, 0.25W MF	
R.....47	57.39.6191	6.19 kΩ		1%, 0.25W MF	
R.....48	57.11.4223	22 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....49	57.39.1242	12.4 kΩ		1%, 0.25W MF	
R.....50	57.11.4133	10 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....51	57.11.4132	1 kΩ		5%, 0.25W CF	
(00) R.....52	57.11.4273	27 kΩ		5%, 0.25W CF	
(01) R.....53	57.11.4134	100 kΩ		5%, 0.25W CF	
(00) R.....53	57.11.4472	4.7 kΩ		5%, 0.25W CF	
(01) R.....53	57.11.4134	100 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....54	57.11.4134	100 kΩ		5%, 0.25W CF	
S T U D E R (02) 83/03/07 R4				MICROPROCESSOR CONTROL	1.710.465.00 PAGE 4

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....55	57.11.4473	47 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....56	57.11.4153	1.5 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....57	57.11.4152	1.5 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....58	57.11.4134	100 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....59	57.11.4134	100 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....60	57.11.4222	2.2 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....61	57.11.4820	82 Ω		5%, 0.25W CF	
R.....62	57.11.4820	82 Ω		5%, 0.25W CF	
R.....63	57.11.4681	680 Ω		5%, 0.25W CF	
R.....64	57.11.4331	330 Ω		5%, 0.25W CF	
R.....65	57.11.4221	220 Ω		5%, 0.25W CF	
R.....66	57.11.4133	10 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....67	57.11.4134	100 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....68	57.11.4131	100 Ω		5%, 0.25W CF	
R.....69	57.11.4103	10 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....70	57.11.4333	33 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....71	57.11.4273	27 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....72	57.11.4273	27 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....73	57.11.4473	47 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....74	57.11.4153	1.5 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....75	57.11.4153	1.5 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....76	57.11.4153	1.5 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....77	57.11.4153	1.5 kΩ		5%, 0.25W CF	
R.....78	57.12.4132	1 kΩ		5%, 0.5W CF	
R.....79	58.02.4222	22 kΩ		20%, 0.1W PCF+LIN	
RZ.....1	1.010.314-57	8x10 kΩ		8x10 kΩ	Pull-up Network
RZ.....2	1.010.014-57	8x10 kΩ		8x10 kΩ	Pull-up Network
RZ.....3	1.010.014-57	8x10 kΩ		8x10 kΩ	Pull-up Network
Y.....1	89-01.0550	4 Mhz		Quartz +/- 50ppm C1=30pF	
S T U D E R (02) 83/03/07 R4				MICROPROCESSOR CONTROL	1.710.465.00 PAGE 5

IND.</


MICROPROCESSOR LOCIC PCB 1.710.467 "ESE"




IND	DATE	NAME			
④					
③					
②					
①					
○	22.05.82	25.5.82			

STUDER	11.12.1981-19.12.1981	11.12.1981-19.12.1981	PAGE 10 OF 10
---------------	-----------------------	-----------------------	---------------

HEAD LIFTING CIRCUIT 1.710.469-00/-81



HEAD LIFTING CIRCUIT 1.710.469-00/-81




IND.	PGS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
J.....1		54.01.0243	15-Pole	CIS	
J.....2		54.01.0212	9-Pole	CIS	
P.....1		54.01.0275	15-Pole	Pin-Strip	ANP
P.....2		54.01.0220	9-Pole	Pin-Strip	ANP
P.....3		54.02.0320		Flat-Pin	
P.....4		54.02.0320		Flat-Pin	
Q.....1		50.03.0436	BC 550	NPN	
R.....1		57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....2		57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....3		57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....4		58.02.5102	1 kOhm	20% 0.15W Pot. lin.	
R.....5		58.02.5102	1 kOhm	20% 0.15W Pot. lin.	

CF=Carbon Film

CRIG R1/0A/20

BACK TENSION PCB 1.710.456-00/-81




VERSION 1.710.456-00

WITHOUT D2

R1 = 330Ω/R2 = 33k

LAYOUT = 1.710.456-11

BACK TENSION PCB 1.710.456-00/-81




INC.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
O.....1		50.04.0125	1N4448	Any	
J.....1		54.01.0243	15-Pole	CIS-Socket-Strip	
J.....2		54.01.0212	9-Pole	CIS-Socket-Strip	
P.....1		54.01.0275	15-Pole	CIS-Pin-Strip	AMP
P.....2		54.01.0220	9-Pole	CIS-Pin-Strip	AMP
Q.....1		50.03.0436	BC 237 B	NPN	
R.....1		57.11.4331	330 Ohm	5% 0.25W MF	
R.....2		57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W MF	

MF=Metal Film.

ORIG 82/06/10

S T U D E R 02/06/10 RW BACK TENSION PCB

1.710.456.00 PAGE 1



IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
O.....1		50.04.0125	1N4448	Any	
O.....2		50.04.0125	1N4448	Any	
J.....1		54.01.0243	15-Pole	CIS-Socket-Strip	
J.....2		54.01.0212	9-Pole	CIS-Socket-Strip	
P.....1		54.01.0275	15-Pole	CIS-Pin-Strip	AMP
P.....2		54.01.0220	9-Pole	CIS-Pin-Strip	AMP
Q.....1		50.03.0436	BC 237 B	NPN	
R.....1		57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W MF	
R.....2		57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W MF	


MF=Metal Film.

ORIG 83/04/11


S T U D E R (00) 83/04/11 RW BACK TENSION PCB

1.710.456.81 PAGE 1


PROGRAM PRESET SWITCHES



TOGGLE SWITCHES PCB 1.710.332



REMOTE CONTROL INTERFACE 1.710.441/442




FEATURING:

- STANDARD TAPE TRANSPORT + REPEAT FUNCTION
- MONITORING (SOURCE / TAPE)


REMOTE CONTROL INTERFACE INSTALLATION KIT TO B710 MKI 1.710.441-00
 REMOTE CONTROL INTERFACE/FACTORY MOUNTED IN B710 MKII 1.710.442-00

REMOTE CONTROL PCB 1.128.065



REMOTE CONTROL PCB 1.128.065

PRINTED CONDUCTOR INTERRUPTED




INC.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
	C.....1	59.22.6470	47 uF	-10%, 25V, E1	
	D.....1	50.04.0125	1N4448		any
	D.....2	50.04.0125	1N4448		any
	Q.....1	50.03.0436	BC 107B	NPN	
	R.....1	57.11.4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	R.....2	57.11.4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	R.....3	57.11.4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	S.....1	55.99.0139	1xU	MICROSWITCH	AG
	S.....2	55.99.0139	1xU	MICROSWITCH	AG
	S.....3	55.99.0139	1xU	MICROSWITCH	AG
	S.....4	55.99.0139	1xU	MICROSWITCH	AG
	S.....5	55.99.0139	1xU	MICROSWITCH	AG
	S.....6	55.99.0139	1xU	MICROSWITCH	AG
	S.....7	55.99.0139	1xU	MICROSWITCH	AG
	S.....8	55.99.0139	1xU	MICROSWITCH	AG


E1=Electrolytic,
CF=Carbon Film

CRIG 82/C1/L4

COUNTER DISPLAY PCB 1.710.313



COUNTER DISPLAY PCB 1.710.313




IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.32.3103	10 nF	20%,	Cer	
C.....2	59.32.3103	10 nF	20%,	Cer	
D.....1	50.04.0122	1N4001		Si	
D.....2	50.04.0122	1N4001		Si	
D.....3	50.04.0125	1N4448		Si	
DL.....1	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd @ 20mA	GI	
DL.....2	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd @ 20mA	GI	
DL.....3	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd @ 20mA	GI	
DL.....4	73.01.0122	5082	7 Segment LED Display	HP	
DL.....5	73.01.0122	5082	7 Segment LED Display	HP	
DL.....6	73.01.0122	5082	7 Segment LED Display	HP	
DL.....7	73.01.0122	5082	7 Segment LED Display	HP	
DL.....8	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd @ 20mA	GI	
IC.....1	50.13.0103	SAA 1060		PH	
J.....1	54.01.0236	12-Pole		CIS-Socket-Strip	
Q.....1	50.03.0497	BC 550C		NPN	
Q.....2	50.03.0497	BC 550C		NPN	
Q.....3	50.03.0497	BC 550C		NPN	
R.....1	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....2	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....3	57.11.4104	100 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....4	57.11.4104	100 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....5	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....6	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....7	57.11.4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....8	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....9	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....10	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....11	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....12	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....13	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....14	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....15	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....16	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....17	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....18	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....19	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....20	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....21	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....22	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....23	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....24	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....25	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		


Cer=Ceramic, Si=Silicon,
CF=CARBON FILM
MANUFACTURER: GI=General Instruments, PH=Philips,
HP=Hewlett-Packard.

ORIG 81/12/09

COUNTER DISPLAY PCB 1.710.312




COUNTER DISPLAY PCB 1.710.312




INC.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT		MANUF.	INC.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT		MANUF.
C.....1	59.32.3103	10 nF	20%	Cer			R.....17	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF		
C.....2	59.32.3103	10 nF	20%	Cer			R.....18	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF		
D.....1	50.04.0122	1N4001		Si			R.....19	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF		
D.....2	50.04.0122	1N4001		Si			R.....20	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF		
D.....3	50.04.0125	1N4448		Si			R.....21	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF		
D.....4	50.04.0125	1N4448		Si			R.....22	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF		
D.....5	50.04.0125	1N4448		Si			R.....23	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W	CF		
DL.....1	73.01.0122	5082		7 Segment LED Display	HP		R.....24	57.11.4681	680 Ohm	5%, 0.25W	CF		
DL.....2	73.01.0122	5082		7 Segment LED Display	HP		R.....25	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF		
DL.....3	73.01.0122	5082		7 Segment LED Display	HP		R.....26	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF		
DL.....4	73.01.0122	5082		7 Segment LED Display	HP								
DL.....5	73.01.0122	5082		7 Segment LED Display	HP								
DL.....6	50.04.2119	MV 57124		2-4 mCd & 20mA	GI								
IC.....1	50.06.0038	74 LS 38		LS-TTL									
IC.....2	50.13.0103	SAA 1060			PH								
J.....1	54.01.0236	12-Pole		CIS-Socket-Strip									
R.....1	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF									
R.....2	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF									
R.....3	57.11.4104	100 kOhm	5%, 0.25W	CF									
R.....4	57.11.4104	100 kOhm	5%, 0.25W	CF									
R.....5	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF									
R.....6	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF									
R.....7	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF									
R.....8	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF									
R.....9	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF									
R.....10	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF									
R.....11	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF									
R.....12	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF									
R.....13	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF									
R.....14	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF									
R.....15	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF									
R.....16	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	CF									


KEYBOARD 1.710.322




KEYBOARD 1.710.322




CAPSTAN MOTOR CONTROL BLOCKDIAGRAM



CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB 1.710.461 "ESE"



CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB 1.710.461 "ESE"



IND.	PDS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		C.....1	59-31-1104	0.1 uF	20%, PE
		C.....2	59-22-6120	10 uF	-20%, EI
		C.....3	59-09-0205	68 nF	20%, CER
		C.....4	59-34-4560	56 pF	5%, Cer
		C.....5	59-34-4560	56 pF	5%, Cer
		C.....6	59-34-4531	330 pF	5%, Cer
		C.....7	59-22-8109	1 uF	-20%, 25V, EI
		C.....8	59-36-4229	2.2 uF	20%, 25V, Ta
		C.....9	59-22-8109	1 uF	-20%, 25V, EI
		C.....10	59-22-6100	10 uF	-20%, 25V, EI
		C.....11	59-36-4229	2.2 uF	20%, 25V, Ta
		C.....12	59-22-6100	10 uF	-20%, 25V, EI
		C.....13	59-36-4479	4.7 uF	-20%, 25V, Ta
		C.....14	59-34-4560	56 pF	5%, Cer
		C.....15	59-34-4560	56 pF	5%, Cer
		C.....16	59-02-5473	47 nF	5%, 63V, PC
		C.....17	59-02-5473	47 nF	5%, 63V, PC
		C.....18	59-34-4531	330 pF	5%, Cer
		C.....19	59-34-4531	330 pF	5%, Cer
		C.....20	59-02-5153	15 nF	5%, 63V, PC
		C.....21	59-02-5153	15 nF	5%, 63V, PC
		C.....22	59-02-0224	220 nF	5%, 63V, PC
		C.....23	59-02-0224	220 nF	5%, 63V, PC
		D.....1	50-04-1120	Z 4.3V	SI
		D.....2	50-04-1120	Z 4.3V	SI
		D.....3	50-04-0125	1N4448	SI
		D.....4	50-04-0125	1N4448	SI
(01)		D.....5	50-04-0122	1N4001	SI
(02)		D.....6	50-04-1114	Z 10 V	SI
(02)		D.....7	50-04-1114	Z 10 V	SI

IC.....1	50-10-0134	LM 317	Pos. Volt. Regulator	M. TI
IC.....2	50-27-0020	4020B	14-Stage Binary Counter	M. F. N
IC.....3	50-07-1069	4069UB	Hex Inverter	M. F. N
IC.....4	50-05-0232	AC 4136	Quad Op Amp	TI, R
IC.....5	50-05-0232	AC 4136	Quad Op Amp	TI, R

S T U D E R (02) 84/06/29 AST CAPSTAN MOTOR CONTROL 1.710.461.00 PAGE 1

IND.	PDS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
				E=Electrolytic, Cer=Ceramic, Ta=Tantalum, PC=Polycarb.,	
				PE=Polyester, SI=Silicon,	
				CF=Carbon Film, MF=Metal Film,	
				MANUFACTURER: F=FAIRCHILD, M=MOTOROLA, N=NATIONAL, R=RAYTHEON,	
				TI=TEXAS INSTRUMENTS, S=STUDER,	

MODIFICATIONS:
(01) 39.09.81: D5 (1N4001) WAS ADDED FOR PROTECTION OF THE VOLTAGE REGULATOR (IC 1)
(02) 29.06.84: R13, R14 WERE CHANGED FROM 22 TO 47 Ohm AND D6, D7 WERE ADDED FOR INCREASE OF STARTING TORQUE OF THE MOTORS

ORIG 81/05/11 (01) 81/09/09 (02) 84/06/29
S T U D E R (02) 84/06/29 AST CAPSTAN MOTOR CONTROL 1.710.461.00 PAGE 4

IND.	PDS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		IC.....6	50-07-0006	4001B	Quad 2-Input NOR
		IC.....7	50-07-0007	4035B	4-Bit Shift Register
		IC.....8	50-07-0008	4001B	Quad 2-Input NOR
		IC.....9	50-07-0007	4035B	4-Bit Shift Register
		J.....1	54-01-0216	6-Pole	CIS
		J.....2	54-01-0216	6-Pole	CIS
		Q.....1	50-03-0340	3C 337-25	2N4401
		Q.....2	50-03-0340	3C 337-25	2N4401
		Q.....3	50-03-0436	8C 237	
		R.....1	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....2	57-11-3431	430 Ohm	5%, 0.25W, CF
		R.....3	57-11-4152	1.5 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....4	57-11-4565	56 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....5	57-12-4479	4.7 Ohm	5%, 0.33W, CF
		R.....6	57-12-4479	4.7 Ohm	5%, 0.33W, CF
		R.....7	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....8	57-11-4474	470 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....9	57-11-4134	100 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....10	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....11	57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....12	57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF
(00)		R.....13	57-11-4220	22 Ohm	5%, 0.25W, CF
(02)		R.....14	57-11-4470	47 Ohm	5%, 0.25W, CF
(00)		R.....15	57-11-4223	22 kOhm	5%, 0.25W, CF
(02)		R.....16	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....17	57-11-4223	22 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....18	57-11-4223	22 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....19	57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....20	57-11-4223	22 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....21	57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....22	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....23	57-11-4152	1.5 kOhm	5%, 0.25W, CF


S T U D E R (02) 84/06/29 AST CAPSTAN MOTOR CONTROL 1.710.461.00 PAGE 2

IND.	PDS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		R.....24	57-11-4152	1.5 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....25	57-11-4223	22 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....26	57-11-4133	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....27	57-11-4133	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....28	57-11-4105	1 MOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....29	57-11-4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....30	57-11-4135	1 MOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....31	57-11-4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....32	57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....33	57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....34	57-11-4133	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....35	57-11-4133	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....36	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....37	57-11-4152	1.5 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....38	57-11-4133	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....39	57-11-4152	1.5 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....40	57-11-4135	1 MOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....41	57-11-4105	1 MOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....42	57-11-4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....43	57-11-4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....44	57-11-4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....45	57-11-4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....46	57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....47	57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....48	57-11-4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....49	57-11-4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....50	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....51	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....52	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....53	57-11-4133	10 kOhm	5%, 0.25W, CF


Y.....1 89-01-3552 Quartz 3.072MHz S

S T U D E R (02) 84/06/29 AST CAPSTAN MOTOR CONTROL 1.710.461.00 PAGE 3

CAPSTAN MOTOR DRIVER PCB 1.021.516




CAPSTAN MOTOR DRIVER PCB 1.021.516



INC.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		HE....1	50.99.0136	Hall-Element	S
		HE....2	50.99.0136	Hall-Element	S
		L....1	1.021.516.02	Stator-Coil	S
		L....2	1.021.516.02	Stator-Coil	S
		L....3	1.021.516.02	Stator-Coil	S
		L....4	1.021.516.02	Stator-Coil	S
		Q....1	50.03.0495	BD 135-16	NPN
		Q....2	50.03.0495	BD 135-16	NPN
		Q....3	50.03.0495	BD 135-16	NPN
		Q....4	50.03.0495	BD 135-16	NPN
		R....1	57.11.3681	680 Ohm	1%, 0.25W, HF
		R....2	57.11.3681	680 Ohm	1%, 0.25W, HF

TAPE DRIVE CHASSIS (WITH HEAD BLOCK ASSEMBLY) 1.710.120-00
TAPE DRIVE CHASSIS (WITH HEAD BLOCK ASSEMBLY) A/C 1.710.122-00



CONTENTS

DISCRIPTION	MKII	MKI	SCHEMATIC NO.	SECTION/PAGE
POWER SUPPLY AND TAPE DRIVE				6
BOARDS LOCATION MKII	X			6/2
BOARDS LOCATION MKI		X		6/2
POWER SUPPLY / TRANSFORMER UNIT	X	X	1.710.256/260	6/3
WIRING DIAGRAM / TAPE DRIVE SECTION MKII	X			6/5
WIRING DIAGRAM / TAPE DRIVE SECTION MKI		X		6/6
TAPE DRIVE / BLOCK DIAGRAM MKII	X			6/7
TAPE DRIVE / BLOCK DIAGRAM MKI		X		6/8
MICROPROCESSOR CONTROL PCB	X		▲ 1.710.465-81	6/9
-WM-CONTROL PCB	X		1.710.463	6/9
MICROPROCESSOR CONTROL PCB		X	▲ 1.710.465-00	6/11
-WM-CONTROL PCB		X	1.710.462	6/11
-WML-LOGIC CONTROL PCB		X	1.710.468	6/11
-MICROPROCESSOR LOGIC PCB		X	▲ 1.710.467	6/13
HEAD LIFTING CIRCUIT		X	1.710.469-00/-81	6/15
BACK TENSION PCB	X	X	1.710.456-00/-81	6/17
PROGRAM PRESET SWITCHES	X	X		6/19
TOGGLE SWITCHES PCB	X	X	1.710.332	6/20
REMOTE CONTROL INTERFACE	X	X	1.710.441/442	6/21
REMOTE CONTROL PCB	X	X	1.128.065	6/23
COUNTER DISPLAY PCB	X		1.710.313	6/25
COUNTER DISPLAY PCB		X	1.710.312	6/27
KEYBOARD	X	X	1.710.322	6/29
CAPSTAN MOTOR CONTROL BLOCKDIAGRAM	X	X		6/31
CAPSTAN MOTOR CONTROL PCB	X	X	▲ 1.710.461	6/33
CAPSTAN MOTOR DRIVER PCB	X	X	1.021.516	6/35
TAPE DRIVE CHASSIS (WITH HEAD BLOCK ASSEMBLY)	X	X	1.710.120/122	6/37
AUDIO				7
AUDIO BLOCKDIAGRAM MKII	X			7/3
AUDIO BLOCKDIAGRAM MKI		X		7/3
WIRING OF CASSETTE CODING SWITCHES	X			7/4
INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION)	X		▲ 1.710.471-81/472	7/5
INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION)	X		1.710.471-00	7/7
INTERCONNECTION PCB		X	1.710.470	7/9
AUDIO LOGIC CONTROL PCB		X	1.710.475	7/11
OSCILLATOR PCB	X	X	▲ 1.710.480-00/-81/482	7/13
RECORD EQUALIZER PCB	X		▲ 1.710.487-00	7/15
RECORD EQUALIZER PCB	X		▲ 1.710.486	7/17
RECORD AMPLIFIER PCB		X	▲ 1.710.485	7/19
DOLBY-C ENCODER PCB	X		▲ 1.710.489	7/21
DOLBY-C ENCODER PCB	X		▲ 1.710.488	7/23
DOLBY-C DECODER PCB	X		▲ 1.710.492	7/25
REPRODUCE AMPLIFIER PCB		X	▲ 1.710.490	7/27
MIC/PHONES AMPLIFIER PCB	X		1.710.351-00/-81	7/29
MIC/PHONES AMPLIFIER PCB	X	X	1.710.350	7/31
PEAK METER ELECTRONICS PCB	X	X	▲ 1.710.361(360)	7/33
PEAK METER DISPLAY PCB	X		1.710.356	7/35
PEAK METER DISPLAY PCB		X	1.710.355	7/37




ALL PCBs MARKED WITH THIS SIGN ▲
CONTAIN COMPONENTS SENSITIVE TO
STATIC CHARGES.
PLEASE, REFER TO PREFACE BEFORE
YOU REMOVE THESE BOARDS.


AUDIO BLOCK DIAGRAM MKII

AUDIO BLOCK DIAGRAM MKI


RECORD




REPRODUCE




RECORD




REPRODUCE



WIRING OF CASSETTE CODING SWITCHES




INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION) 1.710.471-81 "ESE"
INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION) A/C 1.710.472-00 "ESE"



1.710.471-81 VALID FOR UNITS EQUIPPED WITH HEAD ASSEMBLY 1.710.190
1.710.472-00 VALID FOR UNITS EQUIPPED WITH HEAD ASSEMBLY 1.710.191

INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION) 1.710.471-81 "ESE"
INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION) A/C 1.710.472-00 "ESE"



IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.32.1151	150 pF	20% 25V	Cer		R.....23	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....2	59.22.5220	22 uF	-10% 25V	EI		R.....24	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....3	59.22.5220	22 uF	-10% 25V	EI		R.....25	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....4	59.06.0334	330 nF	10% 25V	PE		R.....26	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....5	59.22.3101	100 uF	-10% 10V	EI		R.....27	57.11.4473	47 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....6	59.22.3101	100 uF	-10% 10V	EI		R.....28	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....7	59.06.0334	330 nF	10% 25V	PE		R.....29	57.11.4273	27 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....8	59.32.1151	150 pF	20% 25V	Cer		R.....30	57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....9	59.22.5100	10 uF	-10% 25V	EI		R.....31	57.11.4681	680 Ohm	5% 0.25W	CF	
C.....10	59.32.0100	10 pF	20% 25V	Cer		R.....32	57.11.4334	330 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....11	59.34.4271	270 pF	5% 25V	Cer		R.....33	57.11.4331	330 Ohm	5% 0.25W	CF	
C.....12	59.22.3470	47 uF	-10% 10V	EI		R.....34	57.11.4224	220 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....13	59.32.1151	150 pF	20% 25V	Cer		R.....35	57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....14	59.05.2103	10 nF	2.5% 25V	PP		R.....36	57.11.4224	220 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....15	59.22.3470	47 uF	-10% 10V	EI		R.....37	57.11.4273	27 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....16	59.05.2103	10 nF	2.5% 25V	PP		R.....38	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W	CF	
C.....17	59.32.1151	150 pF	20% 25V	Cer		R.....39	57.11.4104	100 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....18	59.32.0100	10 pF	20% 25V	Cer		R.....40	57.11.4822	8.2 kOhm	2% 0.25W	MF	
C.....19	59.25.4100	10 uF	-10% 25V	EI		R.....41	57.11.4104	100 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....20	59.25.4100	10 uF	-10% 25V	EI		R.....42	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W	CF	
C.....21	59.32.1330	33 pF	20% 25V	Cer		R.....43	57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....22	59.32.1330	33 pF	20% 25V	Cer		R.....44	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....23	59.22.3470	47 uF	-10% 10V	EI		R.....45	57.11.4562	5.6 kOhm	2% 0.25W	MF	
C.....24	59.22.3470	47 uF	-10% 10V	EI		R.....46	57.11.4822	8.2 kOhm	2% 0.25W	MF	
C.....25	59.11.4472	4.7 nF	2.5% 25V	PC		R.....48	57.11.4331	330 Ohm	5% 0.25W	CF	
C.....26	59.34.4271	270 pF	5% 25V	Cer		R.....49	57.11.4334	330 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....27	59.34.4271	270 pF	5% 25V	Cer		R.....50	57.11.4562	5.6 kOhm	2% 0.25W	MF	
C.....28	59.22.6100	10 uF	-10% 25V	EI		R.....51	58.02.5223	22 kOhm	20% 0.10W	PCF+LIN	
C.....29	59.11.4472	4.7 nF	2.5% 25V	PC		R.....52	58.02.5223	22 kOhm	20% 0.10W	PCF+LIN	
C.....30	59.34.4271	270 pF	5% 25V	Cer		R.....54	57.11.4681	680 Ohm	5% 0.25W	CF	
D.....1	50.04.0125	IN4448	5% 400mV	SI	any	R.....55	57.11.4473	47 kOhm	5% 0.25W	CF	
D.....2	50.04.0125	IN4448	5% 400mV	SI	any	R.....56	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	CF	
D.....3	50.04.0125	IN4448	5% 400mV	SI	any	R.....57	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	CF	
D.....4	50.04.0125	IN4448	5% 400mV	SI	any						
D.....5	50.04.0125	IN4448	5% 400mV	SI	any						
D.....6	50.04.0125	IN4448	5% 400mV	SI	any						

S T U D E R (00) 83/08/23 LU INTERCONNECTION BOARD A/C 1.710.472.00 PAGE 1 S T U D E R (00) 83/08/23 LU INTERCONNECTION BOARD A/C 1.710.472.00 PAGE 4


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
D.....7	50.04.0125	IN4448	SI		any						
D.....8	50.04.0125	IN4448	SI		any						
D.....9	50.04.0125	IN4448	SI		any						
IC.....1	50.09.0107	RC 4559	HEF 4066	Dual Op. Amp. "ESE"	RaxTI						
IC.....2	50.07.0066	MC 14066	HEF 4066	CMOS	Not Ph						
J.....1	54.01.0218	7-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
J.....2	54.01.0291	11-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
J.....3	54.01.0292	13-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
J.....4	54.01.0218	7-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
J.....5	54.01.0293	14-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
J.....6	54.01.0218	7-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
J.....7	54.01.0218	7-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
J.....8	54.01.0218	7-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
J.....9	54.01.0217	9-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
J.....10	54.01.0216	6-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
J.....11	54.01.0288	5-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
J.....12	54.01.0215	12-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
J.....13	54.01.0288	5-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
J.....14	54.01.0288	5-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
J.....15	54.01.0291	11-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP						
L.....1	62.02.1822	L 8.2mH	5%								
L.....2	62.02.1822	L 8.2mH	5%								
P.....1	54.02.0320	Flat-pin			AMP						
P.....2	54.02.0320	Flat-pin			AMP						
P.....3	54.02.0320	Flat-pin			AMP						
P.....4	54.02.0320	Flat-pin			AMP						
P.....5	54.02.0320	Flat-pin			AMP						
P.....6	54.02.0320	Flat-pin			AMP						
P.....7	54.02.0320	Flat-pin			AMP						
P.....8	54.02.0320	Flat-pin			AMP						
Q.....1	50.03.0351	BC 327	PNP		Not						
Q.....2	50.03.0497	BC 550	NPN		Si						

S T U D E R (00) 83/08/23 LU INTERCONNECTION BOARD A/C 1.710.472.00 PAGE 2 S T U D E R (00) 83/08/23 LU INTERCONNECTION BOARD A/C 1.710.472.00 PAGE 5


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
Q.....3	50.03.0497	BC 550	NPN		Si						
Q.....4	50.03.0497	BC 550	NPN		Si						
Q.....5	50.03.0497	BC 550	NPN		Si						
Q.....6	50.03.0497	BC 550	NPN		Si						
Q.....7	50.03.0497	BC 550	NPN		Si						
Q.....8	50.03.0496	BC 560	PNP		Si						
Q.....9	50.03.0497	BC 550	NPN		Si						
Q.....10	50.03.0497	BC 550	NPN		Si						
Q.....11	50.03.0497	BC 550	NPN		Si						
Q.....12	50.03.0496	BC 560	PNP		Si						
Q.....13	50.03.0496	BC 560	PNP		Si						
Q.....14	50.03.0497	BC 550	NPN		Si						
Q.....15	50.03.0497	BC 550	NPN		Si						
Q.....16	50.03.0497	BC 550	NPN		Si						
R.....1	57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....2	57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....3	57.11.4272	2.7 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....4	57.11.4272	2.7 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....5	57.11.4221	220 Ohm	5% 0.25W	CF							
R.....6	57.11.4221	220 Ohm	5% 0.25W	CF							
R.....7	1.710.470-02	4.7 kOhm	POT. METER		St						
R.....8	57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....9	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....10	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....11	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....12	57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....13	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....14	57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....15	57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....16	57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....17	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....18	57.11.4159	1.5 Ohm	5% 0.25W	MF							
R.....19	57.11.4224	220 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....20	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....21	1.710.470-02	4.7 kOhm	POT. METER		St						
R.....22	57.11.4224	220 kOhm	5% 0.25W	CF							

S T U D E R (00) 83/08/23 LU INTERCONNECTION BOARD A/C 1.710.472.00 PAGE 3

INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION) 1.710.471-00



INTERCONNECTION PCB (WITH REPRODUCE EQUALIZATION) 1.710.471-00




IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		C.....1	59-32-1151	150 pF	20%, 25V, Cer			R.....17	57-11-4224	220 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....2	59-22-5220	22 uF	-10%, 25V, E1			R.....18	57-11-4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....3	59-22-5220	22 uF	-10%, 25V, E1			R.....19	1.710-470-02	4.7 kOhm	POT., METER
(00)		C.....4	59-06-0334	330 nF	10%, 25V, PE			R.....20	57-11-4224	220 kOhm	5%, 0.25W, CF
(02)		C.....5	59-22-3470	47 uF	-10%, 10V, E1			R.....21	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
(02)		C.....6	59-22-3101	100 uF	-10%, 10V, E1			R.....22	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
(02)		C.....7	59-22-3470	47 uF	-10%, 10V, E1			R.....23	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....8	59-32-1151	150 pF	20%, 25V, Cer			R.....24	57-11-4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....9	59-22-5100	10 pF	10%, 25V, PE			R.....25	57-11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....10	59-32-0100	10 pF	20%, 25V, Cer			R.....26	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....11	59-22-3470	47 uF	-10%, 10V, E1			R.....27	57-11-4223	27 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....12	59-32-1151	150 pF	20%, 25V, Cer			R.....28	57-11-4333	33 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....13	59-34-4271	270 pF	5%, 25V, Cer			R.....29	57-11-4471	470 Ohm	5%, 0.25W, CF
		C.....14	59-05-2103	10 nF	2.5%, 25V, PP		(02)	R.....30	57-11-4122	1.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....15	59-22-3470	47 uF	-10%, 10V, E1		(02)	R.....31	57-11-4331	330 Ohm	5%, 0.25W, CF
		C.....16	59-05-2103	10 nF	2.5%, 25V, PP			R.....32	57-11-4224	220 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....17	59-32-1151	150 pF	20%, 25V, Cer			R.....33	57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....18	59-32-0100	10 pF	20%, 25V, Cer			R.....34	57-11-4224	220 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....19	59-22-3470	47 uF	-10%, 10V, E1			R.....35	57-11-4223	27 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....20	59-22-3470	47 uF	-10%, 10V, E1		(03)	R.....36	57-11-4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF
		C.....21	59-11-4472	4.7 nF	2.5%, 25V, PC		(02)	R.....37	57-11-4221	220 Ohm	Replaced by C27
		C.....22	59-34-2151	150 pF	5%, 25V, Cer		(00)	R.....38	57-11-4101	180 Ohm	5%, 0.25W, CF
		C.....23	59-34-2151	150 pF	5%, 25V, Cer		(02)	R.....39	57-11-4124	100 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....24	59-22-5100	10 pF	-10%, 25V, Cer			R.....40	57-39-6491	6.49 kOhm	1%, 0.25W, MF
		C.....25	59-34-4271	270 pF	5%, 25V, Cer			R.....41	57-11-4104	100 kOhm	5%, 0.25W, CF
(01)		C.....26	59-11-4472	4.7 nF	2.5%, 25V, PC			R.....42	57-11-4101	180 Ohm	5%, 0.25W, CF
(01)		C.....27	59-25-4100	10 uF	-10%, 25V, E1			R.....43	57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF
(02)		C.....28	59-34-2151	150 pF	20%, 25V, Cer			R.....44	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
(02)		C.....29	59-34-2151	150 pF	20%, 25V, Cer			R.....45	57-11-3432	4.3 kOhm	1%, 0.25W, CF
(02)		C.....30	59-32-1151	150 pF	20%, 25V, Cer			R.....46	57-39-6491	6.49 kOhm	1%, 0.25W, MF
(02)		C.....31	59-32-1151	150 pF	20%, 25V, Cer			R.....47	57-11-4224	220 kOhm	5%, 0.25W, CF
(02)		C.....32	59-32-1151	150 pF	20%, 25V, Cer		(02)	R.....48	57-11-4331	330 Ohm	5%, 0.25W, CF
		D.....1	50-04-0125	1N4448	SI	any					
		D.....2	50-04-1119	2 15V	5%, 400mA	any					
S T U D E R (03) 82/10/22 R4 INTERCONNECTION BOARD MK 2 1.710.471.00 PAGE 1						S T U D E R (03) 82/10/22 R4 INTERCONNECTION BOARD MK 2 1.710.471.00 PAGE 4					


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		D.....3	50-04-0125	1N4448	SI	any					
		D.....4	50-04-0125	1N4448	SI	any					
		D.....5	50-04-0125	1N4448	SI	any					
		D.....6	50-04-0125	1N4448	SI	any					
		D.....7	50-04-0125	1N4448	SI	any					
		D.....8	50-04-0125	1N4448	SI	any					
		D.....9	50-04-0125	1N4448	SI	any					
		IC.....1	50-09-0107	RC 4559	Dual Op. Amp.	Ray.Ti					
		IC.....2	50-07-0066	MC 14066	CMOS	M. TI					
		J.....1	54-31-0218	7-Pole	CIS-Socket-Strip						
		J.....2	54-31-0291	11-Pole	CIS-Socket-Strip						
		J.....3	54-01-0292	13-Pole	CIS-Socket-Strip						
		J.....4	54-01-0218	7-Pole	CIS-Socket-Strip						
		J.....5	54-01-0293	14-Pole	CIS-Socket-Strip						
		J.....6	54-31-0218	7-Pole	CIS-Socket-Strip						
		J.....7	54-01-0218	7-Pole	CIS-Socket-Strip						
		J.....8	54-01-0218	7-Pole	CIS-Socket-Strip						
		J.....9	54-01-0217	9-Pole	CIS-Socket-Strip						
		J.....10	54-01-0216	6-Pole	CIS-Socket-Strip						
		J.....11	54-01-0288	5-Pole	CIS-Socket-Strip						
		J.....12	54-01-0215	12-Pole	CIS-Socket-Strip						
		J.....13	54-01-0288	5-Pole	CIS-Socket-Strip						
		J.....14	54-01-0288	5-Pole	CIS-Socket-Strip						
		J.....15	54-01-0291	11-Pole	CIS-Socket-Strip						
		L.....1	82-02-1822	L 8.2mH	5%						
		L.....2	82-02-1822	L 8.2mH	5%						
		P.....1	54-02-0320	AMP Flat-pin							
		P.....2	54-02-0320	AMP Flat-pin							
		P.....3	54-02-0320	AMP Flat-pin							
		P.....4	54-02-0320	AMP Flat-pin							
		P.....5	54-02-0320	AMP Flat-pin							
		P.....6	54-02-0320	AMP Flat-pin							
		P.....7	54-02-0320	AMP Flat-pin							
S T U D E R (03) 82/10/22 R4 INTERCONNECTION BOARD MK 2 1.710.471.00 PAGE 2						S T U D E R (03) 82/13/22 R4 INTERCONNECTION BOARD MK 2 1.710.471.00 PAGE 5					

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		P.....8	54-02-0320	AMP Flat-pin							
(U3)		Q.....1	50-03-0496	BC 560	PNP	SI					
(U3)		Q.....2	50-03-0625	BC 327	PNP	Mot					
		Q.....3	50-03-0497	BC 550	NPN	SI					
		Q.....4	50-03-0497	BC 550	NPN	SI					
		Q.....5	50-03-0497	BC 550	NPN	SI					
		Q.....6	50-03-0497	BC 550	NPN	SI					
		Q.....7	50-03-0496	BC 560	PNP	SI					
		Q.....8	50-03-0497	BC 550	NPN	SI					
		Q.....9	50-03-0497	BC 550	NPN	SI					
		Q.....10	50-03-0497	BC 550	NPN	SI					
		Q.....11	50-03-0496	BC 560	PNP	SI					
		Q.....12	50-03-0496	BC 560	PNP	SI					
		Q.....13	50-03-0497	BC 550	NPN	SI					
		Q.....14	50-03-0497	BC 550	NPN	SI					
		Q.....15	50-03-0497	BC 550	NPN	SI					
		R.....1	57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF						
		R.....2	57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(00)		R.....3	57-11-4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(02)		R.....4	57-11-4272	2.7 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(00)		R.....5	57-11-4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(02)		R.....6	57-11-4272	2.7 kOhm	5%, 0.25W, CF						
		R.....7	57-11-4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF						
		R.....8	1.710-470-02	4.7 kOhm	POT., METER						
		R.....9	57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF						
		R.....10	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF						
		R.....11	57-11-4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF						
		R.....12	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF						
		R.....13	57-11-4333	33 kOhm	5%, 0.25W, CF						
		R.....14	57-11-4333	33 kOhm	5%, 0.25W, CF						
		R.....15	57-11-4333	33 kOhm	5%, 0.25W, CF						
		R.....16	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF						
S T U D E R (03) 82/10/22 R4 INTERCONNECTION BOARD MK 2 1.710.471.00 PAGE 3											

REPRODUCE
AMPLIFIER PCB
1710.490



INTERCONNECTION PCB 1.710.470




INC.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.22.5220	22 uF	-10% 25V	E1		R.....11	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....2	59.30.6339	3.3 uF	-20% 25V	Ta		R.....12	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....3	59.30.6339	3.3 uF	-20% 25V	Ta		R.....13	57.11.4224	220 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....4	59.22.5220	22 uF	-10% 25V	E1		R.....14	57.11.4224	220 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....5	59.32.1151	15C pF	20% 25V	Cor		R.....15	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....6	59.32.1151	150 pF	20% 25V	Cor		R.....16	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....7	59.30.6339	3.3 uF	-20% 25V	Ta		R.....17	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W	CF	
C.....8	59.30.6339	3.3 uF	-20% 25V	Ta		R.....18	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W	CF	
J.....1	54.01.0218	7-Pole	CIS-Socket-Strip			S.....1	1.710.470.01	2x U	Pushbutton-switch	S	
J.....2	54.01.0291	11-Pole	CIS-Socket-Strip			S.....2	55.01.0306	2x U	Plug-actuated slide-switch	S	
J.....3	54.01.0292	13-Pole	CIS-Socket-Strip								
J.....4	54.01.0217	9-Pole	CIS-Socket-Strip								
J.....5	54.01.0226	20-Pole	CIS-Socket-Strip								
J.....6	54.01.0218	7-Pole	CIS-Socket-Strip								
J.....7	54.01.0218	7-Pole	CIS-Socket-Strip								
J.....8	54.01.0293	14-Pole	CIS-Socket-Strip								
J.....9	54.01.0218	7-Pole	CIS-Socket-Strip								
J.....10	54.01.0219	15-Pole	CIS-Socket-Strip								
J.....11	54.01.0217	9-Pole	CIS-Socket-Strip								
J.....12	54.01.0216	8-Pole	CIS-Socket-Strip								
J.....13	54.01.0288	5-Pole	CIS-Socket-Strip								
J.....14	54.01.0215	12-Pole	CIS-Socket-Strip								
J.....15	54.02.0321	5-Pole	DIN-Socket								
IC.....1	50.05.0232	RC 4136	Dual Op. Amp.		Ray, Ti						
R.....1	1.710.470.02	4.7 kOhm	Pot. Meter		S						
R.....2	57.11.4221	220 Ohm	5% 0.25W	CF							
R.....3	1.710.470.02	4.7 kOhm	Pot. Meter		S						
R.....4	57.11.4221	220 Ohm	5% 0.25W	CF							
R.....5	57.11.4471	470 Ohm	5% 0.25W	CF							
R.....6	57.11.4471	470 Ohm	5% 0.25W	CF							
R.....7	57.11.4564	560 kOhm	5% 0.25W	CF							
R.....8	57.11.4221	220 Ohm	5% 0.25W	CF							
R.....9	57.11.4221	220 Ohm	5% 0.25W	CF							
R.....10	57.11.4564	560 kOhm	5% 0.25W	CF							

El=Electrolytic, Ta=Tantalum,
CF=Carbon Film,
MANUFACTURER: Ray=Raytheon, S=STUDER, TI=TEXAS INSTRUMENTS.
CRIG R1/C2/24


S T U C E R 81/02/27 RW INTERCONNECTION BOARD 1.710.470.00 PAGE 1

S T U C E R 81/02/27 RW INTERCONNECTION BOARD 1.710.470.00 PAGE 2

AUDIO LOGIC CONTROL PCB 1.710.475



AUDIO LOGIC CONTROL PCB 1.710.475




IND.	PES.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1		59-22-4101	100 uF	-10%, 16V E1	
C.....2		59-22-4101	100 uF	-10%, 16V E1	
C.....3		59-22-2221	220 uF	-10%, 6.3V E1	
D.....1		50-C4-0125	1N 4448	Si	
D.....2		50-C4-0125	1N 4448	Si	
D.....3		50-C4-0125	1N 4448	Si	
D.....4		50-C4-0125	1N 4448	Si	
D.....5		50-04-1119	Z 15V	SE 0.40W	
P.....1		54-01-0220	9-Pole	Pin-Strip AMP	
P.....2		54-01-0261	20-Pole	Pin-Strip AMP	
Q.....1		50-03-0436	BC 237	NPN	
Q.....2		50-03-0436	BC 237	NPN	
Q.....3		50-03-0436	BC 237	NPN	
Q.....4		50-03-0436	BC 237	NPN	
Q.....5		50-03-0351	2N 4403	BC 327-25 PNP	
R.....1		57-11-4333	33 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....2		57-11-4333	33 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....3		57-11-4333	33 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....4		57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....5		57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....6		57-11-4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....7		57-11-4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....8		57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....9		57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF	

El=Electrolytic,
CF=Carbon Film, Si=Silicon.

CRIG 80/12/10

OSCILLATOR PCB 1.710.480-00/-81 "ESE"
 OSCILLATOR PCB A/C 1.710.482-00 "ESE"




CIRCUIT 1.710.482-00
 LAYOUT 1.710.480-13

VERSION 1.710.480-81:
 T1 = 1.022.205
 C6 = 2.7n
 C3/C10 = 3.3n
 R20/R24 = 390

VERSION 1.710.480-00:
 C22 = MISSING
 R45 = REPLACED BY WIRE BRIDGE

1.710.480-00/-81 VALID FOR UNITS EQUIPPED WITH HEAD ASSEMBLY 1.710.190
 1.710.482-00 VALID FOR UNITS EQUIPPED WITH HEAD ASSEMBLY 1.710.191

OSCILLATOR PCB 1.710.480-00/-81 "ESE"
OSCILLATOR PCB A/C 1.710.482-00 "ESE"



IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
(00)		C.....1	59.22.3101	100 uF	-10% 10V E1
		C.....2	59.22.6100	10 uF	-10% 35V E1
		C.....3	59.11.6332	3.3 nF	5% 25V PE
		C.....4	59.34.4271	270 pF	5% 25V Cer
		C.....5	59.11.3103	10 nF	5% 25V PC
		C.....6	59.11.6272	2.7 nF	5% 25V PE
		C.....7	59.11.6272	2.7 nF	5% 25V PC
		C.....8	59.32.3103	10 nF	20% 25V Cer
		C.....9	59.32.3103	10 nF	20% 25V Cer
		C.....10	59.11.3562	5.6 nF	5% 25V PE
		C.....11	59.34.4271	270 pF	5% 25V Cer
		C.....12	59.11.6272	2.7 nF	5% 25V PC
		C.....13	59.11.6272	2.7 nF	5% 25V PC
		C.....14	59.11.4472	4.7 nF	5% 25V PC
		C.....15	59.11.4472	4.7 nF	5% 25V PC
		C.....16	59.31.4103	10 nF	20% 25V PE
		C.....17	59.31.4103	10 nF	20% 25V PE
		C.....18	59.31.4103	10 nF	20% 25V PE
		C.....19	59.31.4103	10 nF	20% 25V PE
		C.....20	59.31.4103	10 nF	20% 25V PE
		C.....21	59.31.4103	10 nF	20% 25V PE
		C.....22	59.22.8109	1 uF	-20% 25V E1
		C.....23	59.22.5220	22 uF	-20% 25V E1
		C.....24	59.22.5220	22 uF	-20% 25V E1
(00)		IC.....1	50.07.0070	MC 14070	CMOS M, F
		IC.....2	50.07.0066	MC 14066	CMOS M, F
		IC.....3	50.09.0164	MC 14066	CMOS MOTOROLA only! Dual Op. Amp. T1, RA
(05)		IC.....3	50.09.0107	RC 4559	CMOS Dual Op. Amp. T1, RA
		L.....1	62.02.2122	L 1.2mH	5%
		L.....2	62.02.1822	L 0.2mH	5%
		L.....3	62.02.1822	L 0.2mH	5%
P.....		P.....1	54.01.0223	7-Pole	Pin-Strip AMP
		P.....2	54.02.0274	14-Pole	Pin-Strip AMP

STUDER (05) 83/03/11 R4 OSCILLATOR 1.710.480-81 PAGE 1

IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
(00)		C.....1	59.22.3101	100 uF	-10% 10V E1
		C.....2	59.22.6100	10 uF	-10% 35V E1
		C.....3	59.11.6332	3.3 nF	5% 25V PE
		C.....4	59.34.4271	270 pF	5% 25V Cer
		C.....5	59.11.3103	10 nF	5% 25V PC
		C.....6	59.11.6272	2.7 nF	5% 25V PE
		C.....7	59.12.3103	10 nF	20% 25V Cer
		C.....8	59.32.3103	10 nF	20% 25V Cer
		C.....9	59.32.3103	10 nF	20% 25V Cer
		C.....10	59.11.3562	5.6 nF	5% 25V PE
		C.....11	59.34.4271	270 pF	5% 25V Cer
		C.....12	59.11.6272	2.7 nF	5% 25V PC
		C.....13	59.11.6272	2.7 nF	5% 25V PC
		C.....14	59.11.4472	4.7 nF	5% 25V PC
		C.....15	59.11.4472	4.7 nF	5% 25V PC
		C.....16	59.31.4103	10 nF	20% 25V PE
		C.....17	59.31.4103	10 nF	20% 25V PE
		C.....18	59.31.4103	10 nF	20% 25V PE
		C.....19	59.31.4103	10 nF	20% 25V PE
		C.....20	59.31.4103	10 nF	20% 25V PE
		C.....21	59.31.4103	10 nF	20% 25V PE
		C.....22	59.22.8109	1 uF	-20% 25V E1
		C.....23	59.22.5220	22 uF	-20% 25V E1
		C.....24	59.22.5220	22 uF	-20% 25V E1
(00)		IC.....1	50.07.0070	MC 14070	CMOS M, F
		IC.....2	50.07.0066	MC 14066	CMOS M, F
		IC.....3	50.09.0164	MC 14066	CMOS MOTOROLA only! Dual Op. Amp. T1, RA
(05)		IC.....3	50.09.0107	RC 4559	CMOS Dual Op. Amp. T1, RA
		L.....1	62.02.2122	L 1.2mH	5%
		L.....2	62.02.1822	L 0.2mH	5%
		L.....3	62.02.1822	L 0.2mH	5%
P.....		P.....1	54.01.0223	7-Pole	Pin-Strip AMP
		P.....2	54.02.0274	14-Pole	Pin-Strip AMP

STUDER (00) 83/08/23 LU OSCILLATOR A/C 1.710.482-00 PAGE 1

IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
Q.....		Q.....1	50.03.0436	BC 237	
		Q.....2	50.03.0436	BC 237	
		Q.....3	50.03.0452	BD 140	SGS
		Q.....4	50.03.0434	BFR 18	SGS
		Q.....5	50.03.0434	BFR 18	SGS
		Q.....6	50.03.0434	BFR 18	SGS
		Q.....7	50.03.0434	BFR 18	SGS
		Q.....8	50.03.0434	BFR 18	SGS
R.....		R.....1	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....2	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....3	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....4	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....5	57.11.4101	100 Ohm	5% 0.25W CF
		R.....6	57.11.4101	100 Ohm	5% 0.25W CF
		R.....7	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....8	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....9	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....10	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....11	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....12	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....13	57.11.4569	5.6 Ohm	5% 0.25W CF
		R.....14	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....15	57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....16	57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....17	57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....18	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....19	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....20	57.11.4391	390 Ohm	5% 0.25W CF
		R.....21	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....22	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....23	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....24	57.11.4391	390 Ohm	5% 0.25W CF
		R.....25	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....26	57.11.4105	1 MOhm	5% 0.25W CF
		R.....27	57.11.4105	1 MOhm	5% 0.25W CF
		R.....28	57.11.4105	1 MOhm	5% 0.25W CF

STUDER (05) 83/03/11 R4 OSCILLATOR 1.710.480-81 PAGE 2

IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
Q.....		Q.....1	50.03.0436	BC 237	
		Q.....2	50.03.0436	BC 237	
		Q.....3	50.03.0452	BD 140	SGS
		Q.....4	50.03.0434	BFR 18	SGS
		Q.....5	50.03.0434	BFR 18	SGS
		Q.....6	50.03.0434	BFR 18	SGS
		Q.....7	50.03.0434	BFR 18	SGS
		Q.....8	50.03.0434	BFR 18	SGS
R.....		R.....1	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....2	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....3	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....4	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....5	57.11.4101	100 Ohm	5% 0.25W CF
		R.....6	57.11.4101	100 Ohm	5% 0.25W CF
		R.....7	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....8	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....9	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....10	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....11	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....12	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....13	57.11.4569	5.6 Ohm	5% 0.25W CF
		R.....14	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....15	57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....16	57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....17	57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....18	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....19	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....20	57.11.4221	220 Ohm	5% 0.25W CF
		R.....21	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....22	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....23	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....24	57.11.4221	220 Ohm	5% 0.25W CF
		R.....25	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....26	57.11.4105	1 MOhm	5% 0.25W CF
		R.....27	57.11.4105	1 MOhm	5% 0.25W CF
		R.....28	57.11.4105	1 MOhm	5% 0.25W CF


STUDER (00) 83/08/23 LU OSCILLATOR A/C 1.710.482-00 PAGE 2

IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
(00)		R.....29	57.11.4152	1.5 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....30	57.11.4332	3.3 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....31	57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....32	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....33	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....34	57.11.4561	560 Ohm	5% 0.25W CF
		R.....35	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....36	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....37	58.19.0203	20 kOhm	20% 0.15W Pot. Lin
		R.....38	58.19.0503	50 kOhm	20% 0.15W Pot. Lin
		R.....39	58.19.0203	20 kOhm	20% 0.15W Pot. Lin
		R.....40	58.19.0203	20 kOhm	20% 0.15W Pot. Lin
		R.....41	58.19.0503	50 kOhm	20% 0.15W Pot. Lin
		R.....42	58.19.0503	50 kOhm	20% 0.15W Pot. Lin
		R.....43	57.11.4473	47 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....44	57.11.4473	47 kOhm	5% 0.25W CF
		R.....45	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF
		T.....1	1.022.238.00	Osc-Coil A/C	St
		T.....2	1.022.141.00	HF-Transf.	St
		T.....3	1.022.141.00	HF-Transf.	St
(01)		T.....1	1.022.238.00	Osc-Coil A/C	St
		T.....2	1.022.141.00	HF-Transf.	St
		T.....3	1.022.141.00	HF-Transf.	St
(05)		T.....1	1.022.238.00	Osc-Coil A/C	St
		T.....2	1.022.141.00	HF-Transf.	St
		T.....3	1.022.141.00	HF-Transf.	St

STUDER (05) 83/03/11 R4 OSCILLATOR 1.710.480-81 PAGE 3


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....	29	57.11.4152	1.5 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....	30	57.11.4152	1.5 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....	31	57.11.4561	560 Ohm	5% 0.25W CF	
R.....	32	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....	33	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....	34	57.11.4561	560 Ohm	5% 0.25W CF	
R.....	35	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....	36	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....	37	58.19.0203	20 kOhm	20% 0.15W Pot. Lin	
R.....	38	58.19.0503	50 kOhm	20% 0.15W Pot. Lin	
R.....	39	58.19.0203	20 kOhm	20% 0.15W Pot. Lin	
R.....	40	58.19.0203	20 kOhm	20% 0.15W Pot. Lin	
R.....	41	58.19.0203	20 kOhm	20% 0.15W Pot. Lin	
R.....	42	58.19.0503	50 kOhm	20% 0.15W Pot. Lin	
R.....	43	57.11.4473	47 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....	44	57.11.4473	47 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....	45	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W CF	
T.....	1	1.022.238-00		Osc-Coil A/C	St
T.....	2	1.022.141-00		HF-Transf.	St
T.....	3	1.022.141-00		HF-Transf.	St
CER= Ceramic, EL=Electrolytic, PC=Polycarb., PE=Polyester, CF=Carbon Film, MANUFACTURER: IT=TEXAS INSTRUMENTS, HM=HOMOLA, F=FAIRCHILD, SGS=SGS-ATES, St=STUDER					
ORIG 83/08/23					
S T U D E R	(00)	83/08/23 LU	OSCILLATOR A/C	1.710.482.00	PAGE 3

RECORD EQUALIZER PCB A/C 1.710.487-00 "ESE"



VALID FOR UNITS EQUIPPED WITH HEAD ASSEMBLY 1.710.191

RECORD EQUALIZER PCB A/C 1.710.487-00 "ESE"



★PRINTED CONDUCTOR INTERRUPTED

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1		59-22-6100	10 uF	-20% 25V E1	
C.....2		59-22-6100	10 uF	-20% 25V E1	
C.....3		59-22-6100	10 uF	-20% 25V E1	
C.....4		59-22-6100	10 uF	-20% 25V E1	
C.....5		59-22-6100	10 uF	-20% 25V E1	
C.....6		59-11-6332	3.3 nF	5% 25V PC	
C.....7		59-11-6332	3.3 nF	5% 25V PC	
C.....8		59-31-6224	-22 uF	10% 25V MPETP	
C.....9		59-31-6224	-22 uF	10% 25V MPETP	
C.....10		59-11-4472	4.7 nF	2.5% 25V PC	
C.....13		59-11-4472	4.7 nF	2.5% 25V PC	
C.....14		59-22-6100	10 uF	-20% 25V E1	
C.....15		59-11-3682	6.8 nF	5% 25V PC	
C.....16		59-11-4103	10 nF	2.5% 25V PC	
C.....17		59-11-3562	5.6 nF	5% 25V PC	
C.....18		59-11-4472	4.7 nF	2.5% 25V PC	
C.....20		59-11-3562	5.6 nF	5% 25V PC	
C.....21		59-11-3682	6.8 nF	5% 25V PC	
C.....22		59-11-4103	10 nF	2.5% 25V PC	
C.....23		59-11-3562	5.6 nF	5% 25V PC	
C.....24		59-11-4472	4.7 nF	2.5% 25V PC	
C.....26		59-11-3562	5.6 nF	5% 25V PC	
IC.....1		50-07-0070	MC 14070	CMOS	M+TI
IC.....2		50-07-0066	MC 14066	CMOS	M+TI
IC.....3		50-05-0232	RC 4136	Quad. Op. Amp.	TI+RAY
IC.....4		50-07-0066	MC 14066	CMOS	M+TI
IC.....5		50-07-0066	MC 14066	CMOS	M+TI
IC.....6		50-05-0232	RC 4136	Quad. Op. Amp.	TI+RAY
IC.....7		50-07-0066	MC 14066	CMOS	M+TI
L.....3		62-02-1822	8-2 mH	5%	
L.....6		62-02-1822	8-2 mH	5%	
P.....1		54-01-0223	7-Pole	Pin-Strip	
P.....2		54-01-0223	7-Pole	Pin-Strip	

S T U D E R (00) 83/08/23 LU RECORD EQUALIZER A/C 1.710.487.00 PAGE 1

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....1		57-11-4333	33 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....2		57-11-4333	33 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....3		57-11-4333	33 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....4		57-11-4333	33 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....5		57-11-4472	4.7 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....6		57-11-4472	4.7 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....7		57-11-4102	1.0 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....8		57-11-4102	1.0 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....9		57-11-4471	470 Ohm	5% 0.25W HF	
R.....10		57-11-4273	27 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....11		57-11-4471	470 Ohm	5% 0.25W HF	
R.....12		57-11-4273	27 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....13		57-11-4273	27 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....14		57-11-4153	15 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....15		57-11-4133	13 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....16		57-11-4133	13 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....17		57-11-4153	15 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....18		57-11-4273	27 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....19		57-11-4103	10 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....20		57-11-4682	6.8 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....21		57-11-4682	6.8 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....22		57-11-4103	10 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....23		57-11-4102	1.0 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....24		57-11-4102	1.0 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....25		57-11-4104	100 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....26		57-11-4104	100 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....27		57-11-4333	33 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....28		57-11-4223	22 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....29		57-11-4393	39 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....30		57-11-4153	15 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....31		57-11-4153	15 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....33		57-11-4333	33 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....34		57-11-4223	22 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....35		57-11-4393	39 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....36		57-11-4153	15 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....37		57-11-4153	15 kOhm	5% 0.25W HF	
R.....39		58-02-4223	22 kOhm	20% .1 W PCF+LIN	


S T U D E R (00) 83/08/23 LU RECORD EQUALIZER A/C 1.710.487.00 PAGE 2

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....40		58-02-4223	22 kOhm	20% .1 W PCF+LIN	
R.....41		58-02-4223	22 kOhm	20% .1 W PCF+LIN	
R.....42		58-02-4223	22 kOhm	20% .1 W PCF+LIN	
R.....43		58-02-4223	22 kOhm	20% .1 W PCF+LIN	
R.....44		58-02-4223	22 kOhm	20% .1 W PCF+LIN	
R.....45		58-02-4472	4.7 kOhm	20% .1 W PCF+LIN	
R.....46		58-02-4472	4.7 kOhm	20% .1 W PCF+LIN	
R.....47		58-02-4472	4.7 kOhm	20% .1 W PCF+LIN	
R.....48		58-02-4472	4.7 kOhm	20% .1 W PCF+LIN	
R.....49		58-02-4472	4.7 kOhm	20% .1 W PCF+LIN	
R.....50		58-02-4472	4.7 kOhm	20% .1 W PCF+LIN	


E1=Electrolytic, Ta=Tantalum, Cer=Ceramic, PE=Polyester,
PP=Polypropylene, PC=Polycarbonate,
CF=Carbon Film, MF=Metal Film.
MANUFACTURER: Ray=Raytheon, St=STUDER, Si=Siemens, Ti=TEXAS INSTRUMENTS,
M=Motorola.

ORIG 83/08/23
S T U D E R (00) 83/08/23 LU RECORD EQUALIZER A/C 1.710.487.00 PAGE 3

RECORD EQUALIZER PCB 1.710.486 "ESE"



RECORD EQUALIZER PCB 1.710.486 "ESE"



IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		C.....1	59.22.6103	10 uF	-20% 25V, E1
		C.....2	59.22.6100	10 uF	-20% 25V, E1
		C.....3	59.22.6100	10 uF	-20% 25V, E1
		C.....4	59.22.6100	10 uF	-20% 25V, E1
		C.....5	59.22.6100	10 uF	-20% 25V, E1
		C.....6	59.11.6332	3.3 nF	5% 25V, PC
		C.....7	59.11.6332	3.3 nF	5% 25V, PC
		C.....8	59.31.6224	.22 uF	10% 25V, MPETP
		C.....9	59.31.6224	.22 uF	10% 25V, MPETP
		C.....10	59.11.4472	4.7 nF	2.5% 25V, PC
		C.....13	59.11.4472	4.7 nF	2.5% 25V, PC
		C.....14	59.22.6100	10 uF	-20% 25V, E1
		C.....16	59.11.4103	10 nF	2.5% 25V, PC
		C.....18	59.11.4103	10 nF	2.5% 25V, PC
		C.....20	59.11.4472	4.7 nF	2.5% 25V, PC
		C.....22	59.11.4103	10 nF	2.5% 25V, PC
		C.....24	59.11.4103	10 nF	2.5% 25V, PC
		C.....26	59.11.4472	4.7 nF	2.5% 25V, PC
(01)		C.....27	59.11.6272	2.7 nF	5% 25V, PC
(01)		C.....28	59.11.6272	2.7 nF	5% 25V, PC
(02)		C.....29	59.11.4472	4.7 nF	5% 25V, PC
(02)		C.....30	59.11.4472	4.7 nF	5% 25V, PC
		IC.....1	50.07.0070	MC 14070	CMOS
		IC.....2	50.07.0066	MC 14066	CMOS
		IC.....3	50.05.0232	RC 4136	Quad. Op. Amp.
		IC.....4	50.07.0066	MC 14066	CMOS
		IC.....5	50.07.0066	MC 14066	CMOS
		IC.....6	50.05.0232	RC 4136	Quad. Op. Amp.
		IC.....7	50.07.0066	MC 14066	CMOS
		L.....3	52.02.1822	8.2 mH	5%
		L.....6	52.02.1822	8.2 mH	5%
		P.....1	54.01.0223	7-Pole	Pin-Strip
		P.....2	54.01.0223	7-Pole	Pin-Strip

STUDER (02) 82/11/22 RECORD EQUALIZER MK 2 1.710.486.00 PAGE 1


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		R.....1	57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....2	57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....3	57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....4	57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....5	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....6	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....7	57.11.4102	1.0 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....8	57.11.4102	1.0 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....9	57.11.4471	470 Ohm	5% 0.25W, MF
		R.....10	57.11.4273	27 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....11	57.11.4471	470 Ohm	5% 0.25W, MF
		R.....12	57.11.4273	27 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....13	57.11.4123	12 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....14	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....15	57.11.4133	13 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....16	57.11.4133	13 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....17	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....18	57.11.4123	12 kOhm	5% 0.25W, MF
(00)		R.....19	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W, MF
(01)		R.....19	57.11.4632	4.3 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....20	57.11.4682	6.8 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....21	57.11.4682	6.8 kOhm	5% 0.25W, MF
(00)		R.....22	57.11.4222	2.2 kOhm	5% 0.25W, MF
(01)		R.....22	57.11.4632	4.3 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....23	57.11.4102	1.0 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....24	57.11.4102	1.0 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....25	57.11.4134	100 kOhm	5% 0.25W, MF
(00)		R.....26	57.11.4134	100 kOhm	5% 0.25W, MF
(01)		R.....27	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W, MF
(00)		R.....27	57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W, MF
(00)		R.....28	57.11.4102	1.0 kOhm	5% 0.25W, MF
(01)		R.....28	57.11.4332	3.3 kOhm	5% 0.25W, MF
(00)		R.....29	57.11.4273	27 kOhm	5% 0.25W, MF
(01)		R.....29	57.11.4393	39 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....30	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....31	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W, MF
(00)		R.....33	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W, MF


STUDER (02) 82/11/22 RECORD EQUALIZER MK 2 1.710.486.00 PAGE 2

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
(01)		R.....33	57.11.4333	33 kOhm	5% 0.25W, MF
(00)		R.....34	57.11.4102	1.0 kOhm	5% 0.25W, MF
(01)		R.....34	57.11.4332	3.3 kOhm	5% 0.25W, MF
(00)		R.....35	57.11.4273	27 kOhm	5% 0.25W, MF
(01)		R.....35	57.11.4393	39 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....36	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....37	57.11.4153	15 kOhm	5% 0.25W, MF
		R.....39	58.02.4223	22 kOhm	20% -1 W PCF, LIN
		R.....40	58.02.4223	22 kOhm	20% -1 W PCF, LIN
		R.....41	58.02.4223	22 kOhm	20% -1 W PCF, LIN
		R.....42	58.02.4223	22 kOhm	20% -1 W PCF, LIN
		R.....43	58.02.4223	22 kOhm	20% -1 W PCF, LIN
		R.....44	58.02.4223	22 kOhm	20% -1 W PCF, LIN
		R.....45	58.02.4472	4.7 kOhm	20% -1 W PCF, LIN
		R.....46	58.02.4472	4.7 kOhm	20% -1 W PCF, LIN
		R.....47	58.02.4472	4.7 kOhm	20% -1 W PCF, LIN
		R.....48	58.02.4472	4.7 kOhm	20% -1 W PCF, LIN
		R.....49	58.02.4472	4.7 kOhm	20% -1 W PCF, LIN
		R.....50	58.02.4472	4.7 kOhm	20% -1 W PCF, LIN
(01)		R.....51	57.11.4102	1.0 kOhm	5% 0.25W, MF
(01)		R.....52	57.11.4102	1.0 kOhm	5% 0.25W, MF
(02)		R.....53	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W, MF
(02)		R.....54	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W, MF

E=Electrolytic, F=Film, C=Ceramic, PE=Polyester,
PP=Polypropylene, PC=Polycarbonate,
CF=Carbon Film, MF=Metal Film.
MANUFACTURER: Ray=Raytheon, S=STUDER, SI=Siemens, TI=TEXAS INSTRUMENTS,
M=Motorola.

RECORD AMPLIFIER PCB 1.710.485 "ESE"





INP.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
	1	59-22-0133	10 WF	-10X, 25V E1	
	2	59-22-0130	12 WF	-10X, 25V E1	
	3	59-22-0131	12 WF	-10X, 25V E1	
	4	59-12-0413	47 NF	5X, 25V PE	
	5	59-11-0322	2.2 MF	4X, 25V PE	
	6	59-12-1338	3.3 MF	5X, 25V PS	
	7	59-12-1327	3 NF	1X, 25V PS	
	8	59-32-1138	1 MF	20X, 25V Cor	
	9	59-22-0130	10 WF	-10X, 25V E1	
	10	59-22-0133	10 WF	-10X, 25V E1	
(100)	11	59-14-3602	6.0 MF	5X, 25V PE	
(07)	12	59-12-0153	15 NF	5X, 25V PC	
	13	59-11-0327	1 MF	5X, 25V PC	
	14	59-22-0130	10 WF	-10X, 25V E1	
	15	59-14-3602	6.0 MF	5X, 25V PE	
(02)	16	59-12-0153	15 NF	5X, 25V PC	
(07)	17	59-11-0322	1 MF	5X, 25V PC	
	18	59-12-0153	18 NF	5X, 25V PC	
	19	59-22-0130	10 WF	-10X, 25V E1	
	20	59-32-1137	1 NF	20X, 25V Cor	
	21	59-22-0138	10 WF	-10X, 25V E1	
	22	59-12-0153	18 NF	5X, 25V PC	
	23	59-12-0153	18 NF	5X, 25V PC	
	24	59-12-0153	18 NF	5X, 25V PC	
	25	59-22-0130	10 WF	-10X, 25V E1	
	26	59-32-1137	1 NF	20X, 25V Cor	
	27	59-31-0354	330 NF	10X, 25V PE	
	28	59-12-1327	4.7 NF	1X, 25V PS	
	29	59-12-1327	3.3 NF	5X, 25V PS	
	30	59-11-0327	2.2 MF	5X, 25V PC	
	31	59-12-1326	3 MF	1X, 25V PS	
	32	59-32-1137	1 MF	20X, 25V Cor	
	33	59-22-0130	10 WF	-10X, 25V E1	
	34	59-22-0130	10 WF	-10X, 25V E1	
	35	59-12-1323	33 NF	1X, 25V PS	

S I U O E C (02) 01/04/15 14 RECORD AMPLIFIER 1,710,403.00 PAGE 1

PNB.	PTS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	QTY
	C---36	59-11-1532	3.3 MF	5% 15V PE	
	C---37	59-11-1123	20T 1 MF	20V 1 MF PE	
	C---38	59-11-1532	3.3 MF	5% 25V PE	
	C---39	59-12-1132	1 MF	20V 25V Cor	
	C---40	59-22-6100	10 MF	-10% 25V E1	
	C---41	59-12-6100	10 MF	-10% 25V E3	
	C---42	59-11-6104	100 MF	10% 25V PE	
	C---43	59-11-6134	330 MF	10% 25V PE	
	C---44	59-22-3979	47 MF	-10% 25V E1	
	C---45	59-22-3979	220 MF	10% 10V E1	
	C---46	59-11-6224	220 MF	10% 25V PE	
	C---47	59-11-6224	220 MF	10% 25V PE	
	C---48	59-12-1473	47 MF	5% 25V PE	
	C---49	59-11-4153	10 MF	2.5% 25V PC	
	C---50	59-11-4153	10 MF	2.5% 25V PC	
	C---51	59-11-3626	6.0 MF	2.5% 25V PC	
	C---52	59-11-4412	4.7 MF	2.5% 25V PC	
	C---53	59-11-4153	10 MF	2.5% 25V PC	
	C---54	59-11-3697	6.0 MF	2.5% 25V PC	
	C---55	59-22-5121	220 MF	-10% 10V E1	
	C---56	59-11-4412	4.7 MF	2.5% 25V PC	
	D---43	50-04-0125	1N6648	SI	any
	D---42	50-04-0125	1N6648	SI	any
	IL---1	50-11-0037	RE 4136	Resistor, 1/2 W, 4% Tol, 10000 Ohms	11, RA
	IL---2	50-11-0037	RE 4111A	Resistor, 1/2 W, 4% Tol, 10000 Ohms	N
	IL---3	50-11-0037	RE 4140A	Capacitor, 10000 P, 4% Tol, 50V	11, TI
	IL---4	50-11-0037	RE 4111A	Diode, 1/2 W, 4% Tol, 10000 Ohms	11, RA
	IL---5	50-11-0037	RE 4136	Capacitor, 10000 P, 4% Tol, 50V	11, RA
	IL---6	50-07-0070	RE 4136	Capacitor, 10000 P, 4% Tol, 50V	11, RA
	IL---7	50-04-0032	RE 4136	Capacitor, 10000 P, 4% Tol, 50V	11, RA
	IL---8	50-07-0066	RE 4140A	Capacitor, 10000 P, 4% Tol, 50V	11, TI
	IL---9	50-07-0066	RE 4140A	Capacitor, 10000 P, 4% Tol, 50V	11, TI
	IL---10	50-07-0066	RE 4140A	Capacitor, 10000 P, 4% Tol, 50V	11, TI

S I U G E 2 1021 81/04/15 14 RECORD AMPLIFIER 1.310.485.00 PAGE 2

IND.	POS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	AMOUNT
	1	1.022-200.00	23 MM		%
	2	1.022-200.00	36 MM		%
	3	1.022-200.00	23 MM		%
	4	1.022-200.00	36 MM		%
	5	1.022-200.00	1.022 MM		%
	6	1.022-200.00	1.022 MM		%
	7	1.022-200.00	1.022 MM		%
	8	1.022-200.00	1.022 MM		%
	9	1.022-200.00	1.022 MM		%
	10	1.022-200.00	1.022 MM		%
	11	1.022-200.00	1.022 MM		%
	12	1.022-200.00	1.022 MM		%
	13	1.022-200.00	1.022 MM		%
	14	1.022-200.00	1.022 MM		%
	15	1.022-200.00	1.022 MM		%
	16	1.022-200.00	1.022 MM		%
	17	1.022-200.00	1.022 MM		%
	18	1.022-200.00	1.022 MM		%
	19	1.022-200.00	1.022 MM		%
	20	1.022-200.00	1.022 MM		%
	21	1.022-200.00	1.022 MM		%
	22	1.022-200.00	1.022 MM		%
	23	1.022-200.00	1.022 MM		%
	24	1.022-200.00	1.022 MM		%
	25	1.022-200.00	1.022 MM		%
	26	1.022-200.00	1.022 MM		%
	27	1.022-200.00	1.022 MM		%
	28	1.022-200.00	1.022 MM		%
	29	1.022-200.00	1.022 MM		%
	30	1.022-200.00	1.022 MM		%
	31	1.022-200.00	1.022 MM		%
	32	1.022-200.00	1.022 MM		%
	33	1.022-200.00	1.022 MM		%
	34	1.022-200.00	1.022 MM		%
	35	1.022-200.00	1.022 MM		%
	36	1.022-200.00	1.022 MM		%
	37	1.022-200.00	1.022 MM		%
	38	1.022-200.00	1.022 MM		%
	39	1.022-200.00	1.022 MM		%
	40	1.022-200.00	1.022 MM		%
	41	1.022-200.00	1.022 MM		%
	42	1.022-200.00	1.022 MM		%
	43	1.022-200.00	1.022 MM		%
	44	1.022-200.00	1.022 MM		%
	45	1.022-200.00	1.022 MM		%
	46	1.022-200.00	1.022 MM		%
	47	1.022-200.00	1.022 MM		%
	48	1.022-200.00	1.022 MM		%
	49	1.022-200.00	1.022 MM		%
	50	1.022-200.00	1.022 MM		%
	51	1.022-200.00	1.022 MM		%
	52	1.022-200.00	1.022 MM		%
	53	1.022-200.00	1.022 MM		%
	54	1.022-200.00	1.022 MM		%
	55	1.022-200.00	1.022 MM		%
	56	1.022-200.00	1.022 MM		%
	57	1.022-200.00	1.022 MM		%
	58	1.022-200.00	1.022 MM		%
	59	1.022-200.00	1.022 MM		%
	60	1.022-200.00	1.022 MM		%
	61	1.022-200.00	1.022 MM		%
	62	1.022-200.00	1.022 MM		%
	63	1.022-200.00	1.022 MM		%
	64	1.022-200.00	1.022 MM		%
	65	1.022-200.00	1.022 MM		%
	66	1.022-200.00	1.022 MM		%
	67	1.022-200.00	1.022 MM		%
	68	1.022-200.00	1.022 MM		%
	69	1.022-200.00	1.022 MM		%
	70	1.022-200.00	1.022 MM		%
	71	1.022-200.00	1.022 MM		%
	72	1.022-200.00	1.022 MM		%
	73	1.022-200.00	1.022 MM		%
	74	1.022-200.00	1.022 MM		%
	75	1.022-200.00	1.022 MM		%
	76	1.022-200.00	1.022 MM		%
	77	1.022-200.00	1.022 MM		%
	78	1.022-200.00	1.022 MM		%
	79	1.022-200.00	1.022 MM		%
	80	1.022-200.00	1.022 MM		%
	81	1.022-200.00	1.022 MM		%
	82	1.022-200.00	1.022 MM		%
	83	1.022-200.00	1.022 MM		%
	84	1.022-200.00	1.022 MM		%
	85	1.022-200.00	1.022 MM		%
	86	1.022-200.00	1.022 MM		%
	87	1.022-200.00	1.022 MM		%
	88	1.022-200.00	1.022 MM		%
	89	1.022-200.00	1.022 MM		%
	90	1.022-200.00	1.022 MM		%
	91	1.022-200.00	1.022 MM		%
	92	1.022-200.00	1.022 MM		%
	93	1.022-200.00	1.022 MM		%
	94	1.022-200.00	1.022 MM		%
	95	1.022-200.00	1.022 MM		%
	96	1.022-200.00	1.022 MM		%
	97	1.022-200.00	1.022 MM		%
	98	1.022-200.00	1.022 MM		%
	99	1.022-200.00	1.022 MM		%
	100	1.022-200.00	1.022 MM		%
	101	1.022-200.00	1.022 MM		%
	102	1.022-200.00	1.022 MM		%
	103	1.022-200.00	1.022 MM		%
	104	1.022-200.00	1.022 MM		%
	105	1.022-200.00	1.022 MM		%
	106	1.022-200.00	1.022 MM		%
	107	1.022-200.00	1.022 MM		%
	108	1.022-200.00	1.022 MM		%
	109	1.022-200.00	1.022 MM		%
	110	1.022-200.00	1.022 MM		%
	111	1.022-200.00	1.022 MM		%
	112	1.022-200.00	1.022 MM		%
	113	1.022-200.00	1.022 MM		%
	114	1.022-200.00	1.022 MM		%
	115	1.022-200.00	1.022 MM		%
	116	1.022-200.00	1.022 MM		%
	117	1.022-200.00	1.022 MM		%
	118	1.022-200.00	1.022 MM		%
	119	1.022-200.00	1.022 MM		%
	120	1.022-200.00	1.022 MM		%
	121	1.022-200.00	1.022 MM		%
	122	1.022-200.00	1.022 MM		%
	123	1.022-200.00	1.022 MM		%
	124	1.022-200.00	1.022 MM		%
	125	1.022-200.00	1.022 MM		%
	126	1.022-200.00	1.022 MM		%
	127	1.022-200.00	1.022 MM		%
	128	1.022-200.00	1.022 MM		%
	129	1.022-200.00	1.022 MM		%
	130	1.022-200.00	1.022 MM		%
	131	1.022-200.00	1.022 MM		%
	132	1.022-200.00	1.022 MM		%
	133	1.022-200.00	1.022 MM		%
	134	1.022-200.00	1.022 MM		%
	135	1.022-200.00	1.022 MM		%
	136	1.022-200.00	1.022 MM		%
	137	1.022-200.00	1.022 MM		%
	138	1.022-200.00	1.022 MM		%
	139	1.022-200.00	1.022 MM		%
	140	1.022-200.00	1.022 MM		%
	141	1.022-200.00	1.022 MM		%
	142	1.022-200.00	1.022 MM		%
	143	1.022-200.00	1.022 MM		%
	144	1.022-200.00	1.022 MM		%
	145	1.022-200.00	1.022 MM		%
	146	1.022-200.00	1.022 MM		%
	147	1.022-200.00	1.022 MM		%
	148	1.022-200.00	1.022 MM		%
	149	1.022-200.00	1.022 MM		%
	150	1.022-200.00	1.022 MM		%
	151	1.022-200.00	1.022 MM		%
	152	1.022-200.00	1.022 MM		%
	153	1.022-200.00	1.022 MM		%
	154	1.022-200.00	1.022 MM		%
	155	1.022-200.00	1.022 MM		%
	156	1.022-200.00	1.022 MM		%
	157	1.022-200.00	1.022 MM		%
	158	1.022-200.00	1.022 MM		%
	159	1.022-200.00	1.022 MM		%
	160	1.022-200.00	1.022 MM		%
	161	1.022-200.00	1.022 MM		%
	162	1.022-200.00	1.022 MM		%
	163	1.022-200.00	1.022 MM		%
	164	1.022-200.00	1.022 MM		%
	165	1.022-200.00	1.022 MM		%
	166	1.022-200.00	1.022 MM		%
	167	1.022-200.00	1.022 MM		%
	168	1.022-200.00	1.022 MM		%
	169	1.022-200.00	1.022 MM		%
	170	1.022-200.00	1.022 MM		%
	171	1.022-200.00	1.022 MM		%
	172	1.022-200.00	1.022 MM		%
	173	1.022-200.00	1.022 MM		%
	174	1.022-200.00	1.022 MM		%
	175	1.022-200.00	1.022 MM		%
	176	1.022-200.00	1.022 MM		%
	177	1.022-200.00	1.022 MM		%
	178	1.022-200.00	1.022 MM		%
	179	1.022-200.00	1.022 MM		%
	180	1.022-200.00	1.022 MM		%
	181	1.022-200.00	1.022 MM		%
	182	1.022-200.00	1.022 MM		%
	183	1.022-2			

S F U D E S (02) 81/08/15 44 RECORDED AMPLIFIER 5.710.495.00 PAGE 3

Item	POS-NO.	PART NO.	QTY REQD	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUFACTURER
	R-20-23	57-11-4333	33 3/4 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-24	57-11-4332	6-7 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-25	57-11-4331	20 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-26	57-11-4335	33 3/4 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-27	57-11-4233	22 3/4 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-28	57-11-4123	6-8 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-29	57-11-4225	12 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-30	57-11-4123	10 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-31	57-11-4272	4-7 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-32	57-11-4259	150 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-33	57-11-4334	330 3/4 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-34	57-11-4274	270 3/4 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-35	57-11-4082	6-8 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-36	57-11-4103	10 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-37	57-11-4100	10 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
(00)	R-20-38	57-11-4272	4-7 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
(01)	R-20-39	57-11-4082	1-8 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-40	57-11-4124	10 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-41	57-11-4124	10 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-42	57-11-4123	12 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-43	57-11-4081	4-7 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-44	57-11-4123	12 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-45	57-11-4071	4-10 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-46	57-11-4082	6-8 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-47	57-11-4100	10 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
(01)	R-20-48	57-11-4082	4-7 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
(01)	R-20-49	57-11-4102	1-8 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-50	57-11-4153	15 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
(00)	R-20-51	57-11-4273	27 3/4 IN	5/8" 0-250# CF	
(01)	R-20-52	57-11-4075	4-7 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-53	57-11-4153	25 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-54	57-11-4153	15 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-55	57-11-4153	15 1/2 IN	5/8" 0-250# CF	
	R-20-56	58-02-0223	12 1/2 IN	200# 0-100# PER-1 IN	
	R-20-57	58-02-0223	22 1/2 IN	200# 0-100# PER-1 IN	

STUDEX	1072	31/04/15	24	RECORD AMPLIFIER	1,110,485.00	PAGE
--------	------	----------	----	------------------	--------------	------


INS.	POS.INS.	FEAT. NO.	VALUE	SPEC. IN LOCATIONS / SUB-ELEMENT	NAME
2.....56	58.....4422.3	22	4010m	20X1, 02.10m, 20F, 11m	
2.....57	58.....4422.3	22	4010m	20X1, 02.10m, 20F, 11m	
2.....58	58.....4422.3	22	4010m	20X1, 02.10m, 20F, 11m	
2.....59	58.....4422.3	22	4010m	20X1, 02.10m, 20F, 11m	
2.....60	58.....4422.3	47	4010m	20X1, 02.10m, 20F, 11m	
2.....61	58.....4422.3	47	4010m	20X1, 02.10m, 20F, 11m	
2.....62	58.....4422.3	47	4010m	20X1, 02.10m, 20F, 11m	
2.....63	58.....4422.3	47	4010m	20X1, 02.10m, 20F, 11m	
2.....64	58.....4422.3	47	4010m	20X1, 02.10m, 20F, 11m	
2.....65	58.....4422.3	47	4010m	20X1, 02.10m, 20F, 11m	
2.....66	58.....4422.3	47	4010m	20X1, 02.10m, 20F, 11m	
2.....67	58.....4422.3	47	4010m	20X1, 02.10m, 20F, 11m	

GF=Glass, GFR=Glass Fiber, C=Ceramic, PC=Polycarb., T=Tantalum, PE=Polyester,
PS=Polystyrene, SJ=Silicon
CF=Carbon Film, MF=Metal Film, PCF=Polycrystalline Carbon Film
MANUFACTURER: F=FLUKE INSTRUMENTS M=MONITORA N=NATIONAL R=RAYTHEON
S=STUDER


0810 01/02/02 (01) 01/04/03 (02) 01/04/13

STUDY 1001 01/26/85 Rn. ELECTRO. AMPLIFIER 1.7

DOLBY-C ENCODER PCB 1.710.489 "ESE"



DOLBY-C ENCODER PCB 1.710.489 "ESE"



END.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	E1	
C.....2	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	E1	
C.....3	59-12-7302	3 nF	1% 25V	PS	
C.....4	59-12-7302	3 nF	1% 25V	PS	
C.....5	59-22-6101	100 uF	-20% 16V	E1	
C.....6	59-11-6222	2-2 nF	5% 25V	PS	
C.....7	59-12-7392	3-9 nF	2% 25V	PS	
C.....8	59-12-7392	3-9 nF	2% 25V	PS	
C.....9	59-11-6222	2-2 nF	5% 25V	PS	
C.....10	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	E1	
C.....11	59-22-3261	220 uF	-10% 10V	E1	
C.....12	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	E1	
C.....13	59-22-3221	220 uF	-10% 10V	E1	
C.....14	59-22-5220	22 uF	-10% 25V	E1	
C.....15	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	E1	
C.....16	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	E1	
C.....17	59-22-3121	100 uF	-10% 10V	E1	
C.....18	59-11-7182	1-8 nF	2-5% 25V	PC	
C.....19	59-22-3121	100 uF	-10% 10V	E1	
C.....20	59-11-7182	1-8 nF	2-5% 25V	PC	
C.....21	59-08-0153	15 nF	10% 25V	PE	
C.....22	59-08-0153	15 nF	10% 25V	PE	
C.....23	59-08-0474	470 nF	10% 25V	PE	
C.....24	59-08-0474	470 nF	10% 25V	PE	
C.....25	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	E1	
C.....26	59-08-0153	15 nF	10% 25V	PE	
C.....27	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	E1	
C.....28	59-08-0153	15 nF	10% 25V	PE	
C.....29	59-08-0103	10 nF	10% 25V	PE	
C.....30	59-08-0154	150 nF	10% 25V	PE	
C.....31	59-28-0103	10 nF	10% 25V	PE	
C.....32	59-08-0154	150 nF	10% 25V	PE	
C.....33	59-08-0153	15 nF	10% 25V	PE	
C.....34	59-08-0153	15 nF	10% 25V	PE	
C.....35	59-22-8479	4-7 uF	-10% 25V	E1	
C.....36	59-08-0334	330 nF	10% 25V	PE	
C.....37	59-05-1332	3-3 nF	2% 25V	PS	

STUDER (01) 83/02/17 RW DOLBY-C ENCODER 1.710.489.00 PAGE 1

END.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....38	59-05-5333	33 nF	5% 25V	PE	
C.....39	59-22-8479	4-7 uF	-10% 25V	E1	
C.....40	59-08-0334	330 nF	10% 25V	PE	
C.....41	59-05-1332	3-3 nF	2% 25V	PS	
C.....42	59-08-0333	33 nF	5% 25V	PE	
C.....43	59-22-8479	4-7 uF	-10% 25V	E1	
C.....44	59-12-6183	18 nF	5% 25V	PC	
C.....45	59-08-0334	330 nF	10% 25V	PE	
C.....46	59-22-8109	1 uF	-10% 25V	E1	
C.....47	59-22-8109	1 uF	-10% 25V	E1	
C.....48	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	E1	
C.....49	59-08-0102	1 nF	10% 25V	PE	
C.....50	59-22-8479	4-7 uF	-10% 25V	E1	
C.....51	59-12-6183	18 nF	5% 25V	PC	
C.....52	59-08-0334	330 nF	10% 25V	PE	
C.....53	59-22-8109	1 uF	-10% 25V	E1	
C.....54	59-22-8109	1 uF	-10% 25V	E1	
C.....55	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	E1	
C.....56	59-08-0102	1 nF	10% 25V	PE	
C.....57	59-12-7562	5-6 nF	2% 25V	PS	
C.....58	59-34-2390	39 pF	10% 25V	CER	
C.....59	59-12-7392	3-9 nF	2% 25V	PS	
C.....60	59-12-7562	5-6 nF	2% 25V	PS	
C.....61	59-34-2390	39 pF	10% 25V	CER	
C.....62	59-12-7392	3-9 nF	2% 25V	PS	
D.....1	50-04-1114	2 10V	5% 400m		
D.....2	50-04-1123	2 4-7V	5% 400m		
IC.....1	50-07-0066	MC 14066	CHOS		M,FI, HI, HI,
IC.....2	50-11-0109	HA 12038	DOLBY-B/C NR-PROC.		
IC.....3	50-11-0109	HA 12038	DOLBY-B/C NR-PROC.		
L.....1	62-99-0108	L 36mH	5%		
L.....2	62-99-0108	L 36mH	5%		
L.....3	62-99-0109	L 23mH	Variable		
L.....4	62-99-0109	L 23mH	Variable		

STUDER (01) 83/02/17 RW DOLBY-C ENCODER 1.710.489.00 PAGE 2

END.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
L.....5	62-99-0108	L 36mH	5%		
L.....6	62-99-0108	L 36mH	5%		
P.....1	54-21-0260	5-Pole	Pin-Strip		AMP
P.....2	54-01-0221	12-Pole	Pin-Strip		AMP
P.....3	54-02-0320	2-8x0.8mm Flat Pin			AMP
P.....4	54-02-0320	2-8x0.8mm Flat Pin			AMP
Q.....1	50-03-0497	BC 550 C	NPN		SI,
R.....1	57-11-4432	4-3 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....2	57-11-4432	4-3 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....3	57-11-4432	4-3 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....4	57-11-4432	4-3 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....5	57-11-4334	330 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....6	57-11-4333	33 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....7	57-11-4123	12 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....8	57-11-4103	18 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....9	57-11-4334	330 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....10	57-11-4473	47 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....11	57-11-4473	47 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....12	57-11-4103	18 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....13	57-11-4432	4-3 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....14	58-19-0521	500 Ohm	20% 0-10V	PCF+LIN	
R.....15	57-11-4473	47 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....16	57-11-4432	4-3 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....17	57-11-4153	15 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....18	57-11-4361	500 Ohm	5% 0-25V	CF	
R.....19	57-11-4361	500 Ohm	5% 0-25V	CF	
R.....20	57-11-4473	47 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....21	57-11-4101	100 Ohm	5% 0-25V	CF	
R.....22	57-11-4563	56 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....23	57-11-4153	15 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....24	57-11-4312	5-1 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....25	57-11-3122	1 kOhm	1% 0-25V	CF	
R.....26	57-11-4322	8-2 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....27	57-11-3332	3-3 kOhm	1% 0-25V	CF	

STUDER (01) 83/02/17 RW DOLBY-C ENCODER 1.710.489.00 PAGE 3


END.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....28	57-11-4101	100 Ohm	5% 0-25V	CF	
R.....29	57-11-4563	56 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....30	57-11-4153	15 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....31	57-11-4332	5-1 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....32	57-11-3122	1 kOhm	1% 0-25V	CF	
R.....33	57-11-4322	8-2 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....34	57-11-3332	3-3 kOhm	1% 0-25V	CF	
R.....35	57-11-4323	8-2 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....36	57-11-4323	8-2 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....37	57-11-4473	47 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....38	57-11-4422	6-2 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....39	57-11-4422	6-2 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....40	57-11-4473	47 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....41	57-11-4422	6-2 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....42	57-11-4422	6-2 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....43	57-11-4323	8-2 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....44	57-11-4153	15 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....45	57-11-4221	220 Ohm	5% 0-25V	CF	
R.....46	57-11-4422	6-2 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....47	57-11-4472	4-7 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....48	57-11-4323	8-2 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....49	57-11-4103	18 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....50	57-11-4221	220 Ohm	5% 0-25V	CF	
R.....51	57-11-4422	6-2 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....52	57-11-4472	4-7 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....53	57-11-4563	56 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....54	57-11-4363	68 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....55	57-11-4103	18 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....56	57-11-4221	220 Ohm	5% 0-25V	CF	
R.....57	57-11-4563	56 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....58	57-11-4363	68 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....59	57-11-4103	18 kOhm	5% 0-25V	CF	
R.....60	57-11-4221	220 Ohm	5% 0-25V	CF	

STUDER (01) 83/02/17 RW DOLBY-C ENCODER 1.710.489.00 PAGE 4


E1=Electrolytic, T=Tantalum, Cer=Ceramic, PE=Polyester,
PP=Polypropylene, PC=Polycarbonate,
CF=Carbon Film, MF=Metal Film,
MANUFACTURER: Ray=Raytheon, S=STUDER, SI=Siemens, TI=TEXAS INSTRUMENTS,
HI=Hitachi

ORIG 82/06/16 (01) 83/02/17 RW DOLBY-C ENCODER 1.710.489.00 PAGE 5

DOLBY-C ENCODER PCB 1.710.488 "ESE"



DOLBY-C ENCODER PCB 1.710.488 "ESE"



IND.	POS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
(00)		C.....1	59-22-6100	10 uF	-10%, 25V, E1			A.....21	57-11-4101	100 Ohm	5%, 0.25W, CF
(01)		C.....2	59-22-6100	10 uF	-10%, 25V, E1			A.....22	57-11-4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....3	59-22-6109	100 uF	-10%, 10V, E1			A.....23	57-11-4153	15 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....4	59-22-3101	100 uF	-10%, 10V, E1			A.....24	57-11-4512	5.1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....5	59-22-3101	100 uF	-10%, 10V, E1			A.....25	57-11-4473	47 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....6	59-12-1302	3 nF	1%, 25V, PS			A.....26	57-11-4622	6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....7	59-22-3221	220 uF	-10%, 10V, E1			A.....27	57-11-4823	82 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....8	59-22-6100	10 uF	-10%, 25V, E1			A.....28	57-11-4105	1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....9	59-11-6222	2.2 nF	5%, 25V, PS			A.....29	57-11-4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....10	59-12-1302	3 nF	1%, 25V, PS			A.....30	57-11-4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....11	59-22-6100	10 uF	-10%, 25V, E1			A.....31	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....12	59-22-3221	220 uF	-10%, 10V, E1			A.....32	57-11-4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF
		C.....13	59-12-1302	3 nF	1%, 25V, PS			A.....33	57-11-4672	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....14	59-11-6222	2.2 nF	5%, 25V, PS			A.....34	57-11-4822	8.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....15	59-22-6100	10 uF	-10%, 25V, E1			A.....35	57-11-4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF
		C.....16	59-22-6100	10 uF	-10%, 25V, E1			A.....36	57-11-4622	6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....17	59-22-6100	10 uF	-10%, 25V, E1			A.....37	57-11-4823	82 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....18	59-22-3101	100 uF	-10%, 10V, E1			A.....38	57-11-3102	1 kOhm	1%, 0.25W, CF
		C.....19	59-06-0153	15 nF	10%, 25V, PE			A.....39	57-11-3332	3.3 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....20	59-06-0153	15 nF	10%, 25V, PE			A.....40	57-11-4822	8.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....21	59-06-0103	10 nF	10%, 25V, PE			A.....41	57-11-4673	47 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....22	59-30-6100	10 uF	20%, 16V, T9			A.....42	57-11-4512	5.1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....23	59-22-8679	4.7 uF	-10%, 25V, E1			A.....43	57-11-4101	100 Ohm	5%, 0.25W, CF
		C.....24	59-06-0334	330 nF	10%, 25V, PE			A.....44	57-11-4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....25	59-12-4183	18 nF	5%, 25V, PC			A.....45	57-11-4153	15 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....26	59-22-6109	10 uF	-10%, 25V, E1			A.....46	57-11-4512	5.1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....27	59-06-0334	330 nF	10%, 25V, PE			A.....47	57-11-4673	47 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....28	59-22-6109	1 uF	-10%, 25V, E1			A.....48	57-11-4622	6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....29	59-30-6100	10 uF	-20%, 25V, T9			A.....49	57-11-4823	82 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....30	59-12-1562	3 nF	1%, 25V, PS			A.....50	57-11-4105	1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....31	59-12-1302	3 nF	1%, 25V, PS			A.....51	57-11-4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....32	59-14-2390	39 pF	10%, 25V, Cor			A.....52	57-11-4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....33	59-06-0102	1 nF	10%, 25V, PE			A.....53	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....34	59-22-6109	4.7 uF	10%, 25V, E1			A.....54	57-11-4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF
		C.....35	59-05-1332	3.3 nF	2%, 25V, PE			A.....55	57-11-4512	5.1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....36	59-06-0333	33 nF	10%, 25V, PE			A.....56	57-11-4822	8.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....37	59-06-0333	33 nF	10%, 25V, PE			A.....57	57-11-4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF

STUDER (01) 02/03/05 R4 DOLBY-C ENCODER 1.710.488-00 PAGE 1


IND.	POS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		C.....37	59-26-0473	47 nF	10%, 25V, PE			A.....58	57-11-4622	6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....38	59-06-0154	150 nF	10%, 25V, PE			A.....59	57-11-4823	82 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....39	59-06-0474	470 nF	10%, 25V, PE			A.....60	57-11-3102	1 kOhm	1%, 0.25W, CF
		C.....40	59-11-6182	1.8 nF	2-5%, 25V, PC			A.....61	57-11-3332	3.3 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....41	59-22-6100	10 uF	-10%, 25V, E1			A.....62	57-11-4822	8.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....42	59-22-3131	100 uF	-10%, 10V, E1			A.....63	57-11-4673	47 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....43	59-06-0153	15 nF	10%, 25V, PE	(00)		A.....64	57-11-4512	5.1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....44	59-06-0153	15 nF	10%, 25V, PE	(01)		A.....65	57-11-4622	6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		C.....45	59-06-0103	10 nF	10%, 25V, PE						
		C.....46	59-30-6100	10 uF	20%, 16V, T9						
		C.....47	59-22-8679	4.7 uF	-10%, 25V, E1						
		C.....48	59-06-0334	330 nF	10%, 25V, PE						
		C.....49	59-12-4183	18 nF	5%, 25V, PC						
		C.....50	59-22-6109	1 uF	-10%, 25V, E1						
		C.....51	59-06-0334	330 nF	10%, 25V, PE						
		C.....52	59-22-6109	1 uF	-10%, 25V, E1						
		C.....53	59-30-6100	10 uF	-20%, 25V, T9						
		C.....54	59-12-1562	3 nF	1%, 25V, PS						
		C.....55	59-12-1302	3 nF	1%, 25V, PS						
		C.....56	59-14-2390	39 pF	10%, 25V, Cor						
		C.....57	59-06-0102	1 nF	10%, 25V, PE						
		C.....58	59-22-8679	4.7 uF	10%, 25V, E1						
		C.....59	59-05-1332	3.3 nF	2%, 25V, PE						
		C.....60	59-06-0333	33 nF	10%, 25V, PE						
		C.....61	59-06-0471	47 nF	10%, 25V, PE						
		C.....62	59-06-0154	150 nF	10%, 25V, PE						
		C.....63	59-06-0474	470 nF	10%, 25V, PE						
		C.....64	59-11-6182	1.8 nF	2-5%, 25V, PC						
		C.....65	59-22-6100	10 uF	-10%, 25V, E1						
		D.....1	50-34-1114	1 10V	5%, 400mW						
		D.....2	50-04-1123	1 4.7V	5%, 400mW						
		IC.....1	50-09-0187	4C 4559	Dual Op. Amp.						
		IC.....2	50-07-0066	MC 0100	CMOS						
		IC.....3	50-11-0109	HA 12038	DOLBY-B/C NR-PRDC.						
		IC.....4	50-11-0109	HA 12038	DOLBY-B/C NR-PRDC.						

STUDER (01) 02/03/05 R4 DOLBY-C ENCODER 1.710.488-00 PAGE 2


IND.	POS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		L.....1	62-99-0105	L 36mH	5%						
		L.....2	62-99-0109	L 25mH	Variable						
		L.....3	62-99-0108	L 36mH	5%						
		L.....4	62-99-0109	L 23mH	Variable						
		L.....5	62-99-0108	L 36mH	5%						
		L.....6	62-99-0108	L 36mH	5%						
		P.....1	54-01-0253	5-Pole	Pin-Strip						
		P.....2	54-01-0221	12-Pole	Pin-Strip						
		R.....1	50-03-0497	BC 550 C	NPN						
		R.....2	58-99-0136	22 kOhm	20%, 0.10W, PCF, LIM						
		R.....3	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF						
		R.....4	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF						
		R.....5	57-11-4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(00)		R.....6	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(01)		R.....7	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(00)		R.....8	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(01)		R.....9	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(00)		R.....10	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(01)		R.....11	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(00)		R.....12	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(01)		R.....13	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(00)		R.....14	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(01)		R.....15	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(00)		R.....16	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(01)		R.....17	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(00)		R.....18	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(01)		R.....19	57-11-4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF						
(00)		R.....20	57-11-4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF						

STUDER (01) 02/03/05 R4 DOLBY-C ENCODER 1.710.488-00 PAGE 3

DOLBY - C DECODER PCB 1.710.492 "ESE"



DOLBY-C DECODER PCB 1.710.492 "ESE"



IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59-22-6100		10 uF	-10%, 25V, EI		R.....25	57-11-4473		47 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....2	59-22-6100		10 uF	-10%, 25V, EI		R.....26	57-11-4502		5.6 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....3	59-22-5220		22 uF	-10%, 25V, EI		R.....27	57-11-4101		100 Ohm	5%, 0.25W, CF	
C.....4	59-22-5220		22 uF	-10%, 25V, EI		R.....28	57-11-4503		56 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....5	59-22-3221		220 uF	-10%, 10V, EI		R.....29	57-11-4153		15 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....6	59-22-3101		100 uF	-10%, 10V, EI		R.....30	57-11-4512		5.1 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....7	59-22-5220		22 uF	-10%, 25V, EI		R.....31	57-11-4473		47 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....8	59-22-8109		1 uF	-10%, 25V, EI		R.....32	57-11-4622		6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....9	59-22-3221		220 uF	-10%, 10V, EI		R.....33	57-11-4823		82 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....10	59-22-8109		1 uF	-10%, 25V, EI		R.....34	57-11-4155		1 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....11	59-09-0153		15 nF	10%, 25V, PE		R.....35	57-11-4503		56 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....12	59-22-3101		100 uF	-10%, 10V, EI		R.....36	57-11-4683		68 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....13	59-30-4100		10 uF	20%, 16V, Ta		R.....37	57-11-4103		10 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....14	59-09-0153		15 nF	10%, 25V, PE		R.....38	57-11-4221		220 Ohm	5%, 0.25W, CF	
C.....15	59-09-0103		10 nF	10%, 25V, PE		R.....39	57-11-4472		4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....16	59-22-8479		4.7 uF	-10%, 25V, EI		R.....40	57-11-4822		8.2 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....17	59-08-0334		330 nF	10%, 25V, PE		R.....41	57-11-4221		220 Ohm	5%, 0.25W, CF	
C.....18	59-12-6183		18 nF	5%, 25V, PC		R.....42	57-11-4622		6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....19	59-22-8109		1 uF	-10%, 25V, EI		R.....43	57-11-4823		82 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....20	59-08-0334		330 nF	10%, 25V, PE		R.....44	57-11-3102		1 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....21	59-22-8109		1 uF	-10%, 25V, EI		R.....45	57-11-3332		3.3 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....22	59-30-4100		10 uF	-20%, 25V, Ta		R.....46	57-11-4822		8.2 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....23	59-12-7562		5.6 nF	5%, 25V, PS		R.....47	57-11-4562		5.6 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....24	59-12-7392		3.9 nF	5%, 25V, PS		R.....48	57-11-4101		100 Ohm	5%, 0.25W, CF	
C.....25	59-34-2390		39 pF	10%, 25V, Cur		R.....49	57-11-4563		56 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....26	59-08-0102		1 nF	10%, 25V, PE		R.....50	57-11-4153		15 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....27	59-22-8479		4.7 uF	10%, 25V, EI		R.....51	57-11-4512		5.1 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....28	59-09-1332		3.3 nF	2%, 25V, PE		R.....52	57-11-4473		47 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....29	59-08-0333		33 nF	10%, 25V, PE		R.....53	57-11-4622		6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....30	59-08-0473		47 nF	10%, 25V, PE		R.....54	57-11-4823		82 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....31	59-20-0154		150 nF	10%, 25V, PE		R.....55	57-11-4135		1 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....32	59-08-0474		470 nF	10%, 25V, PE		R.....56	57-11-4563		56 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....33	59-11-6182		1.8 nF	2.5%, 25V, PC		R.....57	57-11-4683		68 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....34	59-22-6100		10 uF	-10%, 25V, EI		R.....58	57-11-4133		10 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....35	59-22-3101		100 uF	-10%, 10V, EI		R.....59	57-11-4221		220 Ohm	5%, 0.25W, CF	
C.....36	59-08-0153		15 nF	10%, 25V, PE		R.....60	57-11-4472		4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF	

STUDER (01) 82/05/33 R4 DOLBY-C DECODER 1.710.492.00 PAGE 1

STUDER (01) 82/05/03 R4 DOLBY-C DECODER 1.710.492.00 PAGE 4

IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....37	59-30-4100		10 uF	20%, 16V, Ta		R.....62	57-11-4221		220 Ohm	5%, 0.25W, CF	
C.....38	59-08-0153		15 nF	10%, 25V, PE		R.....63	57-11-4622		6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....39	59-09-0103		10 nF	10%, 25V, PE		R.....64	57-11-4823		82 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....40	59-22-8479		4.7 uF	-10%, 25V, EI		R.....65	57-11-3102		1 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....41	59-08-0334		330 nF	10%, 25V, PE		R.....66	57-11-3332		3.3 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....42	59-12-6183		18 nF	5%, 25V, PC		R.....67	57-11-4622		6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF	
C.....43	59-22-8109		1 uF	-10%, 25V, EI							
C.....44	59-08-0334		330 nF	10%, 25V, PE							
C.....45	59-22-8109		1 uF	-10%, 25V, EI							
C.....46	59-30-4100		10 uF	-20%, 25V, Ta							
C.....47	59-12-7562		5.6 nF	5%, 25V, PS							
C.....48	59-12-7392		3.9 nF	5%, 25V, PS							
C.....49	59-34-2390		39 pF	10%, 25V, Cur							
C.....50	59-08-0102		1 nF	10%, 25V, PE							
C.....51	59-22-8479		4.7 uF	10%, 25V, EI							
C.....52	59-09-1332		3.3 nF	2%, 25V, PE							
C.....53	59-08-0333		33 nF	10%, 25V, PE							
C.....54	59-08-0473		47 nF	10%, 25V, PE							
C.....55	59-20-0154		150 nF	10%, 25V, PE							
C.....56	59-08-0474		470 nF	10%, 25V, PE							
C.....57	59-11-6182		1.8 nF	2.5%, 25V, PC							
C.....58	59-22-6100		10 uF	-10%, 25V, EI							
C.....59	57-77-7777		77.77 pF	20%, 25V, Cur							
C.....60	59-32-4471		470 pF	20%, 25V, Cur							
D.....1	50-04-1103		2 7.5V	5%, 400mA							
D.....2	50-04-1123		2 4.7V	5%, 400mA							
D.....3	50-04-0125		1N4448								
D.....4	50-04-0125		1N4448								
IC.....1	50-07-0066		MC 14066	CHOS	MANUF. TI-RAY, TI-RAY, MANUF.						
IC.....2	50-05-0245		RC 4558	Dual Op. Amp.							
IC.....3	50-09-0107		RC 4559	Dual Op. Amp.							
IC.....4	50-07-0866		MC 14066	CHOS							


STUDER (01) 82/05/03 R4 DOLBY-C DECODER 1.710.492.00 PAGE 2

STUDER (01) 82/05/03 R4 DOLBY-C DECODER 1.710.492.00 PAGE 5


IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
IC.....4	50-11-0109		HA 12038	DOLBY-B/C NR-PROC.	HI-						
IC.....5	50-11-0109		HA 12038	DOLBY-B/C NR-PROC.	HI-						
L.....1	62-29-0108		L 36mH	5%,							
L.....2	62-29-0108		L 36mH	5%,							
P.....1	54-31-0269		5-Pole	Pin-Strip							
P.....2	54-01-0272		11-Pole	Pin-Strip							
Q.....1	50-03-0497		8C 550 C		SI-						
R.....1	57-11-4102		1 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....2	57-11-4222		2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....3	57-11-4472		4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....4	57-11-4133		10 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....5	57-11-4103		10 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....6	57-11-4472		4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....7	57-11-4562		5.6 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....8	57-11-4272		2.7 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....9	57-11-4682		6.8 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....10	57-11-4103		10 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....11	57-11-4153		15 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....12	57-11-4123		12 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....13	57-11-4391		390 Ohm	5%, 0.25W, CF							
R.....14	57-11-4391		390 Ohm	5%, 0.25W, CF							
R.....15	57-11-4562		5.6 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....16	57-11-4472		4.7 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....17	57-11-4134		100 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....18	57-11-4133		10 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....19	57-11-4153		15 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....20	57-11-4133		10 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....21	57-11-4134		100 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....22	57-11-4273		27 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....23	57-11-4673		47 kOhm	5%, 0.25W, CF							
R.....24	57-11-4273		27 kOhm	5%, 0.25W, CF							

STUDER (01) 82/05/33 R4 DOLBY-C DECODER 1.710.492.00 PAGE 3

REPRODUCE AMPLIFIER PCB 1.710.490 "ESE"



REPRODUCE AMPLIFIER PCB 1.710.490 "ESE"



IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59-11-4103	10 nF	2-5% 25V	PC	
C.....2	59-22-5220	22 uF	-10% 25V	EI	
C.....3	59-22-5220	22 uF	-10% 25V	EI	
C.....4	59-22-6109	1 uF	-10% 25V	EI	
C.....5	59-11-6471	470 pF	5% 25V	PC	
C.....6	59-32-1102	1 nF	20% 25V	Cor	
C.....7	59-22-5470	47 uF	-10% 25V	EI	
C.....8	59-12-4473	47 nF	5% 25V	PE	
C.....9	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	EI	
C.....10	59-32-1102	1 nF	10% 25V	Cor	
C.....11	59-32-0100	10 pF	20% 25V	Cor	
C.....12	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	EI	
C.....13	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	EI	
C.....14	59-32-1102	1 nF	10% 25V	Cor	
C.....15	59-22-3221	220 uF	-10% 10V	EI	
C.....16	59-30-1470	47 uF	-20% 3V	Ta	
C.....17	59-32-1151	150 pF	20% 25V	Cor	
C.....18	59-22-5470	47 uF	-10% 25V	EI	
C.....19	59-31-6104	100 nF	10% 25V	PE	
C.....20	59-31-6334	330 nF	10% 25V	PE	
C.....21	59-12-7472	4.7 nF	1% 25V	PS	
C.....22	59-12-7333	33 nF	1% 25V	PS	
C.....23	59-25-3470	47 uF	-10% 16V	EI	
C.....24	59-34-4271	270 pF	5% 25V	Cor	
C.....25	59-32-1151	150 pF	20% 25V	Cor	
C.....26	59-11-4472	4.7 nF	2-5% 25V	PC	
C.....27	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	EI	
C.....28	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	EI	
C.....29	59-22-6109	1 uF	-10% 25V	EI	
C.....30	59-32-1102	1 nF	20% 25V	Cor	
C.....31	59-34-2151	150 pF	2% 25V	Cor	
C.....32	59-31-6334	330 nF	2% 25V	Cor	
C.....33	59-22-5470	47 uF	-10% 16V	EI	
C.....34	59-22-6100	10 uF	-10% 23V	EI	
C.....35	59-12-4473	47 nF	5% 25V	PE	
C.....36	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	EI	
C.....37	59-12-1122	1 nF	20% 25V	Cor	

STUDER (02) 01/05/26 R4 REPRODUCE AMPLIFIER 1.710.490.00 PAGE 1

IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....38	59-22-3221	220 uF	-10% 10V	EI	
C.....39	59-32-1151	150 pF	20% 25V	Cor	
C.....40	59-30-1470	47 uF	-20% 3V	Ta	
C.....41	59-32-0103	10 pF	20% 25V	Cor	
C.....42	59-34-4271	270 pF	5% 25V	Cor	
C.....43	59-31-6104	100 nF	10% 25V	PE	
C.....44	59-31-6334	330 nF	10% 25V	PE	
C.....45	59-32-1102	1 nF	20% 25V	Cor	
C.....46	59-12-7333	33 nF	1% 25V	PS	
C.....47	59-22-5470	47 uF	-10% 25V	EI	
C.....48	59-22-5470	47 uF	-10% 25V	EI	
C.....49	59-11-6103	10 nF	2-5% 25V	PC	
C.....50	59-11-4472	4.7 nF	2-5% 25V	PC	
C.....51	59-22-6100	10 uF	-10% 25V	EI	
C.....52	59-12-7472	4.7 nF	1% 25V	PS	
C.....53	59-11-6471	470 pF	5% 25V	PC	
C.....54	59-34-4331	330 pF	10% 25V	Cor	
C.....55	59-34-4331	330 pF	10% 25V	Cor	
C.....56	59-34-4331	330 pF	10% 25V	Cor	
D.....1	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....2	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....3	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....4	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....5	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....6	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....7	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....8	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....9	50-04-0127	2 3.3V		5% 400W	SI
IC.....1	50-25-0245	8C 4558		Dual Op. Amp.	RA=EI
IC.....2	50-07-0066	MC 14066		CMOS	N= TI
IC.....3	50-11-0105	LM 1111 A		DOLBY B PROC.	N=
IC.....4	50-07-0066	MC 14066		CMOS	N= TI
IC.....5	50-11-0105	LM 1111 A		DOLBY B PROC.	N=
J.....1	54-21-0246	5-Pole		CIS-Socket-Strip	AMP

STUDER (02) 01/05/26 R4 REPRODUCE AMPLIFIER 1.710.490.00 PAGE 2

IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
L.....1	62-02-1822	L 8.2mH		5%	
L.....2	62-02-1822	L 8.2mH		5%	
P.....1	54-01-0249	5-Pole		Pin-Strip	AMP
P.....2	54-01-0221	12-Pole		Pin-Strip	AMP
Q.....1	50-03-0497	8C 550 C		NPN	
Q.....2	50-03-0497	8C 550 C		NPN	
Q.....3	50-03-0497	8C 550 C		NPN	
Q.....4	50-03-0496	8C 560 C		PNP	
Q.....5	50-03-0497	8C 550 C		NPN	
Q.....6	50-03-0497	8C 550 C		NPN	
Q.....7	50-03-0497	8C 550 C		NPN	
Q.....8	50-03-0496	8C 560 C		PNP	
Q.....9	50-03-0497	8C 550 C		NPN	
R.....1	57-11-4103	10 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....2	57-11-4273	27 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....3	57-11-4183	18 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....4	57-11-4183	18 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....5	57-11-4683	68 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....6	57-11-4100	10 Ohm		5% 0.25W	CF
R.....7	57-11-4562	5.6 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....8	57-11-4391	390 Ohm		5% 0.25W	CF
R.....9	57-11-4391	390 Ohm		5% 0.25W	CF
R.....10	57-11-4562	5.6 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....11	57-11-4472	4.7 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....12	57-11-4181	180 Ohm		5% 0.25W	CF
R.....13	57-11-4103	10 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....14	57-39-4981	6.98 kOhm		1% 0.25W	MF
(00) R.....15	57-39-4991	6.49 kOhm		1% 0.25W	MF
(01) R.....16	57-11-4562	5.6 kOhm		5% 0.25W	CF
(01) R.....17	57-11-4482	4.3 kOhm		2% 0.25W	CF
R.....18	57-11-4103	10 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....19	57-11-4102	1 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....20	57-11-4103	10 kOhm		5% 0.25W	CF

STUDER (02) 01/05/26 R4 REPRODUCE AMPLIFIER 1.710.490.00 PAGE 3

IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....21	57-11-4331	330 Ohm		5% 0.25W	CF
R.....22	57-11-4273	27 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....23	57-11-4194	150 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....24	57-11-4103	10 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....25	57-11-4473	47 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....26	57-11-4473	47 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....27	57-11-4192	1 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....28	57-11-4273	27 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....29	57-11-4224	220 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....30	57-11-4104	100 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....31	57-11-4472	4.7 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....32	57-11-4224	220 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....33	57-11-4274	270 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....34	57-11-4473	47 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....35	57-11-4471	470 Ohm		5% 0.25W	CF
R.....36	57-11-4274	270 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....37	57-11-4473	47 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....38	57-11-3332	3.3 kOhm		5% 0.25W	MF
R.....39	57-11-4334	330 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....40	57-11-4334	330 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....41	57-11-4102	1 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....42	57-11-4273	27 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....43	57-11-4123	10 kOhm		5% 0.25W	CF
(00) R.....44	57-11-4562	5.6 kOhm		5% 0.25W	CF
(01) R.....45	57-11-4482	4.3 kOhm		2% 0.25W	CF
R.....46	57-11-4471	470 Ohm		5% 0.25W	CF
R.....47	57-11-4194	150 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....48	57-11-4472	4.7 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....49	57-11-4224	220 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....50	57-11-4104	100 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....51	57-11-4224	220 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....52	57-11-4331	330 Ohm		5% 0.25W	CF
(00) R.....53	57-39-4981	6.98 kOhm		1% 0.25W	MF
(01) R.....54	57-39-4991	6.49 kOhm		1% 0.25W	MF
R.....55	57-11-4102	1 kOhm		5% 0.25W	CF

STUDER (02) 01/05/26 R4 REPRODUCE AMPLIFIER 1.710.490.00 PAGE 4

IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....56	57-11-4274	270 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....57	57-11-4472	4.7 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....58	57-11-4473	47 kOhm		5% 0.25W	CF
R.....59	57-11-4181	180 Ohm		5% 0.25W	CF
R.....60	57-11-4471	470 Ohm		5% 0.25W	CF
R.....61	57-11-3332	3.3 kOhm		5% 0.25W	MF
R.....62	58-19-0203	20 kOhm		20% 0.15W	POT, LTM
R.....63	58-19-0223	20 kOhm		20% 0.15W	POT, LTM
(02) R.....64	57-11-4123	12 kOhm		5% 0.15W	CF
(02) R.....65	57-11-4123	12 kOhm		5% 0.15W	CF
D.....1	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....2	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....3	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....4	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....5	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....6	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....7	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....8	50-04-0125	1N4448		SI	any
D.....9	50-04-0127	2 3.3V		5% 400W	SI
IC.....1	50-25-0245	8C 4558		Dual Op. Amp.	RA=EI
IC.....2	50-07-0066	MC 14066		CMOS	N= TI
IC.....3	50-11-0105	LM 1111 A		DOLBY B PROC.	N=
IC.....4	50-07-0066	MC 14066		CMOS	N= TI
IC.....5	50-11-0105	LM 1111 A		DOLBY B PROC.	N=
J.....1	54-21-0246	5-Pole		CIS-Socket-Strip	AMP


STUDER (02) 01/05/26 R4 REPRODUCE AMPLIFIER 1.710.490.00 PAGE 5

EI=Electrolytic, Cor=Ceramic, PC=Polycarb., TA=Tantalum, PE=Polyester,
PS=Polystyrene, SI=Silicon
CF=Carbon Film, MF=Metal Film

MANUFACTURER: TI=TEXAS INSTRUMENTS, M=MOTOROLA, N=NATIONAL, R=RAYTHEON

DRG 01/01/05 (01) 01/03/26 (02) 01/06/26


MIC/PHONES AMPLIFIER PCB 1.710.351-00/-81



MIC/PHONES AMPLIFIER PCB 1.710.351 ONLY IN CONNECTION WITH DOLBY-C ENCODER PCB 1.710.489
 VALID SINCE SERIAL NO. 17051

★ FOR 1.710.351-00: R6, R10=150Ω ; FOR 1.710.351-81: R6, R10=68Ω

MIC/PHONES AMPLIFIER PCB 1.710.351-00/-81



1.710.351-15

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.32.3103	10 nF	20%	Car	
C.....2	59.32.3103	10 nF	20%	Car	
C.....3	59.22.6100	10 uF	-10%	EI	
C.....4	59.22.6100	10 uF	-10%	EI	
C.....5	59.32.0100	10 pF	20%	Car	
C.....6	59.32.4102	1 nF	20%	Car	
C.....7	59.22.2221	220 uF	-10%	EI	
C.....8	59.32.0100	10 pF	20%	Car	
C.....9	59.32.4102	1 nF	20%	Car	
C.....10	59.22.2221	220 uF	-10%	EI	
C.....11	59.22.8479	4.7 uF	-20%	EI	
C.....12	59.22.8479	4.7 uF	-20%	EI	
C.....13	59.22.5220	22 uF	-10%	EI	
C.....14	59.22.6100	10 uF	-10%	EI	
C.....15	59.22.6100	10 uF	-10%	EI	
C.....16	59.22.5220	22 uF	-10%	EI	
C.....17	59.32.1330	33 pF	20%	Car	
C.....18	59.32.1330	33 pF	20%	Car	
D.....1	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....2	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....3	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....4	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....5	50.04.0125	1N4448		SI	
IC.....1	50.09.0107	RC 4559	Dual Op. Amp.	TI+RA	
IC.....2	50.09.0107	RC 4559	Dual Op. Amp.	TI+RA	
IC.....3	50.09.0107	RC 4559	Dual Op. Amp.	TI+RA	

J.....1	1.710.350.02	Jack-Socket	St		
J.....2	1.710.350.02	Jack-Socket	St		
J.....3	1.710.350.02	Jack-Socket	St		
J.....4	54.01.0238	6-Pole CIS-Socket-Strip	AMP		
J.....5	54.01.0238	6-Pole CIS-Socket-Strip	AMP		
J.....6	54.01.0216	4-Pole CIS-Socket-Strip	AMP		
J.....7	54.01.0291	11-Pole CIS-Socket-Strip	AMP		

STUDER 82/07/05 RW MIC. PHONES AMPL. 1.710.351.00 PAGE 1

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
K.....1	50.04.0121	PZ 4	24V, 40U		
Q.....1	50.03.0625	BC 327	PNP		
Q.....2	50.03.0625	BC 327	PNP		
Q.....3	50.03.0497	BC 550 C	NPN		
Q.....4	50.03.0497	BC 550 C	NPN		
Q.....5	50.03.0497	BC 550 C	NPN		
Q.....6	50.03.0497	BC 550 C	NPN		
Q.....7	50.03.0625	BC 327	PNP	matched with Q11	St
Q.....8	50.03.0516	BC 337	NPN	matched with Q12	St
Q.....9	50.03.0516	BC 337	NPN	matched with Q13	St
Q.....10	50.03.0625	BC 327	PNP	matched with Q14	St
Q.....11	50.03.0625	BC 327	PNP	matched with Q 7	St
Q.....12	50.03.0516	BC 337	NPN	matched with Q 8	St
Q.....13	50.03.0516	BC 337	NPN	matched with Q 9	St
Q.....14	50.03.0625	BC 327	PNP	matched with Q10	St

R.....1	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....2	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....3	1.710.350.01	22 kOhm	20%, 0.15W, PCF, +log	St	
R.....4	57.11.4113	11 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....5	57.11.4153	15 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....6	57.11.4151	15 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....7	57.11.4224	220 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....8	57.11.4113	11 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....9	57.11.4153	15 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....10	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....11	57.11.4224	220 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....12	57.11.4681	680 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....13	57.11.4681	680 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....14	57.11.4183	18 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....15	57.11.4183	18 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....16	57.11.4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....17	57.11.4101	100 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....18	57.11.4101	100 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....19	57.11.4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....20	57.11.4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF		

STUDER 82/07/05 RW MIC. PHONES AMPL. 1.710.351.00 PAGE 2

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....21	57.12.4471	470 Ohm	5%, 0.33W, CF		
R.....22	57.12.4471	470 Ohm	5%, 0.33W, CF		
R.....23	57.11.4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....24	57.11.4622	6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....25	57.11.4622	6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....26	57.11.4220	22 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....27	57.11.4220	22 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....28	57.11.4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....29	57.11.4220	22 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....30	57.11.4220	22 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....31	57.11.4622	6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....32	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....33	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....34	57.11.4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....35	57.11.4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....36	57.11.4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....37	57.11.4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....38	57.11.4622	6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....39	57.11.4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....40	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....41	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		

C=CAPACITOR, E=ELECTROLYTIC,
CF=CARBON FILM
MANUFACTURER: TI= TEXAS INSTRUMENT St=STUDER, SI=Siemens

CRIG 82/06/21

STUDER 82/07/05 RW MIC. PHONES AMPL. 1.710.351.00 PAGE 3

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.32.3103	10 nF	20%	Car	
C.....2	59.32.3103	10 nF	20%	Car	
C.....3	59.22.6100	10 uF	-10%	EI	
C.....4	59.22.6100	10 uF	-10%	EI	
C.....5	59.32.0100	10 pF	20%	Car	
C.....6	59.32.4102	1 nF	20%	Car	
C.....7	59.22.2221	220 uF	-10%	EI	
C.....8	59.32.0100	10 pF	20%	Car	
C.....9	59.32.4102	1 nF	20%	Car	
C.....10	59.22.2221	220 uF	-10%	EI	
C.....11	59.22.8479	4.7 uF	-20%	EI	
C.....12	59.22.8479	4.7 uF	-20%	EI	
C.....13	59.22.5220	22 uF	-10%	EI	
C.....14	59.22.6100	10 uF	-10%	EI	
C.....15	59.22.6100	10 uF	-10%	EI	
C.....16	59.22.5220	22 uF	-10%	EI	
C.....17	59.32.1330	33 pF	20%	Car	
C.....18	59.32.1330	33 pF	20%	Car	
D.....1	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....2	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....3	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....4	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....5	50.04.0125	1N4448		SI	
IC.....1	50.09.0107	RC 4559	Dual Op. Amp.	TI+RA	
IC.....2	50.09.0107	RC 4559	Dual Op. Amp.	TI+RA	
IC.....3	50.09.0107	RC 4559	Dual Op. Amp.	TI+RA	

J.....1	1.710.350.02	Jack-Socket	St		
J.....2	1.710.350.02	Jack-Socket	St		
J.....3	1.710.350.02	Jack-Socket	St		
J.....4	54.01.0238	6-Pole CIS-Socket-Strip	AMP		
J.....5	54.01.0238	6-Pole CIS-Socket-Strip	AMP		
J.....6	54.01.0216	4-Pole CIS-Socket-Strip	AMP		
J.....7	54.01.0291	11-Pole CIS-Socket-Strip	AMP		

STUDER (00) 83/06/15 RW MIC. PHONES AMPL. 1.710.351.01 PAGE 1

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
K.....1	50.04.0121	PZ 4	24V, 40U		
Q.....1	50.03.0625	BC 327	PNP		
Q.....2	50.03.0625	BC 327	PNP		
Q.....3	50.03.0497	BC 550 C	NPN		
Q.....4	50.03.0497	BC 550 C	NPN		
Q.....5	50.03.0497	BC 550 C	NPN		
Q.....6	50.03.0497	BC 550 C	NPN		
Q.....7	50.03.0625	BC 327	PNP	matched with Q11	St
Q.....8	50.03.0516	BC 337	NPN	matched with Q12	St
Q.....9	50.03.0516	BC 337	NPN	matched with Q13	St
Q.....10	50.03.0625	BC 327	PNP	matched with Q14	St
Q.....11	50.03.0625	BC 327	PNP	matched with Q 7	St
Q.....12	50.03.0516	BC 337	NPN	matched with Q 8	St
Q.....13	50.03.0516	BC 337	NPN	matched with Q 9	St
Q.....14	50.03.0625	BC 327	PNP	matched with Q10	St

R.....1	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....2	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....3	1.710.350.01	22 kOhm	20%, 0.15W, PCF, +log	St	
R.....4	57.11.4113	11 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....5	57.11.4153	15 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....6	57.11.4151	15 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....7	57.11.4224	220 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....8	57.11.4113	11 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....9	57.11.4153	15 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....10	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....11	57.11.4224	220 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....12	57.11.4681	680 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....13	57.11.4681	680 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....14	57.11.4183	18 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....15	57.11.4183	18 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....16	57.11.4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....17	57.11.4101	100 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....18	57.11.4101	100 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....19	57.11.4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....20	57.11.4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF		

STUDER (00) 83/06/15 RW MIC. PHONES AMPL. 1.710.351.01 PAGE 2


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....21	57.12.4471	470 Ohm	5%, 0.33W, CF		
R.....22	57.12.4471	470 Ohm	5%, 0.33W, CF		
R.....23	57.11.4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....24	57.11.4622	6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....25	57.11.4622	6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....26	57.11.4220	22 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....27	57.11.4220	22 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....28	57.11.4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....29	57.11.4220	22 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....30	57.11.4220	22 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R.....31	57.11.4622	6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....32	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....33	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....34	57.11.4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....35	57.11.4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....36	57.11.4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....37	57.11.4563	56 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....38	57.11.4622	6.2 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....39	57.11.4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....40	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		
R.....41	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		

C=CAPACITOR, E=ELECTROLYTIC,
CF=CARBON FILM
MANUFACTURER: TI= TEXAS INSTRUMENT St=STUDER, SI=Siemens


CRIG 83/06/15

STUDER (00) 83/06/15 RW MIC. PHONES AMPL. 1.710.351.01 PAGE 3

MIC/PHONES AMPLIFIER PCB 1.710.350



MIC/PHONES AMPLIFIER PCB 1.710.350



IND.	POS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1		59.32.3103	10 nF	20%	Cor
C.....2		59.32.3103	10 nF	20%	Cor
C.....3		59.32.4102	1 nF	20%	Cor
C.....4		59.30.6130	1 uF	-20%	Ta
C.....5		59.32.4102	1 nF	20%	Cor
C.....6		59.30.6100	1 uF	20%	Ta
C.....7		59.22.8479	4.7 uF	-20%	EL
C.....8		59.22.8479	4.7 uF	-20%	EL
C.....9		59.32.0100	10 pF	20%	Cor
C.....10		59.22.4131	100 uF	-10%	EI
C.....11		59.32.0100	10 pF	20%	Cor
C.....12		59.22.4131	100 uF	-10%	EI
C.....13		59.22.5220	22 uF	-10%	EI
C.....14		59.32.1330	33 pF	20%	Cor
C.....15		59.32.1330	33 pF	20%	Cor
C.....16		59.22.5220	22 uF	-10%	EI
C.....17		59.22.6100	10 uF	-10%	EI
C.....18		59.32.0131	100 pF	-10%	Cor
C.....19		59.32.0101	100 pF	-10%	Cor
C.....20		59.22.6100	10 uF	-10%	EI
D.....1		50.04.0125			SI
D.....2		50.04.0125			SI
D.....3		50.04.0125			SI
D.....4		50.04.0125			SI
D.....5		50.04.0125			SI
IC.....1		50.25.0257	LM 301	LIN	TI
IC.....2		50.25.0257	LM 301	LIN	TI
J.....1		1.710.350.00		Jack-Socket	S
J.....2		1.710.350.00		Jack-Socket	S
J.....3		1.710.350.00		Jack-Socket	S
J.....4		59.01.0238	6-Pole	CIS-Socket-Strip	S
J.....5		59.01.0291	11-Pole	CIS-Socket-Strip	AMP
K.....1		56.04.0141	PZ 4	24V, 40W	

S T U D E R (02) 82/03/31 R4 MIC. PHONES AMPL. 1.710.350.00 PAGE 1

IND.	POS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
Q.....1		50.03.0496	8C 560 C	PNP	
Q.....2		50.03.0496	8C 560 C	PNP	
Q.....3		50.03.0497	8C 550 C	NPN	
Q.....4		50.03.0497	8C 550 C	NPN	
Q.....5		50.03.0497	8C 550 C	NPN	
Q.....6		50.03.0497	8C 550 C	NPN	
Q.....7		50.03.0317	8C 251 A	PNP, BC 307 A	
Q.....8		50.03.0436	8C 237 B	NPN, BC 347 B	
Q.....9		50.03.0317	8C 251 A	PNP, BC 307 A	
Q.....10		50.03.0436	8C 237 B	NPN, BC 347 B	
Q.....11		50.03.0497	8C 550 C	NPN	
Q.....12		50.03.0497	8C 550 C	NPN	
R.....1		1.710.350.01	22 kOhm	*log	S
R.....2		57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....3		57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF	
(00) R.....4		57.11.4224	220 kOhm	5%, 0.25W, CF	
(02) R.....5		57.11.4124	120 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....6		57.11.4124	100 kOhm	5%, 0.25W, CF	
(00) R.....7		57.11.4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF	
(02) R.....8		57.11.4471	470 Ohm	5%, 0.25W, CF	
R.....9		57.11.4224	220 kOhm	5%, 0.25W, CF	
(00) R.....10		57.11.4124	120 kOhm	5%, 0.25W, CF	
(02) R.....11		57.11.4101	100 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....12		57.11.4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF	
(00) R.....13		57.11.4471	470 Ohm	5%, 0.25W, CF	
(02) R.....14		57.11.4224	220 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....15		57.11.4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF	
R.....16		57.11.4183	16 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....17		57.11.4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....18		57.11.4153	15 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....19		57.11.4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....20		57.11.4153	15 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....21		57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....22		57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....23		57.11.4183	16 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....24		57.12.4471	470 Ohm	5%, 0.33W, CF	
R.....25		57.11.4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....26		57.11.4131	100 Ohm	5%, 0.25W, CF	
R.....27		57.11.4101	100 Ohm	5%, 0.25W, CF	
(00) R.....28		57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF	
(01) R.....29		57.11.4471	470 Ohm	5%, 0.25W, CF	
R.....30		57.11.4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....31		57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF	
(00) R.....32		57.11.4471	470 Ohm	5%, 0.25W, CF	


S T U D E R (02) 82/03/31 R4 MIC. PHONES AMPL. 1.710.350.00 PAGE 2

IND.	POS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....21		57.11.4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....22		57.11.4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF	
R.....23		57.11.4183	16 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....24		57.12.4471	470 Ohm	5%, 0.33W, CF	
R.....25		57.11.4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....26		57.11.4131	100 Ohm	5%, 0.25W, CF	
R.....27		57.11.4101	100 Ohm	5%, 0.25W, CF	
(00) R.....28		57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF	
(01) R.....29		57.11.4471	470 Ohm	5%, 0.25W, CF	
R.....30		57.11.4683	68 kOhm	5%, 0.25W, CF	
R.....31		57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF	
(00) R.....32		57.11.4471	470 Ohm	5%, 0.25W, CF	

STAGE CONFIGURATION OF COMPARATOR CONNECTORS		
STAGE	R	IC NR/PIN-X/PIN
1	D 3	1/5/2
2	R 9	1/7/1
3	R 10	1/11/13
4	R 11	1/9/14
5	R 12	2/5/2
6	R 13	2/7/1
7	R 14	2/11/13
8	R 15	2/9/14
9	R 16	3/5/2
10	R 17	3/7/1
11	R 18	3/11/13
12	R 19	3/9/14
13	R 20	4/5/2
14	R 21	4/7/1
15	R 22	4/11/13
16	R 23	4/9/14
17	R 24	5/5/2
18	R 25	5/7/1
19	R 26	5/11/13
20	R 27	5/9/14
21	R 28	6/5/2
22	R 29	6/7/1
23	R 30	6/11/13
24	R 31	6/9/14

PCB 1.710.360:
COMPONENTS WICH DIFFER TO 1.710.361 SEE POSITION LIST 1.710.360.

PEAK METER ELECTRONICS PCB 1.710.361(360) "ESE"



IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.22.5220	22 uF	- 20%	10V EL	
C.....2	59.12.2474	.47 uF		5% PE	
C.....3	59.12.2474	.47 uF		5% PE	
D.....1	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....2	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....3	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....4	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....5	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....6	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....7	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....8	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....9	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....10	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....11	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....12	50.04.0125	1N4448		SI	
IC.....1	50.11.0104	LM 339		LIN UA 339	
IC.....2	50.11.0104	LM 339		LIN UA 339	
IC.....3	50.11.0104	LM 339		LIN UA 339	
IC.....4	50.11.0104	LM 339		LIN UA 339	
IC.....5	50.11.0104	LM 339		LIN UA 339	
IC.....6	50.11.0104	LM 339		LIN UA 339	
IC.....7	50.06.0014	74LS 14		TTL	
IC.....8	50.09.0104	LF 347		TL 084	N ₂ TI.
IC.....9	50.05.0232	RC 4136		RC4136N	RAY, TI.
J.....1	54.01.0215	12-Pole			
P.....1	54.01.0426	6-Pole		Pin-Strip	
P.....2	54.01.0428	8-Pole		Pin-Strip	
P.....3	54.01.0428	8-Pole		Pin-Strip	
P.....4	54.01.0428	8-Pole		Pin-Strip	
Q.....1	50.03.0351	BC 327-25		PNP	P ₂
Q.....2	50.03.0351	BC 327-25		PNP	P ₂
Q.....3	50.03.0351	BC 327-25		PNP	M ₂ P ₂

STUDER 81/11/12 RM PEAK METER ELECTRONICS MK 2 1.710.361.00 PAGE 1

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
L.....1	59.30.2470	.47 uF	- 20%	6.3V TA	
L.....2	59.12.2474	.47 uF		5% PE	
L.....3	59.12.2474	.47 uF		5% PE	
D.....1	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....2	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....3	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....4	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....5	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....6	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....7	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....8	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....9	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....10	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....11	50.04.0125	1N4448		SI	
D.....12	50.04.0125	1N4448		SI	
IC.....1	50.11.0104	LM 339		LIN UA 339	
IC.....2	50.11.0104	LM 339		LIN UA 339	
IC.....3	50.11.0104	LM 339		LIN UA 339	
IC.....4	50.11.0104	LM 339		LIN UA 339	
IC.....5	50.11.0104	LM 339		LIN UA 339	
IC.....6	50.11.0104	LM 339		LIN UA 339	
IC.....7	50.06.0014	74LS 14		TTL	
IC.....8	50.09.0104	LF 347		TL 084	N ₂ TI.
IC.....9	50.05.0232	RC 4136		RC4136N	RAY, TI.
J.....1	54.01.0215	12-Pole			
P.....1	54.01.0426	6-Pole		Pin-Strip	
P.....2	54.01.0428	8-Pole		Pin-Strip	
P.....3	54.01.0428	8-Pole		Pin-Strip	
P.....4	54.01.0428	8-Pole		Pin-Strip	
Q.....1	50.03.0490	BC 328-25		PNP	P ₂
Q.....2	50.03.0490	BC 328-25		PNP	P ₂
Q.....3	50.03.0317	BC 251 A		PNP	M ₂ P ₂

STUDER (01) 81/06/24 RM PEAK METER ELECTRONICS 1.710.360.00 PAGE 1

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
Q.....4	50.03.0331	2N 5639		FET	M ₂ SK ₂
Q.....5	50.03.0331	2N 5639		FET	M ₂ SK ₂
Q.....6	50.03.0515	BC 307 B		PNP	M ₂ P ₂
Q.....7	50.03.0436	BC 237 B		NPN	M ₂ P ₂
Q.....8	50.03.0436	BC 237 B		NPN	M ₂ P ₂
R.....1	57.11.3102	1.0 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....2	57.11.4331	330 Ohm	5%	0.25W, CF	
R.....3	57.11.4331	330 Ohm	5%	0.25W, CF	
R.....4	57.11.4122	1.2 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....5	57.11.3102	1.0 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....6	57.11.4331	330 Ohm	5%	0.25W, CF	
R.....7	57.11.4103	10 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....8	57.11.4103	10 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....9	57.11.3661	8.46 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....10	57.11.3661	8.46 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....11	57.11.3662	8.48 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....12	57.11.3662	8.48 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....13	57.11.3661	8.46 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....14	57.11.3661	8.46 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....15	57.11.3662	8.48 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....16	57.11.3302	3.3 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....17	57.11.3272	2.7 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....18	57.11.3272	2.7 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....19	57.11.3272	2.7 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....20	57.11.3272	2.7 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....21	57.11.3272	2.7 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....22	57.11.3202	2.0 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....23	57.11.3332	3.3 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....24	57.11.3251	2.5 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....25	57.11.3202	2.0 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....26	57.11.3162	1.6 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....27	57.11.3132	1.3 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....28	57.11.3102	1.0 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....29	57.11.3821	820 Ohm	1%	0.25W, HF	
R.....30	57.11.1371	1.37 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....31	57.11.7810	787 Ohm	1%	0.25W, HF	

STUDER 81/11/12 RM PEAK METER ELECTRONICS MK 2 1.710.361.00 PAGE 2

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....32	57.11.4105	1 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....33	57.11.3272	2.7 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....34	57.11.4103	10 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....35	57.11.4473	47 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....36	58.02.5103	10 kOhm	20%	0.15W, POT-LIN	
R.....37	57.11.4472	4.7 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....38	57.11.4155	1.5 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....39	57.11.4103	10 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....40	57.11.4103	10 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....41	57.11.4473	47 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....42	57.11.4154	150 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....43	57.11.4104	100 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....44	57.11.4104	100 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....45	57.11.4105	1 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....46	57.11.4154	150 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....47	57.11.4333	33 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....48	57.11.4333	33 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....49	58.02.5103	10 kOhm	20%	0.15W, POT-LIN	
R.....50	57.11.4472	4.7 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....51	57.11.4155	1.5 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....52	57.11.3272	2.7 kOhm	1%	0.25W, HF	
R.....53	57.11.4103	10 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....54	57.11.4103	10 kOhm	5%	0.25W, CF	
R.....55	57.11.4103	10 kOhm	5%	0.25W, CF	


MF=Metal Film, CF=Carbon Film, POT=Pot-Meter Carbon Film, TA= tantalum, PE=Polyester, MANUFACTURER: N= NATIONAL, TI= TEXAS INSTRUMENTS, P= PHILIPS, M= MOTOROLA, SIG= SILENTICS, S= SILICONIX

ORIG 81/10/20
STUDER 81/11/12 RM PEAK METER ELECTRONICS MK 2 1.710.361.00 PAGE 3

MF=Metal Film, CF=Carbon Film, POT=Pot-Meter Carbon Film, TA= tantalum, PE=Polyester, MANUFACTURER: N= NATIONAL, TI= TEXAS INSTRUMENTS, P= PHILIPS, M= MOTOROLA, SIG= SILENTICS, S= SILICONIX


ORIG 81/02/09 (01) 81/08/24
STUDER (01) 81/08/24 RM PEAK METER ELECTRONICS 1.710.360.00 PAGE 3

PEAK METER DISPLAY PCB 1.710.356




PEAK METER DISPLAY PCB 1.710.356 ONLY IN CONNECTION WITH PEAK METER ELECTRONICS PCB 1.710.361

PEAK METER DISPLAY PCB 1.710.356




INC.	PCS.NC.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	INC.	PCS.NC.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
DL....1	50.C4.2134	MV 57164	2-4	mCD 220mA	G1	R....23	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF	
DL....2	50.C4.2134	MV 57164	2-4	mCD 220mA	G1	R....24	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF	
DL....3	50.C4.2134	MV 57164	2-4	mCD 220mA	G1	R....25	57.11.4020	82	Chm	5%, 0.25W, CF	
DL....4	50.C4.2134	MV 57164	2-4	mCD 220mA	G1	R....26	57.11.4121	120	Chm	5%, 0.25W, CF	
DL....5	50.C4.2134	MV 57164	2-4	mCD 220mA	G1	R....27	57.11.4121	120	Chm	5%, 0.25W, CF	
DL....6	50.C4.2134	MV 57164	2-4	mCD 220mA	G1						
DL....7	50.C4.2115	MV 57124	2-4	mCD 220mA	MON+G1						
DL....8	50.C4.2119	MV 57124	2-4	mCD 220mA	MON+G1						
DL....9	50.C4.2119	MV 57124	2-4	mCD 220mA	MON+G1						
J.....1	54.C1.0262	CIS 8-PDL									
J.....2	54.C1.0262	CIS 8-PDL									
J.....3	54.C1.0262	CIS 8-PDL									
J.....4	54.C1.0238	CIS 6-PDL									
R.....1	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....2	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....3	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....4	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....5	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....6	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....7	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....8	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....9	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....10	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....11	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....12	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....13	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....14	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....15	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....16	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....17	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....18	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....19	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....20	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....21	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							
R.....22	57.11.4151	150	Chm	5%, 0.25W, CF							

PEAK METER DISPLAY PCB 1.710.355



PEAK METER DISPLAY PCB 1.710.355 ONLY IN CONNECTION WITH PEAK METER ELECTRONICS PCB 1.710.360

PEAK METER DISPLAY PCB 1.710.355



IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
DL....1	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI	R....18	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
DL....2	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI	R....19	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
DL....3	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI	R....20	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
DL....4	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI	R....21	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
DL....5	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI	R....22	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
DL....6	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI	R....23	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
DL....7	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI	R....24	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
DL....8	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI	R....25	57.11.4820	82 Ohm	5%, 0.25W, CF		
DL....9	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI	R....26	57.11.4121	120 Ohm	5%, 0.25W, CF		
DL....10	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI	R....27	57.11.4121	120 Ohm	5%, 0.25W, CF		
DL....11	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....12	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....13	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....14	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....15	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....16	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....17	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....18	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....19	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....20	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....21	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....22	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....23	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....24	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....25	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....26	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....27	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....101	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....102	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....103	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....104	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....105	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....106	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....107	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....108	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....109	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						
DL....110	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI						

CF= Carbon Film
MANUFACTURER: MON=MONSANTO GI=GENERAL INSTRUMENTS
ORIG 81/01/29

S T U D E R 83/01/18 RW PEAK METER DISPLAY 1.710.355.00 PAGE 1 S T U D E R 83/01/18 RW PEAK METER DISPLAY 1.710.355.00 PAGE 3

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
DL....111	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI
DL....112	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI
DL....113	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI
DL....114	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI
DL....115	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI
DL....116	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI
DL....117	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI
DL....118	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI
DL....119	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI
DL....120	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI
DL....121	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI
DL....122	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI
DL....123	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI
DL....124	50.04.2119	MV 57124	2-4 mCd	Ø20mA	MON+GI
J....1	54.01.0262	8-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP
J....2	54.01.0262	8-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP
J....3	54.01.0262	8-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP
J....4	54.01.0238	6-Pole	CIS-Socket-Strip		AMP
R....1	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....2	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....3	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....4	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....5	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....6	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....7	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....8	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....9	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....10	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....11	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....12	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....13	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....14	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....15	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....16	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		
R....17	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF		

S T U D E R 83/01/18 RW PEAK METER DISPLAY 1.710.355.00 PAGE 2

SERVICE WIRING LIST MKII

S E R V I C E-VERDRAHTUNGS-LISTE *** 1.710.371.00 *** AEND.DAT. 82/02/15-00

 KABELBUND B710 MK 2 (SERVICE LISTE) PROC.DAT. 83/01/11 * 10:11

ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL NAME	TYP	-- AN F A N G --				LAENGE	TYP	--- AN Z A P F U N G ---				LAENGE	TYP	----- E N D E -----				BEM
						AS	GR	EL	PT			AS	GR	EL	PT			AS	GR	EL	PT	
	1.710.371.93	0320	GB	S-REC	N	00	01	01	01							310	N	00	01	09	11	
	1.710.371.93	0400	GN	S-STOP	N	00	01	01	02							310	N	00	01	09	10	
	1.710.371.93	0540	VI	S-PLAY	N	00	01	01	03							310	N	00	01	09	09	
	1.710.371.93	0700	WS	S-FORW	N	00	01	01	04							310	N	00	01	09	06	
	1.710.371.93	0320	GB	S-REW	N	00	01	01	05							310	N	00	01	09	04	
	1.710.371.93	0540	VI	S-PAUSE	N	00	01	01	06							310	N	00	01	09	01	
	1.710.371.93	0620	GR	S-ZERO	N	00	01	01	07							310	N	00	01	09	08	
	1.710.371.93	0160	BR	S-RUNUP	N	00	01	01	08							310	N	00	01	09	05	
	1.710.371.93	0400	GN	S-MODE	N	00	01	01	10							310	N	00	01	09	03	
	1.710.371.93	0170	BR	S-SET	N	00	01	01	11							330	L	00	01	31	02	
	1.710.371.93	0630	GR	S-START	N	00	01	01	12							350	L	00	01	31	03	
	1.710.371.93	0710	WS	S-CSTOP	N	00	01	01	13							365	L	00	01	31	04	
	1.710.371.93	0330	GB	S-CLEAR	N	00	01	01	14							380	L	00	01	31	05	
	1.710.371.93	0420	GN	S-TIPLAY	N	00	01	01	15							400	L	00	01	31	06	
	1.710.371.93	0550	VI	S-TIREC	N	00	01	01	16							410	L	00	01	31	07	
	1.710.371.93	0080	SW	GND-PRG	N	00	01	01	17							330	L	00	01	31	01	
	1.710.371.93	0070	SW	GND-KB	N	00	01	01	18							310	N	00	01	09	07	
	1.710.371.93	0160	BR	S-REN	N	00	01	01	19							310	N	00	01	09	12	
	1.710.371.93	0180	BR	S-REN	N	00	01	01	20							420	L	00	01	31	08	

ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL NAME	TYP	-- AN F A N G --				LAENGE	TYP	--- AN Z A P F U N G ---				LAENGE	TYP	----- E N D E -----				BEM
						AS	GR	EL	PT			AS	GR	EL	PT			AS	GR	EL	PT	
	1.710.371.93	0570	VI	VAC-1	N	00	01	02	01							450	D	00	01	10	12	
	1.710.371.93	0570	VI	VAC-2	N	00	01	02	02							450	D	00	01	10	11	
	1.710.371.93	0280	OR	+ 5V	N	00	01	02	03							450	D	00	01	10	04	
01)	1.710.371.93	0650	GR	Y-TIMER	N	00	01	02	05							450	D	00	01	10	06	
01)	1.710.371.93	0440	GN	Y-AM	N	00	01	02	06							450	D	00	01	10	07	
01)	1.710.371.93	0340	GB	Y-PM	N	00	01	02	07							450	D	00	01	10	08	
	1.710.371.93	0100	SW	GND-DISP	N	00	01	02	08							450	D	00	01	10	09	
	1.710.371.93	0730	WS	DL-REC	N	00	01	02	09							450	D	00	01	10	05	
	1.710.371.93	0440	GN	Y-DATA	N	00	01	02	10							450	D	00	01	10	02	
	1.710.371.93	0190	BR	Y-CLOCK	N	00	01	02	11							450	D	00	01	10	01	
	1.710.371.93	0650	GR	Y-DLEN	N	00	01	02	12							450	D	00	01	10	03	

ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL NAME	TYP	-- AN F A N G --				LAENGE	TYP	--- AN Z A P F U N G ---				LAENGE	TYP	----- E N D E -----				BEM
						AS	GR	EL	PT			AS	GR	EL	PT			AS	GR	EL	PT	
	1.710.371.93	0110	SW	GND-HS	N	00	01	06	01							500	N	00	01	12	12	
	1.710.371.93	0050	SW	GND-D	N	00	01	06	02							280	N	00	01	11	01	
	1.710.371.93	0200	BR	Y-READY	N	00	01	06	03							500	N	00	01	12	06	
	1.710.371.93	0520	VI	S-STDBY	N	00	01	06	04							280	N	00	01	11	08	
	1.710.371.93	0580	VI	Y-REC	N	00	01	06	07							500	N	00	01	12	04	
	1.710.371.93	0450	GN	Y-MUTE2	N	00	01	06	08							500	N	00	01	12	11	
	1.710.371.93	0740	WS	Y-MUTE1	N	00	01	06	09							500	N	00	01	12	02	
	1.710.371.93	0350	GB	Y-CAL	N	00	01	06	10							500	N	00	01	12	07	
	1.710.371.93	0610	GR	S-ON	N	00	01	06	11							280	N	00	01	11	07	
	1.710.371.93	0660	GR	S-MET	N	00	01	06	12							500	N	00	01	12	08	
	1.710.371.93	0740	WS	S-EQ	N	00	01	06	13							500	N	00	01	12	09	

ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL NAME	TYP	-- AN F A N G --				LAENGE	TYP	--- AN Z A P F U N G ---				LAENGE	TYP	----- E N D E -----				BEM
						AS	GR	EL	PT			AS	GR	EL	PT			AS	GR	EL	PT	
	1.710.371.93	0010	SW	GND-WM	N	00	01	07	01							140	D	00	01	16	04	
	1.710.371.93	0010	SW	GND-D	N	00	01	07	02							140	D	00	01	16	03	
	1.710.371.93	0370	GN	-22V	N	00	01	07	03							140	D	00	01	16	09	
	1.710.371.93	0130	BR	+22V	N	00	01	07	05							140	D	00	01	16	10	
	1.710.371.93	0250	OR	+ 5V	N	00	01	07	06							140	D	00	01	16	01	
	1.710.371.93	0500	VI	VAC-2	N	00	01	07	07							140	D	00	01	16	08	
	1.710.371.93	0500	VI	VAC-1	N	00	01	07	08							140	D	00	01	16	07	
	1.710.371.93	0290	GB	S-ON	N	00	01	07	09							140	D	00	01	16	06	
	1.710.371.93	0590	GF	+ 10V	N	00	01	07	10							140	D	00	01	16	05	

SERVICE WIRING LIST MKII

ANSCHLUSS VON KEYBOARD

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --				--- AN Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM		
						TYP	VERDRÄHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT	LAENGE						
						AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT	TOTAL	AS	GR	EL	PT	
	1.710.371.93	0540	VI	S-PAUSE	N	00	01	09	01						310 N	00	01	01	06	
	1.710.371.93	0400	GN	S-MODE	N	00	01	09	03						310 N	00	01	01	10	
	1.710.371.93	0320	GP	S-REW	N	00	01	09	04						310 N	00	01	01	05	
	1.710.371.93	0160	BF	S-RUNUP	N	00	01	09	05						310 N	00	01	01	08	
	1.710.371.93	0700	WS	S-FORW	N	00	01	09	06						310 N	00	01	01	04	
	1.710.371.93	0070	SW	GND-KB	N	00	01	09	07						310 N	00	01	01	18	
	1.710.371.93	0620	GR	S-ZERO	N	00	01	09	08						310 N	00	01	01	07	
	1.710.371.93	0540	VI	S-PLAY	N	00	01	09	09						310 N	00	01	01	03	
	1.710.371.93	0400	GN	S-STOP	N	00	01	09	10						310 N	00	01	01	02	
	1.710.371.93	0320	GB	S-REC	N	00	01	09	11						310 N	00	01	01	01	
	1.710.371.93	0160	BR	S-REN	N	00	01	09	12						310 N	00	01	01	19	

ANSCHLUSS VOM COUNTER DISPLAY

MOD IDX	BAUTEIL	NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --				--- AN Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM		
							TYP	VERDRÄHTUNGSORT			LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT			LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT			LAENGE
							AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT	TOTAL	AS	GR	EL	PT	
011	1.710.371.93	0190	BR		Y-CLOCK	D	00	01	10	01						450 N	00	01	02	11	
	1.710.371.93	0440	GN		Y-DATA	D	00	01	10	02						450 N	00	01	02	10	
	1.710.371.93	0650	GR		Y-DLEN	D	00	01	10	03						450 N	00	01	02	12	
	1.710.371.93	0280	JR		+ 5V	D	00	01	10	04						450 N	00	01	02	03	
	1.710.371.93	0730	WS		DL-REC	D	00	01	10	05						450 N	00	01	02	09	
	1.710.371.93	0650	GR		Y-TIMER	D	00	01	10	06						450 N	00	01	02	05	
	1.710.371.93	0440	GN		Y-AM	D	00	01	10	07						450 N	00	01	02	06	
	1.710.371.93	0340	GB		Y-PM	D	00	01	10	08						450 N	00	01	02	07	
	1.710.371.93	0100	SW		GND-DISP	D	00	01	10	09						450 N	00	01	02	08	
	1.710.371.93	0570	VI		VAC-2	D	00	01	10	11						450 N	00	01	02	02	
1.710.371.93	0570	VI		VAC-1	D	00	01	10	12						450 N	00	01	02	01		

ANSCHLUSS VON DEN TOGGLE SWITCHES

MOD IDX	BAUTEIL NR.	NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --				--- AN Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM		
							TYP	VERDRÄHTUNGSORT			LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT			LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT			LAENGE
							AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT	TOTAL	AS	GR	EL	PT	
	1.710.371.93	0050	SW		GND-D	N	00	01	11	01						280 N	00	01	06	02	
	1.710.371.93	0210	BR		S-MON	N	00	01	11	02						560 N	00	01	12	01	
	1.710.371.93	0360	GB		S-NR	N	00	01	11	03						560 N	00	01	12	03	
	1.710.371.93	0120	SW		GND-A	N	00	01	11	04						560 N	00	01	12	13	
	1.710.371.93	0460	GN		S-MPX	N	00	01	11	06						560 N	00	01	12	05	
	1.710.371.93	0610	GR		S-ON	N	00	01	11	07						280 N	00	01	06	11	
	1.710.371.93	0520	VI		S-STDBY	N	00	01	11	08						280 N	00	01	06	04	

ANSCHLUSS VOM INTERCONNECTION BOARD

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS./A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --					--- AN Z A P F U N G ---					----- E N D E -----					BEM			
						TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	
							AS	GR	EL	PT			ANFANG	AS	GR	EL			PT	TOTAL		AS		GR
	1.710.371.93	0210	BF	S-MON		N	00	01	12	01					560	N	00	01	11	02				
	1.710.371.93	0740	WS	Y-MUTE1		N	00	01	12	02					500	N	00	01	06	09				
	1.710.371.93	0360	GB	S-NR		N	00	01	12	03					560	N	00	01	11	03				
	1.710.371.93	0580	VI	Y-REC		N	00	01	12	04					500	N	00	01	06	07				
	1.710.371.93	0460	GN	S-MPX		N	00	01	12	05					560	N	00	01	11	06				
	1.710.371.93	0200	BR	Y-READY		N	00	01	12	06					500	N	00	01	06	03				
	1.710.371.93	0350	GB	Y-CAL		N	00	01	12	07					500	N	00	01	06	10				
	1.710.371.93	0660	GR	S-MET		N	00	01	12	08					500	N	00	01	06	12				
	1.710.371.93	0740	WS	S-EQ		N	00	01	12	09					500	N	00	01	06	13				
	1.710.371.93	0450	GN	Y-MUTE2		N	00	01	12	11					500	N	00	01	06	08				
	1.710.371.93	0110	SW	GND-HS		N	00	01	12	12					500	N	00	01	06	01				
	1.710.371.93	0120	SW	GND-A		N	00	01	12	13					560	N	00	01	11	04				

ANSCHLUSS VOM AUDIO INTERCONNECTION BOARD

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --				--- AN Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM		
						TYP	VERDRÄHTUNGSORT			LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT			LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT			LAENGE
						AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT	TOTAL	AS	GR	EL	PT	
	1.710.371.93	0090	SW	GND-D	N	00	01	13	01						350 L	00	01	30	03	
	1.710.371.93	0720	WS	S-2	N	00	01	13	04						400 L	00	01	30	05	
	1.710.371.93	0430	GN	S-1	N	00	01	13	05						420 L	00	01	30	04	
	1.710.371.93	0560	VI	S-EQS	N	00	01	13	06						435 L	00	01	30	02	
	1.710.371.93	0410	GN	S-AUTO	N	00	01	13	07						350 L	00	01	30	06	
	1.710.371.93	0680	WS	DL-MPX	N	00	01	13	09						280 N	00	01	21	01	
	1.710.371.93	0510	VI	DL-DOLBY	N	00	01	13	10						280 N	00	01	21	02	
	1.710.371.93	0310	GB	DL-POS	N	00	01	13	11						280 N	00	01	21	04	

SERVICE WIRING LIST MKII

ANSCHLUSS VOM INTERCONNECTION BOARD

MOD IDX	BAUTEIL NR.	NR.	POS/A.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --				--- AN Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM	
							TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE		
							AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT	TOTAL	AS	GR	EL	PT
	1.710.371.93	0030	SW		GND-PH	N	00	01	14	01						180 D	00	01	15	08
	1.710.371.93	0030	SW		GND-D	N	00	01	14	03						180 D	00	01	15	14
	1.710.371.93	0260	JR		+ 5V	N	00	01	14	04						180 D	00	01	15	16
	1.710.371.93	0470	BL		-15V	N	00	01	14	05						180 D	00	01	15	04
	1.710.371.93	0030	SW		GND-A	N	00	01	14	06						180 D	00	01	15	07
	1.710.371.93	0220	RT		+15V	N	00	01	14	07						180 D	00	01	15	11

ANSCHLUSS VOM POWER SUPPLY

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --				--- AN Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM		
						TYP	VERDRAHTUNGSORT AS	GR	EL	PT	LAENGE ANFANG	TYP	VERDRAHTUNGSORT AS	GR	EL	PT	TOTAL		TYP	VERDRAHTUNGSORT AS
	1.710.371.93	0530	VI	+22V		D	00	01	15	01					280	N	00	01	20	06
	1.710.371.93	0490	BL	-15V		D	00	01	15	02					290	N	00	01	21	08
	1.710.371.93	0480	BL	-15V		D	00	01	15	03					280	N	00	01	20	03
	1.710.371.93	0470	BL	-15V		D	00	01	15	04					180	N	00	01	14	05
	1.710.371.93	0060	SW	GND-A		D	00	01	15	05					290	N	00	01	21	11
	1.710.371.93	0040	SW	GND-A		D	00	01	15	06					280	N	00	01	20	09
	1.710.371.93	0030	SW	GND-A		D	00	01	15	07					180	N	00	01	14	06
	1.710.371.93	0030	SW	GND-PH		D	00	01	15	08					180	N	00	01	14	01
	1.710.371.93	0240	RT	+15V		D	00	01	15	09					290	N	00	01	21	09
	1.710.371.93	0230	RT	+15V		D	00	01	15	10					280	N	00	01	20	05
	1.710.371.93	0220	RT	+15V		D	00	01	15	11					180	N	00	01	14	07
	1.710.371.93	0060	SW	GND-D		D	00	01	15	13					290	N	00	01	21	06
	1.710.371.93	0030	SW	GND-D		D	00	01	15	14					180	N	00	01	14	03
	1.710.371.93	0270	GR	+ 5V		D	00	01	15	15					290	N	00	01	21	07
	1.710.371.93	0260	GR	+ 5V		D	00	01	15	16					180	N	00	01	14	04

ANSCHLUSS VOM POWER SUPPLY

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL NAME	TYP	-- AN F A N G --				--- AN Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM		
						VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP			
						AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT	TOTAL	AS	GR	EL	PT	
	1.710.371.93	0250	OR	+ 5V	D	00	01	16	01						140	N	00	01	07	06
	1.710.371.93	0010	SW	GND-D	D	00	01	16	03						140	N	00	01	07	02
	1.710.371.93	0010	SW	GND-WM	D	00	01	16	04						140	N	00	01	07	01
	1.710.371.93	0590	GR	+ 10V	D	00	01	16	05						140	N	00	01	07	10
	1.710.371.93	0290	GB	S-ON	D	00	01	16	06						140	N	00	01	07	09
	1.710.371.93	0500	VI	VAC-1	D	00	01	16	07						140	N	00	01	07	08
	1.710.371.93	0500	VI	VAC-2	D	00	01	16	08						140	N	00	01	07	07
	1.710.371.93	0370	GN	-22V	D	00	01	16	09						140	N	00	01	07	03
	1.710.371.93	0130	BF	+22V	D	00	01	16	10						140	N	00	01	07	05

ANSCHLUSS VOM AUDIO INTERCONNECTION BOARD

MOD IDX	BAUTEIL NR.	VR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL NAME	-- AN F A N G --					--- AN Z A P F U N G ---					----- E N D E -----					BEM		
						TYP	VERDRAHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT				
							AS	GR	EL	PT			ANFANG	AS	GR	EL			PT	TOTAL		AS	GR
	1.710.371.93		0140	BR	Y-MIC-R	N	00	01	19	01					170	N	00	01	20	10			
	1.710.371.93		0600	GR	Y-MIC-L	N	00	01	19	02					170	N	00	01	20	11			
	1.710.371.93		0300	GB	Y-MUTE2	N	00	01	19	03					170	N	00	01	20	07			
	1.710.371.93		0380	GN	Y-LINE-L	N	00	01	19	04					170	N	00	01	20	01			
	1.710.371.93		0390	GN	Y-LINE-L	N	00	01	19	05					290	N	00	01	21	10			
	1.710.371.93		0670	WS	Y-LINE-R	N	00	01	19	06					170	N	00	01	20	02			
	1.710.371.93		0690	WS	Y-LINE-R	N	00	01	19	07					290	N	00	01	21	12			
	1.710.371.93		0020	SW	GND-PH	N	00	01	19	09					170	N	00	01	20	08			

ANSCHLUSS VOM MIC/PHONES AMPL.

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL NAME	-- AN F A N G --					--- AN Z A P F U N G ---					----- E N D E -----					BEM
					TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE				
					AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT	TOTAL	AS	GR	EL	PT		
	1.710.371.93	0380	GN	Y-LINE-L	N	00	01	20	01					170	N	00	01	19	04	
	1.710.371.93	0670	WS	Y-LINE-R	N	00	01	20	02					170	N	00	01	19	06	
	1.710.371.93	0480	BL	-15V	N	00	01	20	03					280	D	00	01	15	03	
	1.710.371.93	0230	RT	+15V	N	00	01	20	05					280	D	00	01	15	10	
	1.710.371.93	0530	VI	+22V	N	00	01	20	06					280	D	00	01	15	01	
	1.710.371.93	0300	GB	Y-MUTE2	N	00	01	20	07					170	N	00	01	19	03	
	1.710.371.93	0020	SW	GND-PH	N	00	01	20	08					170	N	00	01	19	09	
	1.710.371.93	0040	SW	GND-A	N	00	01	20	09					280	D	00	01	15	06	
	1.710.371.93	0140	BF	Y-MIC-R	N	00	01	20	10					170	N	00	01	19	01	
	1.710.371.93	0600	GR	Y-MIC-L	N	00	01	20	11					170	N	00	01	19	02	

SERVICE WIRING LIST MKII

ANSCHLUSS VOM PEAK METER

MOD IDX	BAUTFIL NR.	NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL NAME	-- A N F A N G --					--- A N Z A P F U N G ---					----- E N D E -----					BEM
						TYP	VERDRAHTUNGSSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSSORT	LAENGE				
						AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT	TOTAL	AS	GR	EL	PT		
	1.710.371.93	0680	WS		DL-MPX	N	00	01	21	01					280	N	00	01	13	09	
	1.710.371.93	0510	VI		DL-DOLBY	N	00	01	21	02					280	N	00	01	13	10	
	1.710.371.93	0150	BR		DL-AUTO	N	00	01	21	03					180	L	00	01	30	07	
	1.710.371.93	0310	GB		DL-POS	N	00	01	21	04					280	N	00	01	13	11	
	1.710.371.93	0060	SW		GND-D	N	00	01	21	06					290	D	00	01	15	13	
	1.710.371.93	0270	OR		+ 5V	N	00	01	21	07					290	D	00	01	15	15	
	1.710.371.93	0490	BL		-15V	N	00	01	21	08					290	D	00	01	15	02	
	1.710.371.93	0240	RT		+15V	N	00	01	21	09					290	D	00	01	15	09	
	1.710.371.93	0390	GN		Y-LINE-L	N	00	01	21	10					290	N	00	01	19	05	
	1.710.371.93	0060	SW		GND-A	N	00	01	21	11					290	D	00	01	15	05	
	1.710.371.93	0690	WS		Y-LINE-R	N	00	01	21	12					290	N	00	01	19	07	

ANSCHLUSS VOM TAPE SELECTOR

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME*	-- A N F A N G --				--- A N Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM			
						TYP	VERDRAHTUNGSSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSSORT	LAENGE							
						AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT	TOTAL	AS	GR		EL	PT	
	1.710.371.93	0560	VI	S-EQS		L	00	01	30	02					435	N	00	01	13	06	
	1.710.371.93	0090	SW	GND-D		L	00	01	30	03					350	N	00	01	13	01	
	1.710.371.93	0430	GN	S-1		L	00	01	30	04					420	N	00	01	13	05	
	1.710.371.93	0720	WS	S-2		L	00	01	30	05					400	N	00	01	13	04	
	1.710.371.93	0410	GN	S-AUTO		L	00	01	30	06					350	N	00	01	13	07	
	1.710.371.93	0150	BR	DL-AUTO		L	00	01	30	07					180	N	00	01	21	03	

ANSCHLUSS VON PROGRAMMING KEYS

MOD IDX	BAUTEIL NR.	NR.	POS/A.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- A N F A N G --				--- A N Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM					
							TYP	VERDRAHTUNGSSORT				LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSSORT				LAENGE		TYP	VERDRAHTUNGSSORT			
								AS	GR	EL	PT			ANFANG	AS	GR	EL				PT	TOTAL	AS	GR
	1.710.371.93	0080	SW		GND-PRG	L	00	01	31	01					330	N	00	01	01	17				
	1.710.371.93	0170	BR		S-SET	L	00	01	31	02					330	N	00	01	01	11				
	1.710.371.93	0630	GR		S-START	L	00	01	31	03					350	N	00	01	01	12				
	1.710.371.93	0710	WS		S-CSTOP	L	00	01	31	04					365	N	00	01	01	13				
	1.710.371.93	0330	GB		S-CLEAR	L	00	01	31	05					380	N	00	01	01	14				
	1.710.371.93	0420	GN		S-TIPLAY	L	00	01	31	06					400	N	00	01	01	15				
	1.710.371.93	0550	VI		S-TIREC	L	00	01	31	07					410	N	00	01	01	16				
	1.710.371.93	0180	BR		S-REN	L	00	01	31	08					420	N	00	01	01	20				

SERVICE WIRING LIST MKI

S E R V I C E-VERDRÄHTUNGS-LISTE *** 1.710.370.00 *** AEND.DAT. 81/05/11-00

KABELBUND B710 (SERVICE LISTE) PROC.DAT. 82/07/28 * 10:49

ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS./A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --					--- AN Z A P F U N G ---					----- E N D E -----					BEM
						TYP	VERDRÄHTUNGS AS	ORT GR	SORT EL	PT	LAENGE ANFANG	TYP	VERDRÄHTUNGS AS	ORT GR	SORT EL	PT	TOTAL	TYP	VERDRÄHTUNGS AS	ORT GR	
	1.710.371.93	0320	GB	S-REC	N	00	01	01	01						310 N	00	01	09	11		
	1.710.371.93	0400	GN	S-STOP	N	00	01	01	02						310 N	00	01	09	10		
	1.710.371.93	0540	VI	S-PLAY	N	00	01	01	03						310 N	00	01	09	09		
	1.710.371.93	0700	WS	S-FORW	N	00	01	01	04						310 N	00	01	09	06		
	1.710.371.93	0320	GB	S-REW	N	00	01	01	05						310 N	00	01	09	04		
	1.710.371.93	0540	VI	S-PAUSE	N	00	01	01	06						310 N	00	01	09	01		
	1.710.371.93	0620	GR	S-ZERO	N	00	01	01	07						310 N	00	01	09	08		
	1.710.371.93	0160	BR	S-RUNUP	N	00	01	01	08						310 N	00	01	09	05		
	1.710.371.93	0400	GN	S-MODE	N	00	01	01	10						310 N	00	01	09	03		
	1.710.371.93	0170	BR	S-SET	N	00	01	01	11						330 L	00	01	31	02		
	1.710.371.93	0630	GR	S-START	N	00	01	01	12						350 L	00	01	31	03		
	1.710.371.93	0710	WS	S-CSTOP	N	00	01	01	13						365 L	00	01	31	04		
	1.710.371.93	0330	GB	S-CLEAR	N	00	01	01	14						380 L	00	01	31	05		
	1.710.371.93	0420	GN	S-TIPLAY	N	00	01	01	15						400 L	00	01	31	06		
	1.710.371.93	0550	VI	S-TIREC	N	00	01	01	16						410 L	00	01	31	07		
	1.710.371.93	0080	SW	GND-PRG	N	00	01	01	17						330 L	00	01	31	01		
	1.710.371.93	0070	SW	GND-KB	N	00	01	01	18						310 N	00	01	09	07		
	1.710.371.93	0160	BR	S-REN	N	00	01	01	19						310 N	00	01	09	12		
	1.710.371.93	0180	BR	S-REN	N	00	01	01	20						420 L	00	01	31	08		

ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS./A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --				--- AN Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM		
						TYP	VERDRÄHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT	TOTAL	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				
						AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT		AS	GR	EL	PT	
011) 011) 011)	1.710.371.93	0570	VI	VAC-1	N	00	01	02	01						450 D	00	01	10	12	
	1.710.371.93	0570	VI	VAC-2	N	00	01	02	02						450 D	00	01	10	11	
	1.710.371.93	0280	OR	+ 5V	N	00	01	02	03						450 D	00	01	10	04	
	1.710.371.93	0650	GR	Y-TIMER	N	00	01	02	05						450 D	00	01	10	06	
	1.710.371.93	0440	GN	Y-AM	N	00	01	02	06						450 D	00	01	10	07	
	1.710.371.93	0340	GB	Y-PM	N	00	01	02	07						450 D	00	01	10	08	
	1.710.371.93	0100	SW	GND-DISP	N	00	01	02	08						450 D	00	01	10	09	
	1.710.371.93	0730	WS	DL-REC	N	00	01	02	09						450 D	00	01	10	05	
	1.710.371.93	0440	GN	Y-DATA	N	00	01	02	10						450 D	00	01	10	02	
	1.710.371.93	0190	BR	Y-CLOCK	N	00	01	02	11						450 D	00	01	10	01	
	1.710.371.93	0650	GR	Y-DLEN	N	00	01	02	12						450 D	00	01	10	03	

ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --					--- AN Z A P F U N G ---					----- E N D E -----					BEM
						TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT		
						AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT	TOTAL		AS	GR	EL	PT	
	1.710.371.93	0110	SW	GND-HS		N	00	01	06	01					500 N	00	01	12	12		
	1.710.371.93	0050	SW	GND-D		N	00	01	06	02					280 N	00	01	11	01		
	1.710.371.93	0200	BR	Y-READY		N	00	01	06	03					500 N	00	01	12	06		
	1.710.371.93	0520	VI	S-STOBY		N	00	01	06	04					280 N	00	01	11	08		
	1.710.371.93	0580	VI	Y-REC		N	00	01	06	07					500 N	00	01	12	04		

ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS./A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --				--- AN Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM		
						TYP	VERDRÄHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT	TOTAL	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				
						AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT		AS	GR		EL	PT
	1.710.371.93	0450	GN	Y-MUTE2	N	00	01	06	08					500	N	00	01	12	11	
	1.710.371.93	0740	WS	Y-MUTE1	N	00	01	06	09					500	N	00	01	12	02	
	1.710.371.93	0350	GB	Y-CAL	N	00	01	06	10					500	N	00	01	12	07	
	1.710.371.93	0610	GR	S-ON	N	00	01	06	11					280	N	00	01	11	07	
	1.710.371.93	0660	GR	S-MET	N	00	01	06	12					500	N	00	01	12	08	
	1.710.371.93	0740	WS	S-EQ	N	00	01	06	13					500	N	00	01	12	09	

ANSCHLUSS VOM MICROPROCESSOR

MOD IDX	BAUTEIL	VR.	POS./A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --				--- AN Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM			
							TYP	VERDRÄHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT	TOTAL	TYP	VERDRÄHTUNGSORT					
							AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT		AS	GR	EL	PT		
	1.710.371.93		0010	SW	GND-WM		N	00	01	07	01						140 D	00	01	16	04	
	1.710.371.93		0010	SW	GND-D		N	00	01	07	02						140 D	00	01	16	03	
	1.710.371.93		0370	GN	-22V		N	00	01	07	03						140 D	00	01	16	09	
	1.710.371.93		0130	BR	+22V		N	00	01	07	05						140 D	00	01	16	10	
	1.710.371.93		0250	UR	+ 5V		N	00	01	07	06						140 D	00	01	16	01	
	1.710.371.93		0500	VI	VAC-2		N	00	01	07	07						140 D	00	01	16	08	
	1.710.371.93		0500	VI	VAC-1		N	00	01	07	08						140 D	00	01	16	07	
	1.710.371.93		0290	GB	S-ON		N	00	01	07	09						140 D	00	01	16	06	
	1.710.371.93		0590	GR	+ 10V		N	00	01	07	10						140 D	00	01	16	05	

SERVICE WIRING LIST MKI

ANSCHLUSS VON KEYBOARD

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL NAME	-- AN F A N G --					--- AN Z A P F U N G ---					----- E N D E -----					REM		
					TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				
						AS	GR	EL	PT			ANFANG	AS	GR	EL			PT	TOTAL		AS	GR
	1.710.371.93	0540	VI	S-PAUSE	N	00	01	09	01					310	N	00	01	01	06			
	1.710.371.93	0400	GN	S-MODE	N	00	01	09	03					310	N	00	01	01	10			
	1.710.371.93	0320	GB	S-REW	N	00	01	09	04					310	N	00	01	01	05			
	1.710.371.93	0160	BR	S-RUNUP	N	00	01	09	05					310	N	00	01	01	08			
	1.710.371.93	0700	WS	S-FORM	N	00	01	09	06					310	N	00	01	01	04			
	1.710.371.93	0070	SW	GND-KB	N	00	01	09	07					310	N	00	01	01	18			
	1.710.371.93	0620	GR	S-ZERO	N	00	01	09	08					310	N	00	01	01	07			
	1.710.371.93	0540	VI	S-PLAY	N	00	01	09	09					310	N	00	01	01	03			
	1.710.371.93	0400	GN	S-STOP	N	00	01	09	10					310	N	00	01	01	02			
	1.710.371.93	0320	GB	S-REC	N	00	01	09	11					310	N	00	01	01	01			
	1.710.371.93	0160	BR	S-REN	N	00	01	09	12					310	N	00	01	01	19			

ANSCHLUSS VOM COUNTER DISPLAY

MOD IDX	BAUTEIL NR.	NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL NAME	-- AN F A N G --					--- AN Z A P F U N G ---					----- E N D E -----					BEM			
						TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	
							AS	GR	EL	PT			ANFANG	AS	GR	EL			PT	TOTAL		AS		GR
	1.710.371.93	0190	BR		Y-CLOCK	D	00	01	10	01					450 N	00	01	02	11					
	1.710.371.93	0440	GN		Y-DATA	D	00	01	10	02					450 N	00	01	02	10					
	1.710.371.93	0650	GR		Y-DLEN	D	00	01	10	03					450 N	00	01	02	12					
	1.710.371.93	0280	OR		+ 5V	D	00	01	10	04					450 N	00	01	02	03					
	1.710.371.93	0730	WS		DL-REC	D	00	01	10	05					450 N	00	01	02	09					
01)	1.710.371.93	0650	GR		Y-TIMER	D	00	01	10	06					450 N	00	01	02	05					
01)	1.710.371.93	0440	GN		Y-AM	D	00	01	10	07					450 N	00	01	02	06					
01)	1.710.371.93	0340	GB		Y-PM	D	00	01	10	08					450 N	00	01	02	07					
	1.710.371.93	0100	SW		GND-DISP	D	00	01	10	09					450 N	00	01	02	08					
	1.710.371.93	0570	VI		VAC-2	D	00	01	10	11					450 N	00	01	02	02					
	1.710.371.93	0570	VI		VAC-1	D	00	01	10	12					450 N	00	01	02	01					

ANSCHLUSS VON DEN TOGGLE SWITCHES

MOD IDX	BAUTEIL	NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --					--- AN Z A P F U N G ---					----- E N D E -----					BEM			
							TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	
								AS	GR	EL	PT			ANFANG	AS	GR	EL			PT	TOTAL		AS		GR
	1.710.371.93		0050	SW	GND-D	N	00	01	11	01					280	N	00	01	06	02					
	1.710.371.93		0210	BR	S-MON	N	00	01	11	02					560	N	00	01	12	01					
	1.710.371.93		0360	GB	S-NR	N	00	01	11	03					560	N	00	01	12	03					
	1.710.371.93		0120	SW	GND-A	N	00	01	11	04					560	N	00	01	12	13					
	1.710.371.93		0460	GN	S-MPX	N	00	01	11	06					560	N	00	01	12	05					
	1.710.371.93		0610	GR	S-ON	N	00	01	11	07					280	N	00	01	06	11					
	1.710.371.93		0520	VI	S-STOBY	N	00	01	11	08					280	N	00	01	06	04					

ANSCHLUSS VOM INTERCONNECTION BOARD

MOD IDX	BAUTEIL NR.	NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL NAME	-- AN F A N G --					--- AN Z A P F U N G ---					----- E N D E -----					BEM		
						TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				
							AS	GR	EL	PT			ANFANG	AS	GR	EL			PT	TOTAL		AS	GR
	1.710.371.93		0210	BR	S-MON	N	00	01	12	01					560 N	00	01	11	02				
	1.710.371.93		0740	WS	Y-MUTE1	N	00	01	12	02					500 N	00	01	06	09				
	1.710.371.93		0360	GB	S-NR	N	00	01	12	03					560 N	00	01	11	03				
	1.710.371.93		0580	VI	Y-REC	N	00	01	12	04					500 N	00	01	06	07				
	1.710.371.93		0460	GN	S-MPX	N	00	01	12	05					560 N	00	01	11	06				
	1.710.371.93		0200	BR	Y-READY	N	00	01	12	06					500 N	00	01	06	03				
	1.710.371.93		0350	GB	Y-CAL	N	00	01	12	07					500 N	00	01	06	10				
	1.710.371.93		0660	GR	S-MET	N	00	01	12	08					500 N	00	01	06	12				
	1.710.371.93		0740	WS	S-EQ	N	00	01	12	09					500 N	00	01	06	13				
	1.710.371.93		0450	GN	Y-MUTE2	N	00	01	12	11					500 N	00	01	06	08				
	1.710.371.93		0110	SW	GND-HS	N	00	01	12	12					500 N	00	01	06	01				
	1.710.371.93		0120	SW	GND-A	N	00	01	12	13					560 N	00	01	11	04				

ANSCHLUSS VOM AUDIO INTERCONNECTION BOARD

MOD IDX	BAUTEIL	NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --					--- AN Z A P F U N G ---					----- E N D E -----					BEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT				LAENGE	TYP	VERDRÄHTUNGSORT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								AS	GR	EL	PT			ANFANG	AS	GR	EL			PT	TOTAL		AS			GR	EL	PT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1.710.371.93		0090	SW		GND-D	N	00	01	13	01					350	L	00	01	30	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

SERVICE WIRING LIST MKI

ANSCHLUSS VOM INTERCONNECTION BOARD

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --				--- AN Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM		
						TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	TOTAL	TYP	VERDRAHTUNGSORT				
						AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT		AS	GR	EL	PT	
	1.710.371.93	0030	SW	GND-PH	N	00	01	14	01						180 D	00	01	15	08	
	1.710.371.93	0030	SW	GND-D	N	00	01	14	03						180 D	00	01	15	14	
	1.710.371.93	0260	OR	+ 5V	N	00	01	14	04						180 D	00	01	15	16	
	1.710.371.93	0470	BL	-15V	N	00	01	14	05						180 D	00	01	15	04	
	1.710.371.93	0030	SW	GND-A	N	00	01	14	06						180 D	00	01	15	07	
	1.710.371.93	0220	RT	+15V	N	00	01	14	07						180 D	00	01	15	11	

ANSCHLUSS VOM POWER SUPPLY

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --					--- AN Z A P F U N G ---					----- E N D E -----					BEM
						TYP	VERDRAHTUNGS AS	GR	EL	PT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGS AS	GR	EL	PT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGS AS	GR	
	1.710.371.93	0530	VI	+22V		D	00	01	15	01					280	N	00	01	20	06	
	1.710.371.93	0490	BL	-15V		D	00	01	15	02					290	N	00	01	21	08	
	1.710.371.93	0480	BL	-15V		D	00	01	15	03					280	N	00	01	20	03	
	1.710.371.93	0470	BL	-15V		D	00	01	15	04					180	N	00	01	14	05	
	1.710.371.93	0060	SW	GND-A		D	00	01	15	05					290	N	00	01	21	11	
	1.710.371.93	0040	SW	GND-A		D	00	01	15	06					280	N	00	01	20	09	
	1.710.371.93	0030	SW	GND-A		D	00	01	15	07					180	N	00	01	14	06	
	1.710.371.93	0030	SW	GND-PH		D	00	01	15	08					180	N	00	01	14	01	
	1.710.371.93	0240	RT	+15V		D	00	01	15	09					290	N	00	01	21	09	
	1.710.371.93	0230	RT	+15V		D	00	01	15	10					280	N	00	01	20	05	
	1.710.371.93	0220	RT	+15V		D	00	01	15	11					180	N	00	01	14	07	
	1.710.371.93	0060	SW	GND-D		D	00	01	15	13					290	N	00	01	21	06	
	1.710.371.93	0030	SW	GND-D		D	00	01	15	14					180	N	00	01	14	03	
	1.710.371.93	0270	OR	+ 5V		D	00	01	15	15					290	N	00	01	21	07	
	1.710.371.93	0260	OR	+ 5V		D	00	01	15	16					180	N	00	01	14	04	

ANSCHLUSS VOM POWER SUPPLY

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --				--- AN Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM		
						TYP	VERDRAHTUNGS AS	GR	EL	PT	LAENGE ANFANG	TYP	VERDRAHTUNGS AS	GR	EL	PT	LAENGE TOTAL		TYP	VERDRAHTUNGS AS
	1.710.371.93	0250	OR	+ 5V		D	00	01	16	01					140	N	00	01	07	06
	1.710.371.93	0010	SW	GND-D		D	00	01	16	03					140	N	00	01	07	02
	1.710.371.93	0010	SW	GND-WM		D	00	01	16	04					140	N	00	01	07	01
	1.710.371.93	0590	GR	+ 10V		D	00	01	16	05					140	N	00	01	07	10
	1.710.371.93	0290	GB	S-ON		D	00	01	16	06					140	N	00	01	07	09
	1.710.371.93	0500	VI	VAC-1		D	00	01	16	07					140	N	00	01	07	08
	1.710.371.93	0500	VI	VAC-2		D	00	01	16	08					140	N	00	01	07	07
	1.710.371.93	0370	GN	-22V		D	00	01	16	09					140	N	00	01	07	03
	1.710.371.93	0130	BR	+22V		D	00	01	16	10					140	N	00	01	07	05

ANSCHLUSS VOM AUDIO INTERCONNECTION BOARD

MOD IDX	BAUTEIL	NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --				--- AN Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM			
							TYP	VERDRAHTUNGSORT			LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT			LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT			TOTAL	
								AS	GR	EL			PT	ANFANG	AS			GR		EL		PT
	1.710.371.93		0140	BR	Y-MIC-R	N	00	01	19	01					170	N	00	01	20	10		
	1.710.371.93		0600	GR	Y-MIC-L	N	00	01	19	02					170	N	00	01	20	11		
	1.710.371.93		0300	GB	Y-MUTE2	N	00	01	19	03					170	N	00	01	20	07		
	1.710.371.93		0380	GN	Y-LINE-L	N	00	01	19	04					170	N	00	01	20	01		
	1.710.371.93		0390	GN	Y-LINE-L	N	00	01	19	05					290	N	00	01	21	10		
	1.710.371.93		0670	WS	Y-LINE-R	N	00	01	19	06					170	N	00	01	20	02		
	1.710.371.93		0690	WS	Y-LINE-R	N	00	01	19	07					290	N	00	01	21	12		
	1.710.371.93		0020	SW	GND-PH	N	00	01	19	09					170	N	00	01	20	08		

ANSCHLUSS VON MIC/PHONES AMPL.

MOD IDX	BAUTEIL NR.	NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- AN F A N G --				--- AN Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM		
							TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	TOTAL	TYP	VERDRAHTUNGSORT	AS		GR	EL
							AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT		AS	GR	EL	PT	
	1.710.371.93	0380	GN		Y-LINE-L	N	00	01	20	01						170	N	00	01	19	04
	1.710.371.93	0670	WS		Y-LINE-R	N	00	01	20	02						170	N	00	01	19	06
	1.710.371.93	0480	BL		-15V	N	00	01	20	03						280	D	00	01	15	03
	1.710.371.93	0230	RT		+15V	N	00	01	20	05						280	D	00	01	15	10
	1.710.371.93	0530	VI		+22V	N	00	01	20	06						280	D	00	01	15	01
	1.710.371.93	0300	GB		Y-MUTE2	N	00	01	20	07						170	N	00	01	19	03
	1.710.371.93	0020	SW		GND-PH	N	00	01	20	08						170	N	00	01	19	09
	1.710.371.93	0040	SW		GND-A	N	00	01	20	09						280	D	00	01	15	06
	1.710.371.93	0140	BR		Y-MIC-R	N	00	01	20	10						170	N	00	01	19	01
	1.710.371.93	0600	GR		Y-MIC-L	N	00	01	20	11						170	N	00	01	19	02

SERVICE WIRING LIST MKI

ANSCHLUSS VOM PEAK METER

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL NAME		-- A N F A N G --					--- A N Z A P F U N G ---					----- E N D E -----					BEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						TYP	VERDRAHTUNG				SORT	PT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNG				SORT	PT		TOTAL	TYP	VERDRAHTUNG				SORT	PT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						AS	GR	EL				AS	GR	EL								AS	GR	EL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									


ANSCHLUSS VOM TAPE SELECTER

MOD IDX	BAUTEIL NR.	POS/A. NR.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- A N F A N G --				--- A N Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM		
						TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE			
						AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT	TOTAL	AS	GR	EL	PT	
	1.710.371.93	0560	VI	S-EQS	L	00	01	30	02						435 N	00	01	13	06	
	1.710.371.93	0090	SW	GND-D	L	00	01	30	03						350 N	00	01	13	01	
	1.710.371.93	0430	GN	S-1	L	00	01	30	04						420 N	00	01	13	05	
	1.710.371.93	0720	WS	S-2	L	00	01	30	05						400 N	00	01	13	04	
	1.710.371.93	0410	GN	S-AUTO	L	00	01	30	06						350 N	00	01	13	07	
	1.710.371.93	0150	BR	DL-AUTO	L	00	01	30	07						180 N	00	01	21	03	

ANSCHLUSS VON PROGRAMMING KEYS

MOD IDX	BAUTEIL NR.	NR.	POS/A.	FARBE	SIGNAL	NAME	-- A N F A N G --				--- A N Z A P F U N G ---				----- E N D E -----				BEM		
							TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE	TYP	VERDRAHTUNGSORT	LAENGE						
							AS	GR	EL	PT	ANFANG	AS	GR	EL	PT	TOTAL	AS	GR	EL	PT	
	1.710.371.93	0080	SW		GND-PRG	L	00	01	31	01						330 N	00	01	01	17	
	1.710.371.93	0170	BR		S-SET	L	00	01	31	02						330 N	00	01	01	11	
	1.710.371.93	0630	GR		S-START	L	00	01	31	03						350 N	00	01	01	12	
	1.710.371.93	0710	WS		S-CSTOP	L	00	01	31	04						365 N	00	01	01	13	
	1.710.371.93	0330	GB		S-CLEAR	L	00	01	31	05						380 N	00	01	01	14	
	1.710.371.93	0420	GN		S-TIPLAY	L	00	01	31	06						400 N	00	01	01	15	
	1.710.371.93	0550	VI		S-TIREC	L	00	01	31	07						410 N	00	01	01	16	
	1.710.371.93	0180	BR		S-REN	L	00	01	31	08						420 N	00	01	01	20	

OPERATING SECTION




OPERATING SECTION

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME
01	2	1.177.100.11	Knob
02	2	1.177.100.12	Washer
03	1	1.710.010.11	Cassette dust cover
04	1	1.710.010.12	Tape transport cover
05	1	1.710.390.00	Operating panel MK I
	1	1.710.391.00	Operating panel MKII
06	1	1.166.010.09	Side part, Left/right
07	1	1.710.119.00	Cassette tape transport, complete (to No. 20400)
	1	1.710.121.00	Cassette tape transport, complete (from No. 20401)
08	1	1.710.300.01	Window Left
	1	1.710.300.02	Filter, red, MK I
	1	1.710.300.03	Filter, red, MKII
09	1	1.068.711.00	Toe rail, complete
10	1	1.710.340.01	Window, up to No. 7700 right
	1	1.710.340.04	Window, from No. 7701 right
11	1	1.710.350.01	Volume potentiometer
12	6	1.710.010.13	Push button, grey
13	2	1.710.010.14	Push button, red
14	2	1.010.102.37	Tension spring, MK I
15	2	1.710.010.17	Flat spring, MKII
16	2	1.710.010.18	Rubber ring, MKII
17	4	1.011.120.00	Toggle switch
18	8	1.011.201.05	Push button. grey
19	1	1.011.201.06	Push button, red
20	8	1.068.700.14	Decor rim
21	1	1.710.010.08	Side part left
22	1	1.710.010.09	Side part right
23	1	1.710.010.06	Cover strip, MK I
	1	1.710.010.07	Designate sticker, MK I
	1	1.710.010.15	Cover strip, MKII
	1	1.710.010.16	Designate sticker, MKII
24	1	1.710.420.01	Front cover flap, MK I
	1	1.710.421.01	Front cover flap, MKII
25	2	1.710.345.01	Double potentiometer
26	1	1.710.010.01	Cover plate
27	6	1.179.143.11	Bracket
28	1	1.710.355.00	Peak meter display (up to No. 7700)
	1	1.710.356.00	Peak meter display (from No.7701)
29	1	1.710.320.00	Keyboard PCB

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME
30	1	1.710.350.00	Mic/Phones Amp. PCB MK I
	1	1.710.351.81	Mic/Phones Amp. PCB MKII
31	1	1.710.312.00	Counter display MK I
	1	1.710.313.00	Counter display MKII
32	2	1.710.420.02	Flap holder
33	2	1.710.303.03	Slide switch

CASSETTE TAPE TRANSPORT



CASSETTE TAPE TRANSPORT


	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME
	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME
	4	1.710.119.00 1.710.120.11	Cassette tape transport, complete Screw
01	1 1	1.710.120.12 21.26.0354	Latch stop Screw
02	2	1.020.001.05	Set screw
03	2	1.736.226.04	Slotted nut
04	1	1.010.103.37	Tension spring
05		1.710.120.14 1.710.120.17	Erase head spacer
06	1 1	1.116.711.01 1.116.711.02	Erase head (from No. 16650) Erase head (to No. 16649)
07	1	21.01.0283	Screw M 2.5 x 14
08	1	1.710.198.00	Pinch roller arm right, complete (to No. 20400)
09	1	1.710.120.09	Link
10	3	1.010.067.37	Pressure spring
11	1	1.116.710.01	Record/Reproduce head (to No 20400)
12	3	21.01.0206	Screw M 2 x 10
13	2	1.010.024.37	Tension spring
14	2	1.067.670.02	Screw (special)
15	2	22.99.0106	Nut M 3
16	1	1.710.195.00	Pinch roller arm left, complete (to No. 20400)
17	2	1.388.252.04	Flat washer
18	1	24.99.0122	Shaft lock
19	1	1.010.048.23	Flat washer
20	2	1.388.252.05	Flat washer
21	1	1.710.201.00	Pinch roller left
22	1	24.99.0113	Shaft lock
23	1	1.021.510.00	Dual capstan support
24	1	1.021.510.07	Shaft lock
25	1	1.021.521.00	Rotor complete right
26	2	21.14.0284	Screw M 2.5 x 16
27	2	24.16.1025	Lock washer
28	1	1.021.510.06	Cover plate
29	1	1.021.510.09	Flange for low friction washer
30	5 5	1.062.210.08 1.062.210.09	Head spacer

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME
31	1	31.99.0117	O - ring
32	2	1.021.516.00	Capstan motor driver
33	1	1.021.510.05	Low friction washer
34	1	1.021.510.14	Thrust bearing
35	2	1.710.120.06	Bearing bush
36	1	1.710.120.15	Spring bolt
37	1	1.021.520.00	Rotor complete left
38	2	1.710.120.07	Guide pin
39	1	1.021.510.17	Capstan shaft long
40	1	22.01.5030	Nut M3
41	1	1.710.120.08	Centering pin
42	1	1.021.510.15	Capstan shaft short
43	1	1.710.120.10	Centering screw
44	1	22.01.8030	Nut M 3
45	2	21.26.0353	Screw
46	1 1 1 1	1.710.130.00 1.014.820.08 31.99.0122 1.010.064.37	Locking solenoid, complete Guiding cap Sealing ring Spring
47	1	1.021.510.08	Sealing washer
48	2	72.02.0106	Spooling motor
49	1 1	1.014.710.00 1.014.760.00	Pinch roller solenoid Pinch roller solenoid (from No. 21605)
50	1 1	1.710.170.00 1.014.761.00	Plunger, complete Plunger, complete (from No. 21605)
51	2	21.53.0455	Screw M 4 x 8
52	2	23.01.1043	Flat washer
53	3	21.26.0455	Screw M 4 x 8
54	2	21.26.0454	Screw M 3 x 6
55	1	1.721.120.03	Dashpot, complete
56	1	24.16.3032	Retaining clip
57	1	1.710.155.00	Threaded lever complete
58	1	22.01.8030	Nut M 3
59	2	21.01.2202	Screw M 2 x 4
60	1	1.010.122.27	Threaded pin
61	2	1.710.161.00	Coupling arm, complete
62	2	21.01.0203	Screw M 2 x 5
63	2	1.710.220.03	Locking lever

CASSETTE TAPE TRANSPORT

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME
64	1	1.710.220.04	Coupling lever
65	1	1.710.220.05	Axle
66	1	1.710.225.00	Locking device left
67	1	1.710.228.00	Locking device right
68	2	21.26.2353	Screw M 3 x 5
69	1	1.710.236.00	Cassette sensor
70	2	1.710.175.00	Tape move sensor board
71	1	1.710.233.00	Sensing finger
72	1	1.710.240.81	Cassette coding sensor
73	2	21.26.2353	Screw M 3 x 5
74	4	21.26.0353	Screw
75	1	1.710.212.00	Tape end sensor
76	1	21.26.2353	Screw M 3 x 5
77	1	1.710.202.00	Pinch roller right

CASSETTE TAPE TRANSPORT FROM NO. 20401



CASSETTE TAPE TRANSPORT FROM NO. 20401

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME
	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME
01	1	24.99.0113	Shaft Lock
02	1	1.388.252.05	Flat washer
03	1	1.710.203.00	Pinch roller
04	1	1.710.122.01	Tape guide
05	1	21.01.0203	Screw
06	1	22.99.0136	Nut
07	1	1.710.199.00	Pinch roller arm complete left
08	3	21.01.0206	Screw
09	3	23.01.2022	Flat washer
10	1	1.116.710.02	Record/Reproduce head (from No 20401)
11	3	1.010.067.37	Pressure spring
12	1	24.99.0113	Shaft Lock
13	1	1.388.252.05	Flat washer
14	1	1.710.203.00	Pinch roller right
15	1	1.388.252.05	Flat washer
16	1	1.010.048.23	Flat washer
17	1	24.99.0122	Shaft lock
18	1	1.388.252.04	Flat washer
19	1	1.710.120.09	Link
20	1	1.710.200.00	Pinch roller arm right
21	1	1.010.103.37	Tension spring
22	2	1.067.670.02	Screw (special)
23	2	22.99.0106	Nut M 3
24	1	21.01.0207	Screw
25	1	1.116.712.01	Erase head (from No. 20401)
26	1	1.010.093.37	Pressure spring
27	1	1.710.122.02	Erase head spacer
28	1	1.010.024.37	Tension spring
29	1	1.010.103.37	Tension spring
30	3	1.020.001.05	Set screw
31	3	1.736.226.04	Slotted nut
32	2	1.710.161.00	Coupling arm complete (from No 21101)

9. TECHNISCHE DATEN 9. TECHNICAL SPECIFICATIONS 9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DEUTSCH

Laufwerk	4-Motoren Laufwerk mit Doppel-Kapstan; 2 DC-Wickelmotoren über μP geregelt 2 einzeln gesteuerte, direkt angetriebene Kapstanmotoren	Übersprechdämpfung (bei 1 kHz)	besser als 40 dB
7-Segment-Anzeige	Bandzähler, 4-stellig auf Uhr-Funktion umschaltbar	Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz	105 kHz
Bandgeschwindigkeit	4,76 cm/s	Eingänge pro Kanal Empfindlichkeit für 0 dB Aussteuerung	MIC 0,70 mV/ 10 kOhm (asymmetrisch) LINE 70 mV/220 kOhm
Tonhöenschwankungen (nach DIN 45507) IEC 386	0,1 % für C60 und C90	Übersteuerungsfestigkeit aller Eingänge	40 dB (1:100)
Verwendbare Kassetten	C46 bis C120 (die techn. Daten sind bis C90 garantiert)	Ausgänge pro Kanal Pegel für 0 dB Aus- steuerung	LINE OUTPUT max. 0,775 V Ri = 390 Ohm, max. 1,5 kOhm mit Pegelsteller regelbar -26 dB PHONES max. 2,45 V, optimal für Kopfhörer von 200 ... 600 Ohm. Kurzschlussfest, separat regelbar über Volume-Regler.
Umspulzeiten	ca. 45s für C60 ca. 65s für C90	Bestückung	1 Mikroprozessor 2 k x 8 bit, 55 IC's, 86 Transistoren, 57 Dioden, 10 LED's 3 Gleichrichter, 2 Relais, 4 Sieben-Segment- Anzeigen, 2 24-Segment Bar-Graph, 2 Quarze
Geräuschunterdrückungs- systeme	Dolby® B/Dolby C umschaltbar (beide für Auf- nahme und Wiedergabe getrennt).	Stromversorgung	100/120/140/200/220/240 V AC umschaltbar $\pm 10\%$, 50 ... 60 Hz, max. 50 W
Bandsortenwahl	IEC I Δ Fe ₂ O ₃ IEC II Δ Cr O ₂ IEC IV Δ Metallpigment AUTO Δ automatisch über Kassettenco- dierung	Netzsicherung	100 ... 140 V : T 500 mA 200 ... 240 V : T 250 mA
Wiedergabe-Entzerrung	3180 + 120 μ s für IEC I 3180 + 70 μ s für IEC II + IV	Gewicht (Masse):	10,4 kg
Band-Aussteuerung	200 nWb/m für 0 dB-Anzeige am PEAK READING METER	Gehäuseabmessungen (B x H x T):	452 x 151 x 352 (mm)
Klirrfaktor bei 315 Hz; 0 dB/K3	IEC I : besser als 0,8 % IEC II : besser als 1,5 % IEC IV : besser als 1,5 %	Noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "Dolby" and the double-D Symbol are trade marks of Dolby Labora- tories Licensing Corporation.	
Frequenzgang (über Band bei -20 dB gemessen)	IEC I : 30 Hz ... 18 kHz + 2/-3 dB IEC II : 30 Hz ... 20 kHz + 2/-3 dB IEC IV : 30 Hz ... 20 kHz + 2/-3 dB	Messwerte über Band, gemessen mit REVOX-Kassetten. Änderungen vorbehalten	
Geräuschspannungsabstand bezogen auf 3 % Klirrfaktor bewertet nach IEC/A (DOLBY C ein)	besser als 72 dB		

ENGLISH

Transport mechanism	4-motor dual capstan drive for compact cas- settes 2 DC-spooling motors controlled by micro- processor 2 capstan shafts individually driven by quartz controlled MDD motors	Separation (at 1 kHz)	better than 40 dB
7-segment display	4 digit tape counter switchable to time clock	Bias and erase frequency:	105 kHz
Tape speed	4.76 cm/s (1 7/8 ips)	Inputs per channel Sensitivity for 0 dB	MIC 0,70 mV/ 10 kohms (unbalanced) LINE 70 mV/220 kohms
Wow and flutter (as per DIN 45507) IEC 386	0,1 % with C 60 and C 90 cassettes	Overload margin on all inputs	40 dB (1:100)
Useable cassettes	C 46 to C 120 specified data guaranteed up to C 90 only	Outputs per channel Level at 0 dB rea- ding	LINE OUTPUT: max. 0,775 V Ri 390 ohms, max. 1.5 kohms adjustable to -26 dB PHONES: max. 2,45 V optimal headphone impedance 200 ... 600 ohms, short-circuit-proof, volume separately adjustable
Winding times	approx. 45 sec. for C 60 approx. 65 sec. for C 90	Component parts	1 microprocessor 2 k x 8 bit 55 IC, 86 transistors, 57 diodes, 10 LED, 3 fullwave rectifiers, 2 relays, 4 seven-segment display 2 24-segment bar graphs, 2 quartz
Noise reduction systems and	Dolby® B/Dolby C processors in the recording and repro- ducing channels, switchable MPX-filter	Voltage selector	100/120/140/200/220/240 V AC (voltage selector) $\pm 10\%$, 50 ... 60 Hz, max. 50 W
Tape selection	IEC I Δ Fe ₂ O ₃ IEC II Δ Cr O ₂ IEC IV Δ Metal AUTO Δ automatic sensing of coded cassettes	Fuse	100 ... 140 V: 500 mA 200 ... 240 V: 250 mA
Playback equalization	3180 + 120 μ s, IEC I 3180 + 70 μ s, IEC II + IV	Weight	22 lbs 15 ozs (10,4 kg)
Recording level	200 nWb/m equals 0 dB on peak level meters	Dimensions (W x H x D)	452 x 151 x 352 mm (17.8 x 6 x 13.85 inches)
Distortion at 315 Hz, 0 dB (K3)	IEC I : better than 0.8 % IEC II : better than 1.5 % IEC IV : better than 1.5 %	Noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "Dolby" and the double-D Symbol are trade marks of Dolby Labora- tories Licensing Corporation.	
Frequency response (measured via tape at -20 dB)	IEC I : 30 Hz ... 18 kHz + 2/-3 dB IEC II : 30 Hz ... 20 kHz + 2/-3 dB IEC IV : 30 Hz ... 20 kHz + 2/-3 dB	Overall performance data as measured with REVOX-cassettes Subject to change.	
Signal to noise ratio referred to 3 % distortion weighted as per IEC/A (Dolby C on):	better than 72 dB		

FRANCAIS

Entrainement	entraînement des cassettes compactes par 4 moteurs et double cabestan 2 moteurs DC de bobinage contrôlés par μ P 2 cabestans à entraînement direct pilotés par quartz
Affichage à 7 segments	compteur à 4 chiffres commutable en fonction horloge
Vitesse de défilement	4,76 cm/s
Pleurage (selon DIN 45507) IEC 386	0,1% pour C60 et C 90
Cassettes utilisables	C 46 jusqu'à C 120 les caractéristiques techniques sont garanties jusqu'à C 90
Temps de rebobinage	45 s environ pour une C 60 65 s environ pour une C 90
Systèmes de réduction des bruits	DOLBY® B et DOLBY C (enregistrement et lecture séparés), filtre MPX commutable
Choix du type de bande	IEC I $\blacktriangle$ Fe ₂ O ₃ IEC II $\blacktriangle$ Cr O ₂ IEC IV $\blacktriangle$ Metal AUTO $\blacktriangle$ automatique par le code de la cassette
Correction de lecture	3180 + 120 μ s pour IEC I 3180 + 70 μ s pour IEC II + IV
Niveau de modulation	200 nWb/m pour 0 dB au PEAK READING METER (crête-mètre)
Taux de distortion 315 Hz; 0 dB (K3)	IEC I : meilleur que 0,8 % IEC II : meilleur que 1,5 % IEC IV : meilleur que 1,5 %
Réponse en fréquence (enregistrement-lecture, mesurée à -20 dB)	IEC I : 30 Hz ... 18 kHz + 2/-3 dB IEC II : 30 Hz ... 20 kHz + 2/-3 dB IEC IV : 30 Hz ... 20 kHz + 2/-3 dB
Rapport signal/bruit (se rapportant à 0 dB) pondéré d'après IEC/A (DOLBY C enclenché)	meilleur que 72 dB

Amortissement de la diaphonie (à 1 kHz)	meilleur que 40 dB
Fréquence de prémagnétisation et d'effacement	105 kHz
Entrées par canal sensibilité pour 0 dB	MIC 0,70 mV/ 10 kohms (asymétrique) LINE 70 mV/220 kohms
Taux de surcharge de toutes les entrées	40 dB (1:100)
Sorties par canal niveau pour 0 dB	LINE OUTPUT max. 0,775 V, Ri 390 ohms, max. 1,5 kohms avec atténuateur réglable jusqu'à -26 dB PHONES max. 2,45 V, sans risque en cas de court-circuit, pour casques de 200 ... 600 ohms, niveau réglable par potentiomètre de volume séparé
Composants	1 microprocesseur 2 k x 8 bit, 55 IC's, 86 transistors, 57 diodes, 10 LED's, 3 redresseurs, 2 relais et 4 indicateurs à sept segments 2 bar graphs à 24-segments, 2 quartz
Alimentation	100 ... 140/200 ... 240 V AC (commutable) $\pm 10\%$, 50 ... 60 Hz, max. 50 W
Fusible secteur	100 ... 140 V : T 500 mA 200 ... 240 V : T 250 mA
Dimensions de l'appareil	452 x 151 x 352 mm (L x H x P)
Poids	10,4 kg

Noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "Dolby" and the double-D Symbol are trade marks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Valeurs de mesure «après bande» avec des cassettes REVOX.
Sous réserve de modifications

Manufacturer

WILLI STUDER
CH-8105 Regensdorf/Switzerland
Althardstrasse 30

STUDER REVOX GmbH
D-7827 Löffingen/Germany
Talstrasse 7

Worldwide Distribution

REVOX ELA AG
CH-8105 Regensdorf/Switzerland
Althardstrasse 146

